Gira Schaltaktor IP

Artikelnummer S106-5566000



Produktbeschreibung

Gira Schaltaktor IP

Der Gira Schaltaktor IP ist für Schaltaufgaben innerhalb der Gira Türkommunikation IP ausgelegt. Er ermöglicht das Schalten von Licht, das Ansteuern eines Türöffners an Nebentüren sowie weitere Funktionen über IP beziehungsweise Netzwerk. Dadurch eignet sich das Modul für Türkommunikationsanlagen, in denen einzelne Schaltfunktionen gezielt und flexibel eingebunden werden sollen.

Über den potenzialfreien Schaltkontakt können Verbraucher bis 230 V / 6 A beziehungsweise 30 V DC / 2 A angesteuert werden. Die Bedienung erfolgt über die Benutzeroberflächen der Wandbediengeräte sowie über die Gira TKS mobil App. Damit lässt sich der Schaltaktor IP komfortabel in vernetzte Türkommunikationslösungen integrieren.

Für eine bedarfsgerechte Nutzung stehen vier Betriebsarten zur Verfügung: Timer für Lichtfunktionen, Türöffner, Schalter und Impuls zur Ansteuerung vorhandener Treppenhausautomaten. Zusätzlich verfügt der Schaltaktor über einen Binäreingang, über den sich Funktionen über einen angeschlossenen mechanischen Taster auslösen lassen. Die Schaltzeit ist abhängig von der eingestellten Funktion stufenlos von 1 Sekunde bis 10 Minuten einstellbar.

Der Gira Schaltaktor IP ist für die Hutschienenmontage mit 2 Teilungseinheiten ausgeführt und wird über einen RJ45-Netzwerkanschluss eingebunden. Für den Betrieb ist eine Zusatzspannungsversorgung von 21 V bis 31 V DC erforderlich, beispielsweise über eine passende Gira Spannungsversorgung.

Merkmale

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Schalten von Licht, Türöffnern an Nebentüren und weiteren Funktionen über IP / Netzwerk
- Potenzialfreier Schaltkontakt für 230 V / 6 A oder 30 V DC / 2 A
- Bedienung über Wandbediengeräte und Gira TKS mobil App
- Vier Betriebsarten: Timer, Türöffner, Schalter und Impuls
- Binäreingang für einen angeschlossenen mechanischen Taster
- Schaltzeit stufenlos von 1 Sekunde bis 10 Minuten einstellbar

Technische Daten

Zusatzspannungsversorgung	21 V bis 31 V DC, z. B. Gira Spannungsversorgung
Netzwerkanschluss	RJ45
Relaiskontakt	6 A bei AC 230 V, 2 A bei DC 30 V, potenzialfrei
Schaltleistung Glühlampe	230 V AC / 6 A
Schaltleistung LED	230 V AC / 100 W
Binäreingang	NC/NO auswählbar
Umgebungstemperatur	-5 °C bis +55 °C
Abmessungen	2 TE

Maße

Breite in mm	2 TE
Höhe in mm	REG
Gesamtbreite in mm	2 TE
Tiefe in mm	65,0
Gewicht in kg	0,2

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Weitere Bilder

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618