Gira Gong AP Reinweiß glänzend 120003 | Reinweiß glänzend

Artikelnummer 1200.2



Produktbeschreibung

Gira Gong AP

Der Gong AP dient im Gira T&uumlrkommunikations-System zur zus&aumltzlichen Signalisierung.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

In Verbindung mit einem mechanischen Taster und einer Spannungsversorgung kann der Aufputz Gong auch alleine als "Türklingel" verwendet werden.

- Komplett vormontierter Gong AP. Dadurch schnelle und saubere Montage m&oumlglich.
- Designvielfalt durch Integration in das Schalterprogramm, dadurch einheitliches Erscheinungsbild von T&uumlrkommunikation und Elektroinstallation.
- Montage sowohl mit als auch ohne Abdeckrahmen.
- Einfache Montage durch abziehbare Schraubklemmen.
- Einfache Demontage der Wohnungsstation bei Renovierungsarbeiten.
- Befestigungsl&oumlcher f&uumlr die Montage.
- Signal&uumlbertragung und Versorgung des Gong AP &uumlber verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus.
- Parallelschaltung von bis zu drei Gongs bzw. Wohnungsstationen m&oumlglich.
- Einmann-Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahme-Prozedur.
- Bedientaster mit integrierten Leuchtdioden zur Zustandsanzeige.
- LED-Anzeige bei einem eingehenden Ruf.
- M&oumlglichkeit der Ruftonabschaltung.
- Ruftonunterscheidung zwischen T&uumlrruf, Internruf und Etagenruf.
- Ruftonmelodieauswahl &ndash bis zu f&uumlnf verschiedene Ruftonmelodien lassen sich ausw&aumlhlen.

Die Bedientasten des Gongs steuern die folgenden Funktionen:

- Einstellen der Ruftonmelodie.
- Rufton ein- und ausschalten.
- Einstellung der Ruftonlautst&aumlrke.

Technische Daten

Spannungsversorgung: &uumlber 2-Draht-Bus

Anschl&uumlsse:
2 Schraubklemmen 2-Draht-Bus
2 Schraubklemmen Etagenruftaster

Temperaturbereich: -5 &degC bis +50 &degC

Hinweise

- Montage ohne Abdeckrahmen m&oumlglich.
- Bei Montage mit System 55 oder den Schalterprogrammen Fl&aumlchenschalter und E22 ist ein Abdeckrahmen 2fach ohne Mittelsteg erforderlich.
- Bei der Montage auf eine Ger&aumltedose ist ein Abdeckrahmen erforderlich
- Mit dieser Komponente ist der Aufbau von T&uumlrkommunikationsanlagen mit bis zu 70 Teilnehmern m&oumlglich
  (z. B. 1 x Einbaulautsprecher, 5 x Erweiterungsmodul f&uumlr Einbaulautsprecher, 68 x Wohnungsstation AP).

Produkteigenschaften

Anschlusstechnik 2-Draht

Montageart Aufputz

Maße

Breite in mm 55

Höhe in mm 127

Tiefe in mm 20,0

Gewicht in kg 1

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Weitere Bilder

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618