Gira Wohnungsstation AP Cremeweiß glänzend 125001 | Cremeweiß glänzend

Artikelnummer 1250.3



Produktbeschreibung

Wohnungsstation AP

Wohnungsstation Freisprechen als vormontierte Einheit zur Aufputz-Montage.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Komplett vormontierte Wohnungsstation Aufputz, dadurch schnelle und saubere Installation.
- Designvielfalt durch Integration in das Schalterprogramm, dadurch einheitliches Erscheinungsbild von T&uumlrkommunikation und Elektroinstallation.
- Montage sowohl mit als auch ohne Abdeckrahmen.
- Einfache Montage durch steckbare Schraubklemmen auf der Montageplatte. Die Kontaktierung zur Wohnungsstation erfolgt beim Aufstecken der Wohnugsstation auf die Montageplatte.
- Einfache Demontage der Wohnungsstation bei Renovierungsarbeiten.
- Befestigungsl&oumlcher f&uumlr die Montage.
- Signal&uumlbertragung und Versorgung der Wohnungsstation &uumlber verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus.
- Parallelschaltung von bis zu drei Wohnungsstationen m&oumlglich (bei Spannungsversorgung &uumlber 2-Draht-Bus).
- Einmann-Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahme-Prozedur.
- Ruftonunterscheidung zwischen T&uumlrruf, Internruf und Etagenruf.
- Auswahl von f&uumlnf verschiedenen Ruftonmelodien, die einzelnen Ruftasten individuell zugeordnet werden k&oumlnnen.
- Freisprechfunktion (sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo- und Hintergrund-ger&aumluschunterdr&uumlckung).
- Durchsetzfunktion bei lauten Umgebungsger&aumluschen w&aumlhrend der Sprechverbindung.
- Mith&oumlrsperre.
- Bedientasten mit integrierten Leuchtdioden zur Zustandsanzeige.

Die Bedientasten der Wohnungsstation AP steuern die folgenden Funktionen in Verbindung mit dem Schaltaktor oder dem Unterputz-Schaltaktor:

- Schalten von Licht und anderen Funktionen.
- Ansteuerung des T&uumlr&oumlffners.
- Einstellen der Ruftonmelodie.
- Rufton ein- und ausschalten.
- Rufannahme.
- Aktivierung der Durchsetzfunktion.
- Einstellung von Rufton- und Sprechlautst&aumlrke.

Technische Daten

Spannungsversorgung: 26 V DC &plusmn 2 V (Busspannung)

Anschl&uumlsse:
2 Schraubklemmen 2-Draht-Bus
2 Schraubklemmen Etagenruftaster

Temperaturbereich: -5 &degC bis +50 &degC

Hinweise

- Montage ohne Abdeckrahmen m&oumlglich.
- Bei Montage mit System 55 oder den Schalterprogrammen Fl&aumlchenschalter und E22 ist ein Abdeckrahmen 2fach ohne Mittelsteg erforderlich.
- Bei der Montage auf eine Ger&aumltedose ist ein Abdeckrahmen erforderlich
- Mit dieser Komponente ist der Aufbau von T&uumlrkommunikationsanlagen mit bis zu 70 Teilnehmern m&oumlglich
  (z. B. 1 x Einbaulautsprecher, 5 x Erweiterungsmodul f&uumlr Einbaulautsprecher, 68 x Wohnungsstation AP).

Produkteigenschaften

Anschlusstechnik	2-Draht
Montageart	Aufputz

Maße

Breite in mm	55
Höhe in mm	127
Tiefe in mm	20,0
Gewicht in kg	1

Weitere Bilder

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618