



Réf. d'article : 1239.2

Fabricant: GIRA

ab **699,00 € ***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)



Station d'appartement Video AP Plus Gira en différentes couleurs

Station d'appartement vidéo avec écran couleur TFT de 5,6 cm (2,2") et touches de commande capacitives comme unité prémontée pour un montage en surface. Une carte mémoire SD est incluse pour le stockage interne des images.

- En utilisant une alimentation pour la communication Tör, jusqu'à 28 stations d'appartement Video AP peuvent être utilisées en parallèle.
- La station d'appartement vidéo AP reconnaît automatiquement si une alimentation en tension pour la communication Tú est connectée. Il n'est pas nécessaire de faire un pont entre l'AP et le BUS.
- Écran couleur avec rétroéclairage LED.
- Fonction OSD, c'est-à-dire incrustation de texte sur l'écran pour l'affichage de l'état et le guidage par menu.
- Boutons de commande capacitifs avec diodes lumineuses intégrées pour indiquer l'état : Les boutons s'utilisent en les touchant légèrement.
- Ouverture automatique de la porte : si la fonction est activée, l'ouverture de la porte est automatiquement activée lorsque le bouton d'appel de la station de porte est actionné.
- Prise d'appel automatique : parler ou écouter directement dans une pièce après un appel interne.
- Communication vocale sans fil avec jusqu'à dix autres stations d'appartement.

Les touches de commande de la station d'appartement Video AP contrôlent les fonctions suivantes :

- Allumer et éteindre manuellement l'écran couleur TFT.
- Commutation des caméras – sélection ciblée des caméras couleur connectées. L'écran affiche le texte indiquant quelle caméra est actuellement activée.
- Commutation de la lumière et d'autres fonctions en combinaison avec l'actionneur de commutation ou l'actionneur de commutation encastré.
- Commande de la porte d'entrée.
- Activer et désactiver la tonalité d'appel.
- Réception de l'appel.
- Activation de la fonction de traversée.
- Réglage du volume de la sonnerie et de la parole.

Fonctions dans le menu du client final

- Appel interne, action de commutation, mélodie de la sonnerie, luminosité, réglage de la couleur, contraste, heure d'allumage de l'écran, langue (21 langues au choix), touches, ouverture automatique des portes (après validation de l'installateur), réponse automatique aux appels (après validation de l'installateur).
- Mémoire interne d'images (après autorisation de l'installateur) pour jusqu'à 48 images. Transfert manuel de la mémoire d'images interne à la mémoire externe (carte mémoire SD). Effacement manuel de la mémoire d'images. Suppression de l'instantané manuel. Renommer les actions de commutation et les appels internes. Changer la date et l'heure.

Fonctions supplémentaires dans le menu installateur :

- Réglage de l'écran principal/secondaire, réglage de la fréquence, terminaison de la ligne, affichage de la version, réglage d'usine, activation/désactivation de l'écran, activation/désactivation de l'éclairage LED, attribution des boutons d'appel, attribution de l'appel interne, validations pour l'ouverture automatique des portes et la prise d'appel automatique.
- Emplacement pour carte mémoire SD.
- Carte mémoire SD.
- Partage de la mémoire interne d'images. Réglage de l'intervalle entre les images et de la vitesse d'enregistrement. Régler la date/l'heure.

Caractéristiques de la carte mémoire SD :

- Répertoire pour dix sonneries, dont cinq librement configurables au format WAVE. Dossier pour le stockage externe d'images (200 images max.).

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique : DC 26 V & plusmn 2 V (über 2-wire bus)

Connexions

Bus 2 fils : 2 x bornier à vis

Bouton d'appel d'étage : 2 x bornier à vis

Alimentation supplémentaire : 2 x bornier à vis

Taille de l'écran : 2,2"

Système de couleurs : PAL

Résolution : 320 x 240 (H x V), QVGA

Carte mémoire SD

Format : FAT32

Mémoire d'images : 200 images max.

Mélodies de sonnerie : 10, dont 5 librement sélectionnables (format WAVE)

Remarques

- Montage possible sans cadre de finition ou avec un cadre de finition double sans nervure centrale des programmes d'interrupteurs System 55, FI & auml; chenschalter ou E22.

Dimensions & amp; Détails

Abmessungen & Details

Technique de connexion: technique de bus à 2 fils

Profondeur en cm: 2,0

Largeur en cm: 5,5

Hauteur en cm: 12,7