

Gong radio prise européenne 230 V langue allemand blanc CALIMA

Numéro de référence 1249-400E



Description du produit

Gong radio prise européenne 230 V langue allemand blanc CALIMA

Placé discrètement dans une prise de courant, CALIMA 400 annonce votre visite partout dans la maison. Et vous éclaire le chemin la nuit grâce à la veilleuse intégrée. Le carillon radio peut être placé dans une prise de courant à n'importe quel endroit de la maison. Grâce à sa grande portée, le CALIMA 400 annonce de manière fiable vos visiteurs ou fournisseurs, même à une grande distance de l'émetteur radio.

- **Gong radio pour prise de courant 230 V Type : GROTHE Calima 400E Serie**
- Gong radio à brancher dans des prises de courant.
- Dimensions du récepteur : Ø 60 mm x 95 mm, fiche incluse.
- Alimentation électrique:100 - 240 V, 50/60 Hz
- Couleur : Blanc satiné / Noir
- Volume sonore : max. 83 dB(A) réglable
- Nombre de mélodies : 13 mélodies polyphoniques
- Fréquence : 868,35 MHz
- Signalisation optique : Anneau LED Différentes couleurs et flash réglables
- Veilleuse : différentes couleurs réglables
- Distinction des appels : 11 fois
- Nombre d'émetteurs pouvant être couplés : 11
- Types d'appel : central, individuel, matriciel
- Langue : allemand
- **Portée de 500 mètres**
- La liaison radio sans interférence jusqu'à 500 mètres en champ libre garantit un carillon de porte fiable.
- **13 mélodies polyphoniques**
- Avec le grand choix de sonneries attrayantes, vous personnalisez votre Calima 400 en toute flexibilité.
- **Distinction d'appels multiples pour plusieurs portes**
- Grâce à la différenciation d'appel, vous reconnaissiez immédiatement si l'on a sonné à la porte d'entrée ou au portail du jardin. Jusqu'à 11 boutons-poussoirs de sonnette radio peuvent être programmés et 11 peuvent être dotés d'un signal d'appel individuel.
- **Signal optique par LED**
- Anneau LED avec choix de couleur pour la signalisation optique et la fonction veilleuse.
- **Fonction lumière de nuit réglable.**
- Lumière de nuit dans la couleur souhaitée.
- **Guidage par menu avec annonce vocale**
- Chaque étape du menu vous est restituée sous forme d'annonce vocale.

Remarques

- Les murs, portes, pièces métalliques, etc. peuvent réduire sensiblement la portée !
- Pour ce récepteur, un émetteur (non compris) est également nécessaire ! Voir accessoires.

Dimensions

Largeur en mm	60
Hauteur en mm	60
Largeur totale en mm	60
Profondeur en mm	95,0

Plus d'images

