

Haut-parleur vidéo 4681 Switch avec 1250U pour montage arrière avec boutons-poussoirs externes, y compris bloc d'alimentation 1210A

Numéro de référence 1299-4681-1210-MP



Description du produit

Haut-parleur vidéo 4681 Switch avec 1250U pour montage arrière avec boutons-poussoirs externes, bloc d'alimentation 1210A inclus.

Haut-parleur vidéo Comelit 4681 Switch pour montage arrière dans les installations de boîtes aux lettres avec boutons-poussoirs externes (interface de bouton-poussoir Switch 3063D et station d'appartement nécessaires, non incluses).

- Unité audio-vidéo couleur pour installation 2 fils, complète avec caméra couleur réglable à l'avant et éclairée par LED.
- Système 2 fils, il suffit de brancher 2 fils et c'est parti.
- Résolution : 500x582 pixels.
- Angle de détection : 100°.
- Éclairage LED de la caméra.
- Connexion vocale avec suppression de l'écho, haut-parleur étanche à la poussière et à l'eau, microphone électret et volume du haut-parleur réglable sur la face avant.
- Indications optiques et acoustiques supplémentaires pour les personnes handicapées, réglables dans la programmation.
- Fonction d'ouverture de porte électronique intégrée (3 A) et contacts de relais supplémentaires C, NC, NO avec 10 A.
- Indice de protection IP65 et IK08.
- Module à monter à l'arrière de nos bandeaux et boîtes aux lettres (haut-parleur vidéo Comelit 4681/1621 préparé).
- Incl. bloc d'alimentation 1210A et support de montage 1250U Série de haut-parleurs SWITCH 16xx, 46xx, SB, SB2, VIP (accessoires nécessaires en option : interface de bouton-poussoir Switch 3063D à partir de 3 abonnés, station d'appartement vidéo 6741W, 6721W ou 6801W).

Information importante

Caméra ou préparation de la station d'appel

Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Adressez-vous à votre électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.

Caractéristiques du produit

Technique de raccordement 2 fils

Dimensions

Largeur en mm	Enceinte vidéo 100 Adaptateur secteur 141
Hauteur en mm	Haut-parleur vidéo 90 Adaptateur secteur 89
Profondeur en mm	Enceinte vidéo 35,0 Adaptateur secteur 62,0
Poids en kg	2
État de livraison	livré monté

Plus d'images

Zulässige Entfernungen für die Artikel: 6700W, 6701W, 6701B, 6721W, 6801W

	A MAX.	B MAX.	C MAX.	H MAX.	D MAX.	Art 1216
Condit. Art. 4377/16219 1 mm ² (Ø 1,2 mm AWG 17)	260 m (850 Fuß)	130 m (425 Fuß)	130 m (425 Fuß)	50 m (164 Fuß)	100 m (328 Fuß)	☑
UTP-Kab. 5 0,2 mm ² (Ø 0,5 mm AWG 24)	80 m (260 Fuß)	40 m (130 Fuß)	40 m (130 Fuß)	30 m (98 Fuß)	/	☑
0,28 mm ² (Ø 0,6 mm AWG 23)	100 m (328 Fuß)	50 m (164 Fuß)	50 m (164 Fuß)	30 m (98 Fuß)	10 m (32,8 Fuß)	☑
0,5 mm ² (Ø 0,8 mm AWG 20)	140 m (460 Fuß)	70 m (230 Fuß)	70 m (230 Fuß)	30 m (98 Fuß)	25 m (82 Fuß)	☑
1 mm ² (Ø 1,2 mm AWG 17)	200 m (656 Fuß)	100 m (328 Fuß)	100 m (328 Fuß)	40 m (130 Fuß)	50 m (164 Fuß)	☑
1,5 mm ² (Ø 1,4 mm AWG 15)	80 m (260 Fuß)	40 m (130 Fuß)	40 m (130 Fuß)	30 m (98 Fuß)	100 m (328 Fuß)	☑
*UTP-Kab. 5 0,2 mm ² (Ø 0,5 mm AWG 24) MULTI PAIR CABLE	200 m (650 Fuß)	130 m (425 Fuß)	130 m (425 Fuß)	50 m (164 Fuß)	/	☑

*UTP-Kabel mit Doppelladerbündel-Anschluss DIE IN DER ABBILDUNG ANGEGBEBENEN FARBEN BEACHTEN!

