GIRA intercomset 1-14 deelnemers | 13 stuks

Product number 1287-KS-A-13



Product description

GIRA audio-deurintercomset met 2-draads techniek voor 1–14 deelnemers

De GIRA audio-deurintercomset is een hoogwaardige complete oplossing voor de **deurcommunicatie voor 1 tot 14 partijen**. Deze is bij uitstek geschikt voor integratie in onze brievenbusinstallaties, belpanelen en op maat gemaakte ingangsoplossingen met spreekrooster.

Het GIRA deurcommunicatiesysteem werkt met een bijzonder installatievriendelijke **2-draads techniek**. Voor de busverbinding tussen de systeemcomponenten zijn slechts **twee aders** nodig. Over deze twee aders worden de audiosignalen verzonden en de aangesloten systeemcomponenten gevoed.

Afhankelijk van het gekozen aantal deelnemers ontvangt u het passend samengestelde set inclusief **GIRA inbouwluidspreker 125800**, **stuurapparaat Audio 128700** en het benodigde aantal **GIRA woningstationen AP 1250xx**. Bij installaties met meer dan 8 partijen is daarnaast het **uitbreidingsmodule 125900** inbegrepen.

De voordelen van de GIRA audio-deurintercomset in één oogopslag

Compleet audiosysteem voor 1–14 partijen

Inbouwluidspreker, stuurapparaat en woningstationen zijn afgestemd op het gekozen aantal deelnemers. Hierdoor ontvangt u een op elkaar afgestemde GIRA-oplossing voor eengezinswoningen, meergezinswoningen en bedrijfsgebouwen.

Ideaal voor modernisering en renovatie

Door de 2-draads techniek kan bij geschikte bestaande installaties vaak een reeds aanwezige tweeaders belkabel worden hergebruikt. Hierdoor kan de inspanning voor nieuwe kabelroutes aanzienlijk verminderen.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Of een bestaande leiding geschikt is, moet worden gecontroleerd op kabeltype, aderdoorsnede, kabellengte en bestaande installatie.

GIRA inbouwluidspreker 125800

De compacte **GIRA inbouwluidspreker 125800** is ontwikkeld voor integratie in brievenbusinstallaties, spreekvakken, zijdeurinbouw en op maat gemaakte frontplaten.

Tot **8 mechanische beldrukkers** kunnen direct op de inbouwluidspreker worden aangesloten. Een weerbestendige luidspreker en een hoogwaardige microfoon zorgen voor de audio-communicatie.

Woningstation AP 1250xx met handsfree-functie

Elke wooneenheid krijgt een eigen **GIRA woningstation AP 1250xx** met comfortabele handsfree-functie. De spraakcommunicatie beschikt over echo- en achtergrondruisonderdrukking.

Bel- en spreekvolume kunnen worden ingesteld. Daarnaast zijn verschillende belmelodieën, beltoonuitschakeling en een geïntegreerde deurontgrendelfunctie beschikbaar.

Stuurapparaat Audio 128700

Het **GIRA stuurapparaat Audio 128700** voedt de polariteitsbestendige en kortsluitvaste 2-draads bus en wordt centraal in de elektrische verdeling gemonteerd.

Daarnaast beschikt het stuurapparaat over aansluitingen voor deurontgrendeling en statusindicatoren voor bedrijf, overbelasting en programmering.

Uitbreidingsmodule 125900 vanaf 9 partijen

De GIRA inbouwluidspreker heeft aansluitingen voor maximaal **8 mechanische beldrukkers**. Bij uitvoeringen met **9 tot 14 deelnemers** wordt het set daarom aangevuld met het **GIRA uitbreidingsmodule 125900**.

Het uitbreidingsmodule biedt aansluitingen voor tot **12 extra mechanische beldrukkers**.

Ideaal voor brievenbusinstallaties

Door de compacte bouwvorm van de inbouwluidspreker is het GIRA systeem bijzonder geschikt voor brievenbusinstallaties met geïntegreerde bel- en spreekfunctie. De luidspreker wordt beschermd achter het spreekrooster of de daarvoor voorziene frontplaat gemonteerd.

Uitvoering en leveringsomvang

GIRA audio-systeem

Systeem GIRA deurcommunicatiesysteem Audio
Busbekabeling Polariteitsbestendige en kortsluitvaste 2-draads bus
Deelnemers 1 tot 14 partijen
Inbouwluidspreker GIRA 125800
Woningstation GIRA AP 1250xx met handsfree-functie
Stuurapparaat GIRA Audio REG 128700

Set voor 1 tot 8 deelnemers

Inbouwluidspreker 1 × GIRA 125800
Stuurapparaat Audio 1 × GIRA 128700
Woningstationen 1–8 × GIRA 1250xx
Beldrukkers Tot 8 drukknoppen direct op de inbouwluidspreker

Set voor 9 tot 14 deelnemers

Inbouwluidspreker 1 × GIRA 125800
Stuurapparaat Audio 1 × GIRA 128700
Uitbreidingsmodule 1 × GIRA 125900
Woningstationen 9–14 × GIRA 1250xx
Beldrukkers Uitbreiding voor extra mechanische beldrukkers

Technische gegevens

Stuurapparaat Audio 128700

Voeding 230 V AC, 50 Hz
Busspanning 26 V DC ± 2 V
Deurontgrendeling 12 V AC-uitgang en extra relaisuitgang
Montage REG-apparaat voor onderverdeling, 6 TE
Temperatuurbereik -5 °C tot +45 °C

Inbouwluidspreker 125800

Voedingsspanning 26 V DC ± 2 V via 2-draads bus
Beldrukkers Tot 8 mechanische drukknoppen direct aansluitbaar
Afmetingen 101 × 67 × 27 mm
Temperatuurbereik -25 °C tot +70 °C
Beschermingsklasse IP44 bij geschikte inbouwsituatie

Woningstation AP 1250xx

Voedingsspanning 26 V DC ± 2 V via 2-draads bus
Communicatie Handsfree-communicatie met echo- en achtergrondruisonderdrukking
Beltonen 5 verschillende belmelodieën
Montage Opbouwmontage, afhankelijk van uitvoering met of zonder afdekraam
Temperatuurbereik 0 °C tot +50 °C

Wat betekent de GIRA 2-draads techniek?

Bij de GIRA 2-draads techniek worden de componenten van de deurcommunicatie-installatie via een bus met slechts twee aders met elkaar verbonden. Over deze leiding worden zowel de communicatie als de voeding van de aangesloten buscomponenten gerealiseerd.

Daardoor is bijvoorbeeld bij de woningstations geen aparte 230 V-voeding noodzakelijk. Het centrale stuurapparaat wordt in de elektrische verdeling geïnstalleerd en voedt de 2-draads bus.

Extra kabels kunnen nodig zijn voor beldrukkers, etageoproep, deurontgrendeling of verdere functies. De aanduiding 2-draads techniek heeft daarom betrekking op de busverbinding van het GIRA deurcommunicatiesysteem.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Kan een bestaande belkabel worden hergebruikt?

Bij een modernisering kan een bestaande tweeaders belkabel vaak voor de GIRA 2-draads bus worden gebruikt. Daardoor kan een ingrijpende nieuwleiding van kabels worden vermeden.

Voor de installatie moeten het aanwezige kabeltype, aderdoorsnede, kabellengte en kabelrouting door de uitvoerende elektrotechnische vakman worden gecontroleerd.

Opmerking over de leveringsomvang

Brievenbusinstallatie, beldrukknoppen, elektrische deurontgrendeling, kabels, afdekramen en overige installatiematerialen maken geen deel uit van het set, tenzij deze uitdrukkelijk in het betreffende aanbod zijn vermeld.

Opmerking over de installatie

Het GIRA stuurapparaat Audio wordt gevoed met 230 V en is bedoeld voor inbouw in de elektrische verdeling. Montage, aansluiting, programmering en inbedrijfstelling van de deurcommunicatie-installatie moeten door een overeenkomstig gekwalificeerde elektrotechnische vakman worden uitgevoerd.

Kan het systeem later worden uitgebreid met video?

De GIRA inbouwluidspreker biedt in principe een aansluitmogelijkheid voor een passende GIRA kleurencamera. Bij een uitbreiding naar video-deurcommunicatie is echter in plaats van het audio-stuurapparaat een voor de video-installatie geschikt GIRA stuurapparaat vereist.

Product properties

Type montage	Achterkant
Verbindingstechnologie	2-draads

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618