

GIRA intercomset 1-14 gebruikers | 8 stuks

Artikelnummer 1287-KS-A-8



Productbeschrijving

GIRA intercomset 1-14 gebruikers met ingebouwde luidspreker 125800 + audio DRA-besturingseenheid 128700 + huisstation opbouw 1250xx

Ideaal voor gebruik in onze brievenbussystemen & deurbelplaten met universele adapter en intercomscherm. GIRA intercomsystemen kunnen eenvoudig worden aangesloten met behulp van 2-draadstechnologie en zijn hoogwaardige complete sets. De bestaande leiding van de deurbel naar de bel wordt gebruikt voor de installatie en een aparte voedingseenheid (meegeleverd) zorgt voor de stroomvoorziening, die kan worden geïnstalleerd in de huisverdeelkast.

De voordelen op een rij:

- Voeding voor de tegen ompoling beveiligde en kortsluitvaste 2-draads bus.
- Ideaal voor verbouwingen en renovaties door gebruik te maken van de bestaande belleiding
- Snelle installatie zonder beitelen en vuil
- Beheersbare kosten door eenvoudige installatie
- Eenvoudige inbedrijfstelling door de elektriciens incl. telefonische support-hotline van de fabrikant (Tel. +49 2195 602 567).

Deze set bevat

1 stuks GIRA-besturingseenheid 128700 voor de voeding van de audiocomponenten van de Gira deurcommunicatiebus

- Voeding van de tegen ompoling en kortsluiting beveiligde 2-draads bus.
- Zelfresettende elektronische kortsluit- en overbelastingsdetectie van de bedrijfsspanningen en de busaansluiting.
- Knoppen voor programmering van systeem en deuropener.
- LED-statusindicatoren voor bediening, overbelasting, systeemprogrammering en deuropenerprogrammering.
- AC 12 V uitgang voor de voeding van een standaard elektrische staking.
- Permanente AC 12 V uitgang voor voeding van een DCS-TC gateway.
- Relaisuitgang voor het schakelen van een deuropener met eigen voeding.
- Deuropener schakeltijd traploos instelbaar van 1 tot 10 s.

Technische gegevens

Nominale spanning primair: 230 V AC, 50 Hz

Nominale spanning secundair: SELV 26 V DC ± 2 V

Nominale secundaire stroom: 160 mA continue belasting, 550 mA piekbelasting (max. 5 s), overbelastingsbeveiliging vanaf 350 mA

Schroefklemmen: 0,6 mm tot 2,5 mm²

Uitgang deuropener: 12 V AC, 1,6 A / ED 25

Relaisuitgang: 30 V AC/DC, 2 A

Totale kabellengte: max. 700 m

Kabellengte van de besturingseenheid naar de verste deelnemer: max. 300 m met kabel $\varnothing$ 0,8 mm, max. 170 m met kabel $\varnothing$ 0,6 mm

Afmetingen: REG apparaat met 6 TE

Temperatuurbereik: -5 °C tot +45 °C

Beschermingsklasse: IP 20

Opmerkingen

- Het audiobedieningsapparaat is bedoeld voor installatie in de onderverdeelkast. Als dit niet mogelijk is, gebruik dan een standaard opbouwverdelers.
- Met deze component kunnen deurcommunicatiesystemen met maximaal 70 gebruikers worden ingesteld (bijv. 1 x inbouwluidspreker, 5 x uitbreidingsmodule voor inbouwluidspreker, 68 x huisstation opbouw).

1-14 eenheden 1250xx GIRA handsfree huisstation als voorgemonteerde eenheid voor opbouwmontage

- Volledig voorgemonteerd huisstation opbouw voor snelle en schone installatie.
- Designdiversiteit door integratie in het schakelaarprogramma, wat resulteert in een uniforme uitstraling van deurcommunicatie en elektrische installatie.
- Installatie zowel met als zonder afdekraam.
- Eenvoudige installatie dankzij insteekbare schroefklemmen op de montageplaat. Er wordt contact gemaakt met het huisstation wanneer het huisstation op de montageplaat wordt gestoken.
- Eenvoudig verwijderen van het huisstation tijdens renovatiewerkzaamheden.
- Bevestigingsgaten voor montage.
- Signaaloverdracht en voeding naar het huisstation via tegen ompoling en kortsluiting beveiligde 2-draads bus.
- Parallelschakeling van maximaal drie huisstations mogelijk (met voeding via 2-draads bus).
- Inbedrijfstelling door één persoon dankzij eenvoudige inbedrijfstellingsprocedure.
- Beltoononderscheid tussen deuroproep, interne oproep en etage-oproep.
- Keuze uit vijf verschillende beltoonmelodieën die individueel aan afzonderlijke belknoppen kunnen worden toegewezen.
- Handenvrije functie (spraakgestuurde intercom met echo- en achtergrondruisonderdrukking).
- Handhavingsfunctie voor hard omgevingsgeluid tijdens spraakcommunicatie.
- Inluisterblokkering.
- Bedieningsknoppen met geïntegreerde LED's voor statusindicatie.

De bedieningsknoppen van het huisstation opbouw bedienen samen met de schakelactor of de verzonken schakelactor de volgende functies:

- Schakelen van licht en andere functies.
- Deuropener activeren.
- Instellen van de beltoonmelodie.
- In- en uitschakelen van de oproeptoon.
- Oproep aannemen.
- Bevestigingsfunctie activeren.
- Beltoon- en spraakvolume instellen.

Technische gegevens

Voeding: 26 V DC ± 2 V (busspanning)

Aansluitingen:

2 schroefklemmen 2-draads bus

2 schroefklemmen etageoproep

Temperatuurbereik: -5 °C tot +50 °C

Opmerkingen

- Installatie zonder afdekraam mogelijk.
- Voor installatie met Systeem 55 of de series opbouwschakelaars en E22-schakelaars is een 2-voudig afdekraam zonder middenstijl vereist.
- Voor montage op een apparaatdoos is een afdekraam vereist.
- Dit component kan worden gebruikt om deurcommunicatiesystemen met maximaal 70 gebruikers op te zetten.
(bijv. 1 x inbouwluidspreker, 5 x uitbreidingsmodule voor inbouwluidspreker, 68 x huisstation opbouw).

1 eenheid 125800 GIRA inbouwluidspreker

Inbouwluidspreker voor montage in brievenbusinstallaties, intercomvakken, installaties aan de deurzijde of frontpanelen. Er kunnen maximaal 8 mechanische belknoppen worden aangesloten op de bestaande schroefklemmen.

- Ingebouwde luidspreker voor montage in brievenbusinstallaties, intercomcomcomcompartimenten, deurszijdige installaties of frontpanelen.
- Er kunnen maximaal acht mechanische belknoppen worden aangesloten op de bestaande schroefklemmen.
- Signaaloverdracht en voeding naar de luidspreker via de tegen omgekeerde polariteit beveiligde en kortsluitvaste 2-draads bus.
- Klein ontwerp.
- Weerbestendige luidspreker.
- Hoogwaardige electretmicrofoon.
- AC-spanningsbewaking van de belknopaansluitingen om oxidatie op de knopcontacten te voorkomen.
- Bescherming van de aansluitklemmen tegen verkeerd aansluiten.
- Er kunnen maximaal acht mechanische belknoppen worden aangesloten.
- Kleurencamera voor deurstation kan worden aangesloten.
- Handenvrije functie (spraakgestuurde intercom met echo- en achtergrondruisonderdrukking).
- Spraakvolume instelbaar.
- Inbedrijfstelling door één persoon dankzij eenvoudige inbedrijfstellingsprocedure.
- Akoestisch bevestigingssignaal wanneer de oproep-toets wordt ingedrukt.

Technische gegevens

Voeding: 26 V DC $\pm$ 2 V (busspanning)

Aansluitingen:

2 schroefklemmen

2-draads bus

2 schroefklemmen Extra voeding

8 schroefklemmen voor mech. belknop

1 schroefklemmen gemeenschappelijke aarde van de belknoppen

2 klemmenstroken systeembus

1 videoconnectorstrip

Temperatuurbereik: -25 °C tot +70 °C

Beschermingsklasse: IP 44

vanaf 8 gebruikers 1 stuk, vanaf 16 gebruikers 2 stuks 125900 GIRA uitbreidingsmodule voor ingebouwde luidspreker

Module voor uitbreiding van de ingebouwde luidspreker als er meer dan acht mechanische belknoppen moeten worden aangesloten.

Opmerkingen

- Dit component kan worden gebruikt om deurcommunicatiesystemen op te zetten met maximaal 140 audiogebruikers (bijv. 1 x inbouwluidspreker, 11 x uitbreidingsmodule voor inbouwluidspreker, 136 x huisstation opbouw).
- Bij het toevoegen van een kleurencamera is een videobesturingseenheid vereist.

Productkenmerken

Type montage Achterkant

Verbindingstechnologie 2-draads

Meer foto's

