

# Draadloos belsignaal Eurostekker 230 V taal DE wit CALIMA + draadloze zender inbouw - voor mechanische impulsdrukpers

Artikelnummer 1249-400E-UP



## Productbeschrijving

### Draadloze bel Eurostekker 230 V taal NL wit CALIMA + draadloze zender inbouw - voor mechanische toetsen

Met de CALIMA draadloze deurbel Eurostekker + draadloze zender kunnen klassieke bedrade deurbelssystemen worden gemoderniseerd tot een draadloos belsysteem zonder dat de belknop op de voordeur moet worden vervangen. Geschikt voor veel van onze deurbellen en brievenbussen. Deze set is geschikt voor 1 beldrukker (maximaal 11 drukknoppen/radiozenders UP mogelijk per ontvanger). Voor elke extra partij moet een extra set worden gebruikt.

CALIMA 400 wordt discreet in een stopcontact geplaatst en kondigt overal in huis je bezoek aan. En verlicht 's nachts je weg met het geïntegreerde nachtlampje. De draadloze bel kan overal in huis in een stopcontact worden geplaatst. Dankzij het grote bereik kondigt CALIMA 400 betrouwbaar je bezoekers of leveranciers aan, zelfs op grotere afstand van de draadloze zender.

- **Plug-in draadloze bel 230 V type: GROTHE serie Calima 400E**
- Draadloze bel om in het stopcontact te steken.
- Afmetingen ontvanger: Ø 60 mm x 95 mm incl. stekker
- Stroomvoorziening: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Kleur: Wit zijdemat / zwart
- Volume: max. 83 dB(A) instelbaar
- Aantal melodieën: 13 polyfone melodieën
- Frequentie: 868,35 MHz
- Optische signalering: LED-ring in verschillende kleuren en instelbaar knipperlicht
- Nachtlucht: verschillende kleuren instelbaar
- Oproeponderscheid: 11-voudig
- Aantal koppelbare zenders: 11
- Typen oproepen: centraal, individueel, matrixoproep
- **Draadloze zender Type UP: GROTHE Mistral-serie**
- Afmetingen zender: 42 x 40 x 12 mm (WD)
- Stroomvoorziening: 12 V DC of 1 CR 2450 batterij (niet meegeleverd)
- Frequentie: 868,35 MHz
- Beschermingsklasse: IP20 (te installeren in een beschermde omgeving)

- **150 meter bereik**
- De storingsvrije radioverbinding tot 150 meter garandeert een betrouwbare deurbel.
- **13 polyfone melodieën**
- Met de grote keuze aan aansprekende beltonen kun je je Calima 400 volledig flexibel personaliseren.
- **Meervoudige oproepdifferentiatie voor meerdere deuren**
- Met behulp van oproepdifferentiatie kun je onmiddellijk herkennen of de voordeur of het tuinhek is afgegaan. Er kunnen maximaal 11 draadloze belknoppen worden geprogrammeerd en aan 11 knoppen kan een individuele beltoon worden toegewezen.
- **Optisch LED-signaal**
- LED-ring met kleurselectie voor visuele signalering en nachtlichtfunctie.
- **Instelbare nachtlichtfunctie**
- Nachtlucht in de gewenste kleur.
- **Menunavigatie met gesproken aanwijzingen**
- Elke menustap wordt als spraakaanondiging afgespeeld.

## Installatie

- 1. Installeer de draadloze MISTRAL-zender in een inbouwdoos of in de functiedoos achter de bestaande belknop.
- 2. Koppel de draadloze zender MISTRAL aan de draadloze belontvanger.
- 3. door het indrukken van de bestaande beltoets zendt de draadloze zender een signaal naar de draadloze belontvanger.

## Opmerkingen

- Muren, deuren, metalen delen enz. kunnen het bereik merkbaar verkleinen!

## Afmetingen

Breedte in mm 60

Hoogte in mm 60

Diepte in mm 95,0

## Meer foto's



