Gira Schaltaktor IP

Product number S106-5566000



Product description

Gira aktor przełączający IP

Gira aktor przełączający IP jest przeznaczony do zadań przełączania w ramach systemu Gira Türkommunikation IP. Umożliwia sterowanie oświetleniem, sterowanie elektrozaczepem przy drzwiach bocznych oraz realizację innych funkcji przez IP / sieć. Dzięki temu moduł sprawdza się w systemach komunikacji drzwiowej, w których poszczególne funkcje przełączania mają być integrowane w sposób precyzyjny i elastyczny.

Za pośrednictwem bezpotencjałowego styku przełączającego można sterować odbiornikami do 230 V / 6 A lub 30 V DC / 2 A. Obsługa odbywa się poprzez interfejsy użytkownika ściennych urządzeń sterujących oraz aplikację Gira TKS mobil. Dzięki temu Schaltaktor IP można wygodnie integrować z sieciowymi rozwiązaniami komunikacji drzwiowej.

Do użytku dostosowanego do potrzeb dostępne są cztery tryby pracy: timer do funkcji oświetleniowych, elektrozaczep, przełącznik oraz impuls do sterowania istniejącymi automatami schodowymi. Dodatkowo aktor posiada wejście binarne, za pośrednictwem którego można wyzwalać funkcje przy użyciu podłączonego mechanicznego przycisku. Czas przełączania, w zależności od ustawionej funkcji, jest płynnie regulowany od 1 sekundy do 10 minut.

Gira Schaltaktor IP jest wykonany do montażu na szynie DIN (2 TE) i jest włączany do sieci poprzez złącze RJ45. Do pracy wymagane jest dodatkowe zasilanie 21 V do 31 V DC, np. Gira Spannungsversorgung.

Cechy

- Sterowanie oświetleniem, elektrozaczepami przy drzwiach bocznych i innymi funkcjami przez IP / sieć
- Bezpotencjałowy styk przełączający dla 230 V / 6 A lub 30 V DC / 2 A
- Obsługa przez ścienne urządzenia sterujące i aplikację Gira TKS mobil
- Cztery tryby pracy: timer, elektrozaczep, przełącznik i impuls
- Wejście binarne dla podłączonego mechanicznego przycisku
- Płynna regulacja czasu przełączania od 1 sekundy do 10 minut

Dane techniczne

Dodatkowe zasilanie	21 V do 31 V DC, np. Gira Spannungsversorgung
Złącze sieciowe	RJ45
Styk przekaźnika	6 A przy 230 V AC, 2 A przy 30 V DC, bezpotencja?owy
Moc łączeniowa (żarówka)	230 V AC / 6 A
Moc łączeniowa (LED)	230 V AC / 100 W
Wejście binarne	NC/NO do wyboru
Temperatura otoczenia	-5 °C do +55 °C
Wymiary	2 TE

Dimensions

Szerokość w mm	2 TE
Wysokość w mm	REG
Całkowita szerokość w mm	2 TE
Głębokość w mm	65,0
Waga w kg	0,2

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618