Gong radiowy Euro wtyczka 230 V J?zyk niemiecki bia?y CALIMA + nadajnik radiowy podtynkowy - do przycisków mechanicznych

Product number 1249-400E-UP



Product description

Gong radiowy Euro wtyczka 230 V Język niemiecki biały CALIMA + nadajnik radiowy podtynkowy - do przycisków mechanicznych

Gong radiowy CALIMA z wtyczką Euro i nadajnikiem radiowym umożliwia modernizację klasycznych przewodowych systemów dzwonków do drzwi w system dzwonków radiowych bez konieczności zmiany przycisku dzwonka na drzwiach wejściowych. Nadaje się do wielu naszych dzwonków do drzwi i skrzynek na listy. Ten zestaw jest odpowiedni dla 1 przycisku dzwonka (do 11 przycisków/nadajników radiowych UP na odbiornik). Kolejny zestaw musi być użyty dla każdej dodatkowej osoby.

Umieszczony dyskretnie w gniazdku, CALIMA 400 informuje o wizycie w dowolnym miejscu w domu. Wbudowana lampka nocna oświetla drogę w nocy. Bezprzewodowy gong można umieścić w gniazdku w dowolnym miejscu w domu. Dzięki dużemu zasięgowi CALIMA 400 niezawodnie informuje o odwiedzinach gości lub dostawców nawet w większej odległości od nadajnika radiowego.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- **Wtykowy gong radiowy 230 V typ: GROTHE seria Calima 400E**
- Gong radiowy podłączany do gniazdka.
- Wymiary odbiornika: Ø 60 mm x 95 mm z wtyczką
- Zasilanie: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Kolor: biały jedwabisty mat / czarny
- Głośność: maks. 83 dB(A) z możliwością regulacji
- Liczba melodii: 13 melodii polifonicznych
- Częstotliwość: 868,35 MHz
- Sygnalizacja optyczna: pierścień LED w różnych kolorach i regulowane światło migające
- Podświetlenie nocne: możliwość ustawienia różnych kolorów
- Rozróżnianie wywołań: 11-krotne
- Liczba połączonych nadajników: 11
- Typy wywołań: centralne, indywidualne, matrycowe
- **Nadajnik radiowy typu UP: seria GROTHE Mistral**
- Wymiary nadajnika radiowego: 42 x 40 x 12 mm (WD)
- Zasilanie: 12 V DC lub 1 bateria CR 2450 (brak w zestawie)
- Częstotliwość: 868,35 MHz
- Stopień ochrony: IP20 (do instalacji w obszarze chronionym)
- Język: niemiecki

- **Zasięg 150 metrów**
- Wolne od zakłóceń połączenie radiowe do 150 metrów gwarantuje niezawodny dzwonek do drzwi.
- **13 polifonicznych melodii**
- Dzięki dużemu wyborowi atrakcyjnych melodii dzwonka, można elastycznie dostosować Calima 400.
- **Różnicowanie połączeń dla wielu drzwi**
- Dzięki funkcji rozróżniania dzwonków można natychmiast rozpoznać, czy zadzwonił dzwonek do drzwi wejściowych, czy do bramy ogrodowej. Można zaprogramować do 11 bezprzewodowych przycisków dzwonka, a 11 z nich można przypisać indywidualny dźwięk dzwonka.
- **Optyczny sygnał LED**
- Pierścień LED z wyborem koloru do sygnalizacji wizualnej i funkcją oświetlenia nocnego.
- **Regulowana funkcja oświetlenia nocnego**
- Podświetlenie nocne w wybranym kolorze.
- **Nawigacja po menu z komunikatami głosowymi**
- Każdy krok menu jest odtwarzany jako komunikat głosowy.

Instalacja

- 1. zainstalować nadajnik radiowy MISTRAL w puszce podtynkowej lub w puszce funkcyjnej za istniejącym przyciskiem dzwonka
- 2. sparować nadajnik radiowy MISTRAL z odbiornikiem gongu radiowego
- 3. po naciśnięciu istniejącego przycisku dzwonka nadajnik radiowy wysyła sygnał do odbiornika gongu radiowego.

Uwagi

- Ściany, drzwi, elementy metalowe itp. mogą znacznie zmniejszyć zasięg!

Dimensions

Szerokość w mm	60
Wysokość w mm	60
Całkowita szerokość w mm	60
Głębokość w mm	95,0

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images


GROTHE
Grothe GmbH
Löhestraße 22
D-53773 Hennef
URMET GROUP
MISTRAL SE06
8- 12 V DC / 30 mA
868 MHz
Batt. CR2450




GROTHE


GROTHE


E230968
94V-0
GET-I 2026


STECKDOSEN-FUNKGONG
Lautsprecher
Auswahl-taste
Menü-taste
LED-Lichtring
Eurostecker