


System wideodomofonowy DoorBird D1100E

Numer artykułu BML-9810-VI11-2



Opis produktu

Zainstalowana stacja bramowa DoorBird IP Video D1100E i przycisk wywołania (mały).



Otwarty interfejs API

- Lokalny interfejs do integracji z zewnętrznymi dostawcami i systemami SIP

Połączenia wideo i audio

- Na smartfonach i tabletach (iOS, Android) lub telefonach stacjonarnych (SIP)

Tryb inteligentnej transmisji (STM)

- Transmisja audio/wideo w czasie rzeczywistym, zoptymalizowana dla urządzeń mobilnych przez WLAN, 3G, 4G, 5G

Zgodność z inteligentnym domem i ONVIF

- KNX, Loxone, Synology, KIWI AVM FRITZ!Fon, URC, Bang & Olufsen, Control4, QNAP, RTI, ELAN, Fibaro i wiele innych.

Dostosowane plany czasowe i działania, np:

- Czujnik ruchu 4D włącza lampę zewnętrzną między 21:00 a 6:00 rano.

Automatyczne otwieranie drzwi

- Do użytku w biurach i gabinetach

Bezpieczne nagrywanie w chmurze

- Możliwość opcjonalnej aktywacji historii odwiedzin

Geofencing

- Automatyczne otwieranie bramy i drzwi po powrocie do domu

Zapobieganie włamaniom

- Zapobiega większej liczbie włamań niż system alarmowy

Odbieranie paczek w dowolnym momencie

- Na przykład kierowanie kuriera do ssiada lub otwieranie bramy garażowej za pomocą smartfona

Noktowizor

- Z 12 diodami LED IR

Czujnik światła

- Dla trybu noktowizyjnego

Czujnik ruchu z technologii 4D

- Odległość do 6 m regulowana za pomocą aplikacji (interwał: 1 m)

Wideo HDTV

- Wysokiej klasy ultraszerokokątny obiektyw półkulisty 200° (D), 150° (H), 90° (V), wyrównany, z obszarem podczerwieni
- HDTV 1080p, dynamiczny (VGA - HDTV)

Redukcja echa i szumów (AEC, ANR)

Bluetooth

- Bluetooth Low Energy (BLE), może być aktywowany w przyszłych aktualizacjach oprogramowania sprzętowego i aplikacji

Przycisk połączenia

- Z podświetlaną tabliczką znamionową

Proste połączenie z siecią

- Połączenie kablem sieciowym lub przewodem dzwonkowym (z transformatorem 2-przewodowym) do gniazda RJ45 (PoE, dane sieciowe)
- Połączenie przez WLAN

Dowolnie konfigurowalny bistabilny przełącznik przełączający

- Możliwość sterowania jednymi drzwiami lub bramą za pomocą aplikacji
- Status konfigurowany przez aplikację: przełączanie tymczasowe lub stałe