

Steckdose mit Fehlerstrom-Schutzschalter

Artikelnummer 1246-3120-EWB-53-STR-4



Produktbeschreibung

4x Steckdose mit Fehlerstrom-Schutzschalter innenliegend zum Laden von Akkus.

- Mit erhöhtem Berührungsschutz.
- Wassergeschützt.
- Aufputz-SCHUKOMAT nach VDE 0664
- 2-polig abgeschaltet (P,N)
- Ohne PE-Überwachung.
- Bemessungsfehlerstrom 30 mA.
- Netzfrequenz: 45...60 Hz
- Mit Abgangsklemmen zum Anschluss und Schutz nachgeschalteter SCHUKO-Steckdosen.
- Nennspannung: 230 V~
- Nennstrom: 16 A
- Schutzart Gerät: IP 44
- Temperaturbereich Gerät: -25 °C - 40 °C
- Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
- Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
- SCHUKO® Steckdose Safety+ mit Shutter (erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620)
- RAL-Farbnummer: 7035

Abmessungen

Weitere Bilder