



Artikel-Nr.: 1250.2

Hersteller: GIRA

ab **96,00 € ***

inkl. MwSt. [versandkostenfrei in Deutschland](#)



Wohnungsstation AP

Wohnungsstation Freisprechen als vormontierte Einheit zur Aufputz-Montage.

- Komplett vormontierte Wohnungsstation Aufputz, dadurch schnelle und saubere Installation.
- Designvielfalt durch Integration in das Schalterprogramm, dadurch einheitliches Erscheinungsbild von Türkommunikation und Elektroinstallation.
- Montage sowohl mit als auch ohne Abdeckrahmen.
- Einfache Montage durch steckbare Schraubklemmen auf der Montageplatte. Die Kontaktierung zur Wohnungsstation erfolgt beim Aufstecken der Wohnungsstation auf die Montageplatte.
- Einfache Demontage der Wohnungsstation bei Renovierungsarbeiten.
- Befestigungslöcher für die Montage.
- Signalübertragung und Versorgung der Wohnungsstation über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus.
- Parallelschaltung von bis zu drei Wohnungsstationen möglich (bei Spannungsversorgung über 2-Draht-Bus).
- Einmann-Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahme-Prozedur.
- Ruftonunterscheidung zwischen Türurf, Internruf und Etagenruf.
- Auswahl von für verschiedenen Ruftonmelodien, die einzelnen Rufasten individuell zugeordnet werden können.
- Freisprechfunktion (sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo- und Hintergrund-gerüuschunterdrückung).
- Durchsetzfunktion bei lauten Umgebungsgerüuschen wührend der Sprechverbindung.
- Mithörsperrung.
- Bedientasten mit integrierten Leuchtdioden zur Zustandsanzeige.

Die Bedientasten der Wohnungsstation AP steuern die folgenden Funktionen in Verbindung mit dem Schaltaktor oder dem Unterputz-Schaltaktor:

- Schalten von Licht und anderen Funktionen.
- Ansteuerung des Türöffners.
- Einstellen der Ruftonmelodie.
- Rufton ein- und ausschalten.
- Rufannahme.
- Aktivierung der Durchsetzfunktion.
- Einstellung von Rufton- und Sprechlautstürke.

Technische Daten

Spannungsversorgung: 26 V DC ± 2 V (Busspannung)

Anschlüsse:

- 2 Schraubklemmen 2-Draht-Bus
- 2 Schraubklemmen Etagenruftaster

Temperaturbereich: -5 °C bis +50 °C

Hinweise

- Montage ohne Abdeckrahmen möglich.
- Bei Montage mit System 55 oder den Schalterprogrammen FIüschalter und E22 ist ein Abdeckrahmen 2fach ohne Mittelsteg erforderlich.
- Bei der Montage auf eine Gerütedose ist ein Abdeckrahmen erforderlich
- Mit dieser Komponente ist der Aufbau von Türkommunikationsanlagen mit bis zu 70 Teilnehmern möglich (z. B. 1 Einbaulautsprecher, 5 Erweiterungsmodul für Einbaulautsprecher, 68 x Wohnungsstation AP).

Abmessungen & Details

Anschlusstechnik: 2-Draht-Bus-Technik

Tiefe in cm: 2,0

Breite in cm: 5,5

Höhe in cm: 12,7