

Artikel-Nr.: S106-5561000
Hersteller: GIRA

ab **1.259,00 € ***

inkl. MwSt. versandkostenfrei in Deutschland

Gira System 106 Kameramodul - Erfassungswinkel 100° - Schwarzglas

Hinter der austauschbaren Schwarzglasscheibe verbirgt sich eine hochwertige Kamera mit hoher Lichtempfindlichkeit. Dank eines Erfassungswinkels von 100° ist der Benutzer immer im Bilde über das, was vor seiner Haustür passiert.
Das Gira System 106 ist ein Installationssystem aus Echtmetall in puristisch-edlem Design ohne Rahmen, basierend auf einem Grundmaß von 106,5 × 106,5 mm. Mit der modularen Türstation im Gira System 106 beginnt Gastlichkeit schon vor der Haustür. Von Ruftasten-, Sprach- und Kameramodul bis hin zum Info- und Blindmodul präsentieren sich alle Funktionen in einem stimmigen Gesamtbild. Im Dunkeln sorgen die hinterleuchteten Ruftasten mit Beschriftungsfeld für gute Lesbarkeit und eine ansprechende Erscheinung.
Das System 106 kann in Ein-und Mehrfamilienhäusern, aber auch in Bürogebäuden, Industrieobjekten und Hotels eingesetzt werden. Der modulare Aufbau ermöglicht es, das System in Größe, Design und Funktionalität individuell an den jeweiligen Bedarf anzupassen. Erweiterungen und Änderungen sind durch Modulaustausch jederzeit einfach möglich. Selbst ein reiner Frontwechsel ist mit dem System möglich. Somit kann das Erscheinungsbild der Anlage auch nachträglich von z. B. verkehrsweiß auf die Oberfläche Edelstahl geändert werden, ohne dabei die Elektronikeinheiten mit tauschen zu müssen.

Einfache Installation und stufenweise Montage

Das System kann parallel zum Baufortschritt in verschiedenen Stufen installiert werden. So ist es möglich, beim Rohbau zunächst nur den unteren Teil des Aufputz-Gehäuses zu montieren, Leitungen und Module können dann hinzugefügt werden, wenn sie gebraucht werden.

Technische Daten

Spannungsversorgung
System: über Flachbandkabel, 10-polig
bis 2 Kameramodule: über Steuergerät Video
ab 3. Kameramodul: zusätzlich über Spannungsversorgung für Türkommunikation DC 24 V 300 mA
Leistungsaufnahme
Maximal: 2,7 W (Kamera im Nachtbetrieb aktiv)
Stand-by-Betrieb: 80 mW
Anschlüsse
System (Flachbandkabel, 10-polig): 2 x Steckerleiste
Video (analog): 1 x Steckerleiste
Kamerasensor
Typ: CMOS 1/3″ Auflösung:2 MP
Sichtbarer Erfassungsbereich:100°
Dargestellter Erfassungsbereich (am Bildschirm)
Drehknopf auf Position 9:100°
bei normaler 4:3 Ausgabe:85°
Farbsystem: PAL Auflösung
Videosignal: Analog-CVBS, 50Hz/625 Zeilen
Umschaltschwelle Tag- auf Nachtbetrieb: 1 lx
Lichtempfindlichkeit im S/W-Betrieb: 0,1 lx
Elektronische Blende Verschlusszeit: bis zu 1/60 000 s
Empfohlene Montagehöhe: 1,50 m
Umgebungstemperatur: -25 °C bis +70 °C
Schutzart: IP54

Hinweise

• Die Farbkamera darf nicht direkt unter einer Leuchte angeordnet werden.

Abmessungen & Details

Anschlusstechnik:	2-Draht-Bus-Technik
Tiefe in cm:	2,0
Höhe in cm:	10,65
Breite in cm:	10,65