Gira Schaltaktor IP

Product number S106-5566000



Product description

Gira actuador de conmutación IP

El Gira actuador de conmutación IP está diseñado para tareas de conmutación dentro de la comunicación de puerta IP de Gira. Permite conmutar la iluminación, accionar un abrepuertas en puertas secundarias y otras funciones a través de IP o red. De este modo, el módulo es adecuado para sistemas de comunicación de puerta en los que se deseen integrar de forma específica y flexible funciones de conmutación individuales.

Mediante el contacto de conmutación libre de potencial, pueden accionarse cargas de hasta 230 V / 6 A o bien 30 V CC / 2 A. El manejo se realiza a través de las interfaces de usuario de las unidades de mando murales y mediante la Gira TKS mobil App. Así, el Schaltaktor IP puede integrarse de forma cómoda en soluciones de comunicación de puerta en red.

Para un uso acorde a las necesidades, hay cuatro modos de funcionamiento disponibles: temporizador para funciones de iluminación, abrepuertas, interruptor y pulso para accionar temporizadores de escalera existentes. Además, el actuador de conmutación dispone de una entrada binaria que permite activar funciones mediante un pulsador mecánico conectado. El tiempo de conmutación es, en función de la función configurada, ajustable de forma continua entre 1 segundo y 10 minutos.

El Gira Schaltaktor IP está diseñado para montaje en carril DIN con 2 unidades modulares (2 TE) y se integra mediante una conexión de red RJ45. Para su funcionamiento se requiere una alimentación adicional de 21 V a 31 V CC, por ejemplo mediante una fuente de alimentación Gira adecuada.

Características

- Conmutación de iluminación, abrepuertas en puertas secundarias y otras funciones a través de IP/red
- Contacto de conmutación libre de potencial para 230 V / 6 A o 30 V CC / 2 A
- Manejo a través de unidades de mando murales y la Gira TKS mobil App
- Cuatro modos de funcionamiento: temporizador, abrepuertas, interruptor y pulso
- Entrada binaria para un pulsador mecánico conectado
- Tiempo de conmutación ajustable de forma continua de 1 segundo a 10 minutos

Datos técnicos

Alimentación adicional	21 V a 31 V CC, p. ej., fuente de alimentación Gira
Conexión de red	RJ45
Contacto de relé	6 A a 230 V CA, 2 A a 30 V CC, libre de potencial
Potencia de conmutación para lámparas incandescentes	230 V CA / 6 A
Potencia de conmutación para LED	230 V CA / 100 W
Entrada binaria	NC/NO seleccionable
Temperatura ambiente	-5 °C a +55 °C
Dimensiones	2 TE

Dimensions

Anchura en mm	2 TE
Altura en mm	REG
Anchura total en mm	2 TE
Profundidad en mm	65,0
Peso en kg	0,2

More images

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618