

Timbre de radio Enchufe Euro 230 V Idioma Alemán blanco CALIMA

Número de artículo 1249-400E



Descripción del producto

Timbre inalámbrico Euroenchufe 230 V Idioma Alemán blanco CALIMA

Discretamente colocado en un enchufe, CALIMA 400 anuncia su visita en cualquier lugar de la casa. E ilumina su camino por la noche con la luz nocturna integrada. El timbre inalámbrico puede colocarse en cualquier enchufe de la casa. Gracias a su gran alcance, CALIMA 400 anuncia de forma fiable a sus visitantes o proveedores incluso a gran distancia del radiotransmisor.

- **Timbre por radio enchufable 230 V tipo: GROTHE serie Calima 400E**
- Timbre por radio para enchufar en tomas de corriente.
- Dimensiones del receptor: Ø 60 mm x 95 mm incl. enchufe
- Alimentación: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Color: Blanco seda mate / negro
- Volumen: máx. 83 dB(A) regulable
- Número de melodías: 13 melodías polifónicas
- Frecuencia: 868,35 MHz
- Señalización óptica: anillo de LED de varios colores y luz intermitente regulable
- Luz nocturna: Varios colores ajustables
- Diferenciación de llamadas: 11 veces
- Número de transmisores enlazables: 11
- Tipos de llamada: Central, individual, llamada matricial
- Idioma: alemán
- **Alcance de 500 metros**
- La conexión por radio sin interferencias hasta 500 metros en campo libre garantiza un timbre fiable.
- **13 melodías polifónicas**
- Con la gran selección de atractivos tonos de llamada, puede personalizar su Calima 400 con total flexibilidad.
- **Diferenciación múltiple de llamadas para varias puertas**
- Con la ayuda de la diferenciación de llamadas, puede reconocer inmediatamente si ha sonado la puerta principal o la puerta del jardín. Se pueden programar hasta 11 botones de timbre inalámbricos y a 11 se les puede asignar un tono de llamada individual.
- **Señal óptica LED**
- Timbre LED con selección de color para señalización visual y función de luz nocturna.
- **Función de luz nocturna ajustable**
- Luz nocturna en el color deseado.
- **Navegación por los menús con indicación por voz**
- Cada paso del menú se reproduce como anuncio de voz.

Notas

- Paredes, puertas, piezas metálicas, etc. pueden reducir notablemente el alcance.
- Para este receptor se necesita un transmisor adicional (no incluido). Ver accesorios.

Dimensiones

Anchura en mm 60
Altura en mm 60
Anchura total en mm 60
Profundidad en mm 95,0

Más imágenes

