

Timbre de radio Enchufe Euro 230 V idioma ES blanco CALIMA

Número de artículo 1249-400E



Descripción del producto

Timbre de radio Enchufe Euro 230 V habla ES blanco CALIMA

Colocado discretamente en un enchufe, CALIMA 400 anuncia su visita en cualquier lugar de la casa. E ilumina su camino por la noche con la luz nocturna integrada. El timbre inalámbrico puede colocarse en cualquier enchufe de la casa. Gracias a su gran alcance, CALIMA 400 anuncia de forma fiable a sus visitantes o proveedores incluso a gran distancia del radiotransmisor.

- **Timbre por radio enchufable 230 V tipo: GROTHE serie Calima 400E**
- Timbre por radio para enchufar en tomas de corriente.
- Dimensiones del receptor: Ø 60 mm x 95 mm incl. enchufe
- Alimentación: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Color: Blanco seda mate / negro
- Volumen: máx. 83 dB(A) regulable
- Número de melodías: 13 melodías polifónicas
- Frecuencia: 868,35 MHz
- Señalización óptica: anillo de LED de varios colores y luz intermitente regulable
- Luz nocturna: Varios colores ajustables
- Diferenciación de llamadas: 11 veces
- Número de transmisores enlazables: 11
- Tipos de llamada: central, individual, llamada matricial
- **Alcance de 500 metros**
- La conexión por radio sin interferencias hasta 500 metros en campo libre garantiza un timbre fiable.
- **13 melodías polifónicas**
- Con la gran selección de atractivos tonos de llamada, puede personalizar su Calima 400 con total flexibilidad.
- **Diferenciación múltiple de llamadas para varias puertas**
- Con la ayuda de la diferenciación de llamadas, puede reconocer inmediatamente si ha sonado la puerta principal o la puerta del jardín. Se pueden programar hasta 11 botones de timbre inalámbricos y a 11 se les puede asignar un tono de llamada individual.
- **Señal óptica LED**
- Timbre LED con selección de color para señalización visual y función de luz nocturna.
- **Función de luz nocturna ajustable**
- Luz nocturna en el color deseado.
- **Navegación por los menús con indicación por voz**
- Cada paso del menú se reproduce como anuncio de voz.

Notas

- Paredes, puertas, piezas metálicas, etc. pueden reducir notablemente el alcance.
- Para este receptor se necesita un transmisor adicional (no incluido). Ver accesorios.

Dimensiones

Anchura en mm	60
Altura en mm	60
Profundidad en mm	95,0

Más imágenes

