Timbre radiofónico Euroenchufe 230 V idioma DE blanco CALIMA + radiotransmisor empotrado - para pulsadores mecánicos

Número de artículo 1249-400E-UP

Descripción del producto

Timbre radiofónico Euroenchufe 230 V idioma ES blanco CALIMA + radiotransmisor empotrado - para pulsadores mecánicos

Con la clavija Euro CALIMA + emisor de radio se pueden modernizar los sistemas clásicos de timbre con cable a un sistema de timbre con radio sin tener que cambiar el pulsador de timbre de la puerta principal. Apto para muchos de nuestros timbres y buzones. Este juego es adecuado para 1 pulsador de timbre (hasta 11 pulsadores/transmisores de radio UP posibles por receptor). Se debe utilizar otro juego para cada timbre adicional.

Colocado discretamente en un enchufe, CALIMA 400 anuncia su visita en cualquier lugar de la casa. E ilumina su camino por la noche con la luz nocturna integrada. El timbre inalámbrico puede colocarse en cualquier enchufe de la casa. Gracias a su gran alcance, CALIMA 400 anuncia de forma fiable a sus visitantes o proveedores incluso a gran distancia del radiotransmisor.

- **Timbre por radio enchufable 230 V tipo: GROTHE serie Calima 400E**
- Timbre por radio para enchufar en tomas de corriente.
- Dimensiones del receptor: Ø 60 mm x 95 mm incl. enchufe
- Alimentación: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Color: Blanco seda mate / negro
- Volumen: máx. 83 dB(A) regulable
- Número de melodías: 13 melodías polifónicas
- Frecuencia: 868,35 MHz
- Señalización óptica: anillo de LED de varios colores y luz intermitente regulable
- Luz nocturna: Varios colores ajustables
- Diferenciación de llamadas: 11 veces
- Número de transmisores enlazables: 11
- Tipos de llamada: Central, individual, llamada matricial
- **Tipo de radiotransmisor UP: Serie GROTHE Mistral**
- Dimensiones del radiotransmisor: 42 x 40 x 12 mm (WD)
- Alimentación: 12 V CC o 1 pila CR 2450 (no incluida)
- Frecuencia: 868,35 MHz
- Grado de protección: IP20 (debe instalarse en una zona protegida)

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- **Alcance de 150 metros**
- La conexión por radio sin interferencias hasta 150 metros garantiza un timbre fiable.
- **13 melodías polifónicas**
- Con la gran selección de atractivos tonos de llamada, puede personalizar su Calima 400 con total flexibilidad.
- **Diferenciación múltiple de llamadas para varias puertas**
- Con la ayuda de la diferenciación de llamadas, puede reconocer inmediatamente si ha sonado la puerta principal o la puerta del jardín. Se pueden programar hasta 11 botones de timbre inalámbricos y a 11 se les puede asignar un tono de llamada individual.
- **Señal óptica LED**
- Timbre LED con selección de color para señalización visual y función de luz nocturna.
- **Función de luz nocturna ajustable**
- Luz nocturna en el color deseado.
- **Navegación por los menús con indicación por voz**
- Cada paso del menú se reproduce como anuncio de voz.

Instalación

- 1. Instale el radiotransmisor MISTRAL en una caja empotrada o en la caja funcional detrás del pulsador de timbre existente.
- 2. empareje el radiotransmisor MISTRAL con el receptor de timbre por radio
- 3. pulsando el botón de timbre existente, el radiotransmisor envía una señal al receptor de timbre por radio.

Notas

- Paredes, puertas, piezas metálicas, etc. pueden reducir notablemente el alcance.

Dimensiones

Anchura en mm	60
Altura en mm	60
Profundidad en mm	95,0

Más imágenes

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618