Réf. d'article : 1299-4681-1210-MP
Fabricant: Comelit

ab **1 089,00 € ***

incl. TVA plus frais d'expédition



Zulässige Entfernungen für die Artikel: 6700W, 6701W, 6701B, 6721W, 6801W

	A MAX.	B MAX.	C MAX.	H MAX.	D MAX.	Art 1210
Comelit Art. 4577/4579 1 mm2 (Ø 1,2 mm AWG 17)	260 m (850 Fuß)	130 m (425 Fuß)	130 m (425 Fuß)	50 m (164 Fuß)	100 m (328 Fuß)	
UTP4 Kat. 5 (0,2 mm2 (Ø 0,5 mm AWG 24)	80 m (260 Fuß)	40 m (130 Fuß)	40 m (130 Fuß)	30 m (98 Fuß)	/	
0,28 mm2 (Ø 0,6 mm AWG 23)	100 m (328 Fuß)	50 m (164 Fuß)	50 m (164 Fuß)	30 m (98 Fuß)	10 m (32,5 Fuß)	
0,5 mm2 (Ø 0,8 mm AWG 20)	140 m (460 Fuß)	70 m (230 Fuß)	70 m (230 Fuß)	30 m (98 Fuß)	25 m (82 Fuß)	
1 mm2 (Ø 1,2 mm AWG 17)	200 m (656 Fuß)	100 m (328 Fuß)	100 m (328 Fuß)	40 m (130 Fuß)	50 m (164 Fuß)	
1,5 mm2 (Ø 1,4 mm AWG 15)	80 m (260 Fuß)	40 m (130 Fuß)	40 m (130 Fuß)	30 m (98 Fuß)	100 m (328 Fuß)	
*UTP4 Kat. 5 (0,2 mm2 (Ø 0,5 mm AWG 24) MULTI PAIR CABLE	260 m (850 Fuß)	130 m (425 Fuß)	130 m (425 Fuß)	50 m (164 Fuß)	/	

*UTP-Kabel mit Doppeladern/under Anschluss DIE IN DER ABBILDUNG ANGEGEBENEN FARBEN BEACHTEN!

Haut-parleur vidéo 4681 Switch pour montage arrière avec boutons externes, bloc d'alimentation 1210A inclus

Haut-parleur vidéo Comelit 4681 Switch pour l'arrière des installations de boîtes aux lettres avec boutons-poussoirs externes (interface de bouton-poussoir Switch 3063D et station d'appartement nécessaires, non incluses).
• Unité audio-vidéo couleur pour installation 2 fils, complète avec caméra couleur réglable à l'avant, éclairée par LED.
• système à 2 fils, il suffit de brancher 2 fils et c'est parti.
• Résolution : 500x582 pixels.
• Angle de détection : 100°.
• Eclairage LED de la caméra.
• Connexion vocale avec suppression de l'écho, haut-parleur étanche à la poussière et à l'eau, microphone électret et volume du haut-parleur réglable à l'avant.
• Indications visuelles et sonores supplémentaires pour les personnes handicapées, réglables dans la programmation.
• Fonction d'ouverture de porte électronique intégrée (3 A) et contacts de relais supplémentaires C, NC, NO avec 10 A.
• Indice de protection IP65 et IK08.
• Module à monter derrière nos bandeaux et boîtes aux lettres (haut-parleur vidéo Comelit 4681/1621 préparé).
• Incl. bloc d'alimentation 1210A et support encastrable série de haut-parleurs SWITCH 16xx, 46xx, SB, SB2, VIP (accessoires nécessaires en option : interface de bouton-poussoir Switch 3063D à partir de 3 participants, station d'appartement vidéo 6741W, 6721W ou 6801W).

Information importante

Caméra ou préparation pour interphone
Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Adresse-toi à ton installateur électrique de confiance pour la planification, le montage et l'installation.

Abmessungen & Details

Matériau de base:	Plastique
Technique de connexion:	technique de bus à 2 fils
Hauteur en cm:	Haut-parleurs vidéo 9,0 | Adaptateur secteur 8,9
Largeur en cm:	Haut-parleurs vidéo 10,0 | Adaptateur secteur 14,1
Profondeur en cm:	Haut-parleur vidéo 3,5 | Adaptateur secteur 6,2
Poids en kg:	2,0
État de livraison:	Livré monté
Informations sur l'envoi:	En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément).