Gira actionneur de commutation IP

Product number S106-5566000



Product description

Gira Actionneur de commutation IP

Le Gira Actionneur de commutation IP est conçu pour des tâches de commutation au sein de la Gira Türkommunikation IP. Il permet de commander l’éclairage, d’actionner un ouvre-porte sur des portes secondaires ainsi que d’autres fonctions via IP ou réseau. Le module convient ainsi aux systèmes de communication de porte dans lesquels des fonctions de commutation individuelles doivent être intégrées de manière ciblée et flexible.

Via le contact de commutation libre de potentiel, des charges jusqu’à 230 V / 6 A ou 30 V DC / 2 A peuvent être pilotées. La commande s’effectue via les interfaces utilisateur des appareils de commande muraux ainsi que via la Gira TKS mobil App. Le Schaltaktor IP s’intègre ainsi aisément dans des solutions de communication de porte en réseau.

Pour une utilisation adaptée aux besoins, quatre modes de fonctionnement sont disponibles : minuterie pour les fonctions d’éclairage, ouvre-porte, commutateur et impulsion pour piloter des minuteries d’escalier existantes. De plus, l’actionneur dispose d’une entrée binaire permettant de déclencher des fonctions via un bouton-poussoir mécanique raccordé. Le temps de commutation, selon la fonction paramétrée, est réglable en continu de 1 seconde à 10 minutes.

Le Gira Schaltaktor IP est conçu pour un montage sur rail DIN, largeur 2 modules, et s’intègre via un port réseau RJ45. Pour le fonctionnement, une alimentation auxiliaire de 21 V à 31 V DC est requise, par exemple via une alimentation Gira adaptée.

Caractéristiques

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Commande de l’éclairage, des ouvre-portes sur portes secondaires et d’autres fonctions via IP / réseau
- Contact de commutation libre de potentiel pour 230 V / 6 A ou 30 V DC / 2 A
- Commande via appareils de commande muraux et la Gira TKS mobil App
- Quatre modes de fonctionnement : minuterie, ouvre-porte, commutateur et impulsion
- Entrée binaire pour un bouton-poussoir mécanique raccordé
- Temps de commutation réglable en continu de 1 seconde à 10 minutes

Données techniques

Alimentation auxiliaire	21 V à 31 V DC, p. ex. alimentation Gira
Connexion réseau	RJ45
Contact de relais	6 A sous 230 V AC, 2 A sous 30 V DC, libre de potentiel
Puissance de commutation, lampe à incandescence	230 V AC / 6 A
Puissance de commutation, LED	230 V AC / 100 W
Entrée binaire	NC/NO sélectionnable
Température ambiante	-5 °C à +55 °C
Dimensions	2 TE

Dimensions

Largeur en mm	2 TE
Hauteur en mm	REG
Largeur totale en mm	2 TE
Profondeur en mm	65,0
Poids en kg	0,2

More images

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618