

Distributeur vidéo Gira 122600

Numéro de référence 122600



Description du produit

Distributeur vidéo Gira

Le répartiteur vidéo est un composant actif pour l'adaptation de la ligne du signal vidéo. Le répartiteur vidéo répartit le signal vidéo des stations de porte, des passerelles caméra TKS et des passerelles IP TKS vers les stations d'appartement. Le répartiteur vidéo est nécessaire lorsque la pose des lignes vers les composants vidéo du système de communication de porte Gira est réalisée sous forme de ligne de dérivation. Le répartiteur vidéo assure la résistance de terminaison correcte, afin d'éviter d'éventuelles réflexions des différentes branches et les perturbations d'image qui en résultent.

Grâce au boîtier combiné, trois types de montage sont possibles

- En saillie (dans une boîte de dérivation usuelle).
- Encastré (dans une boîte d'appareil).
- Comme appareil rail-route (avec l'adaptateur rail-route fourni).

Caractéristiques techniques

Alimentation en tension

DC 26 V \pm 2 V (via bus bifilaire)

Raccords

Bus 2 fils IN : 2 x bornier à vis

Bus 2 fils OUT : 6 x bornier à vis

Température ambiante : -25 °C à +70 °C

Remarques

- Le répartiteur vidéo peut être mis en cascade. Au total, jusqu'à 15 répartiteurs vidéo, y compris le multiplexeur vidéo, peuvent être utilisés dans une installation.
- Lors de la mise en service, aucune configuration supplémentaire n'est nécessaire, car le répartiteur vidéo s'adapte automatiquement au réseau de lignes existant.

Dimensions

Largeur en mm	36
Hauteur en mm	52
Profondeur en mm	27,0
Poids en kg	0,2