

# Gira Appareil de commande audio REG 128700

Numéro de référence 128700



## Description du produit

### Appareil de commande audio REG

Appareil de commande pour l'alimentation des composants audio du bus de communication de porte Gira.

- Alimentation du bus 2 fils protégé contre les inversions de polarité et les courts-circuits.
- Détection électronique à réinitialisation automatique des courts-circuits et des surcharges des tensions de service et de la connexion de bus.
- Touches pour la programmation du système et de l'ouvre-porte.
- Indicateurs d'état à LED pour le fonctionnement, la surcharge, la programmation du système et la programmation de l'ouvre-porte.
- Sortie AC 12 V pour l'alimentation en tension d'un ouvre-porte usuel.
- Sortie AC 12 V permanente pour l'alimentation en tension d'une passerelle TKS-TK.
- Sortie de relais pour la commutation d'un ouvre-porte avec sa propre alimentation en tension.
- Temps de commutation de l'ouvre-porte réglable en continu de 1 à 10 s.

### Caractéristiques techniques

**Tension nominale primaire :** 230 V AC, 50 Hz

**Tension nominale secondaire :** SELV 26 V DC  $\pm 2$  V

**Courant nominal secondaire :** 160 mA en charge continue, 550 mA en charge de pointe (max. 5 s), coupure en cas de surcharge à partir de 350 mA

**Borniers à vis :** 0,6 mm à 2,5 mm<sup>2</sup>.

**Sortie ouverture de porte :** 12 V AC, 1,6 A / ED 25

**Sortie de relais :** 30 V AC/DC, 2 A

**Longueur totale du câble :** max. 700 m

**Longueur de câble de l'appareil de commande jusqu'à l'abonné le plus éloigné :** max. 300 m pour un câble de  $\varnothing$  0,8 mm, max. 170 m pour un câble de  $\varnothing$  0,6 mm

**Dimensions de l'appareil :** Appareil rail-route avec 6 TE

**Plage de température :** -5 °C à +45 °C

**Indice de protection :** IP 20

### Remarques

- L'appareil de commande audio est prévu pour être encastré dans le tableau de distribution secondaire. Si cela n'est pas possible, utiliser un répartiteur en saillie disponible dans le commerce.
- Ce composant permet de réaliser des installations de communication de porte avec jusqu'à 70 abonnés (p. ex. 1 x haut-parleur encastré, 5 x module d'extension pour haut-parleur encastré, 68 x station d'appartement AP).

## Dimensions

<b>Largeur en mm</b>	108 (6TE)
<b>Hauteur en mm</b>	REG
<b>Profondeur en mm</b>	65,0
<b>Poids en kg</b>	0,2