

Prise de courant avec disjoncteur de protection à courant de défaut

Numéro de référence 1246-3120-EWB-53-STR-4



Description du produit

4x prise de courant avec disjoncteur de protection à courant de défaut à l'intérieur pour le chargement d'accumulateurs.

- Avec protection renforcée contre les contacts accidentels.
- Protégé contre l'eau.
- CHAUFFAGE en saillie selon VDE 0664
- 2 pôles coupés (P,N).
- Sans surveillance PE.
- Courant de défaut assigné 30 mA.
- Fréquence du réseau : 45...60 Hz
- Avec bornes de sortie pour le raccordement et la protection de prises SCHUKO montées en aval.
- Tension nominale : 230 V~
- Courant nominal : 16 A
- Indice de protection de l'appareil : IP 44
- Plage de température de l'appareil : -25 °C - 40 °C
- Mesure de protection selon VDE 0100, peut être prouvée ou vérifiée par exemple avec l'appareil de contrôle Profitest 0100S.
- Bornes de raccordement approuvées comme bornes de connexion selon VDE 0620-1.
- Prise SCHUKO® Safety+ avec obturateur (protection accrue contre les contacts accidentels selon VDE 0620)
- Numéro de couleur RAL : 7035

Dimensions

Plus d'images