



Articolo n: 1288-KS-A

Produttore: GIRA

ab **2.259,00 € ***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)



Videocitofono GIRA per 1 utente (espandibile)

Ideale per l'utilizzo nei nostri sistemi di cassette delle lettere e campanelli con predisposizione per la telecamera GIRA 126565 e l'altoparlante integrato GIRA 125800. I sistemi citofonici GIRA sono molto facili da collegare grazie alla tecnologia a 2 fili e sono set completi di alta qualità. Per l'installazione viene utilizzata la linea esistente dal campanello al campanello e un alimentatore separato (incluso) fornisce l'alimentazione, che può essere montata nel distributore di casa.

I vantaggi in sintesi:

- Alimentazione del bus a 2 fili protetta contro l'inversione di polarità e i cortocircuiti.
- Ideale per le conversioni e le ristrutturazioni grazie all'utilizzo della linea campanaria esistente
- Installazione rapida senza scalpellare e sporcare
- Costi gestibili grazie alla semplicità di installazione
- Semplice messa in funzione da parte dell'elettricista, compresa la linea telefonica di assistenza del produttore (Tel. +49 2195 602 567).
- Può essere ampliato per includere più utenti con una stazione residenziale aggiuntiva e un modulo di estensione per gli altoparlanti integrati.

Questo set contiene:

1 pezzo 128800 Dispositivo di controllo GIRA per l'alimentazione dei componenti video del bus videocitofonico Gira

- Alimentazione del bus a 2 fili protetto da inversione di polarità e a prova di cortocircuito quando si utilizzano componenti video come telecamera a colori, display a colori TFT.
- Tramite il dispositivo di controllo video è possibile alimentare fino a 2 posti esterni con telecamera a colori e 28 posti interni con display a colori TFT.
- Il dispositivo di controllo video può controllare fino a 15 telecamere a colori (5 videocitofoni e 10 gateway per telecamere TKS), di cui due posti esterni con telecamera a colori possono essere alimentati dal dispositivo di controllo video. Le altre telecamere a colori devono essere alimentate ciascuna con la propria alimentazione per la comunicazione con la porta.
- Rilevamento elettronico auto-ripristinante dei cortocircuiti e dei sovraccarichi delle tensioni di funzionamento e del collegamento al bus.
- Pulsanti per la programmazione del sistema e dell'apriporta.
- Indicatori di stato a LED per il funzionamento, il sovraccarico, la programmazione del sistema e la programmazione dell'apriporta.
- Uscita AC 12 V per l'alimentazione di un apriporta disponibile in commercio.
- Uscita relè per la commutazione di un apriporta con alimentazione propria.
- Tempo di commutazione dell'apriporta regolabile in continuo da 1 a 10 s.

Dati tecnici

Tensione nominale primaria: 230 V AC, 50 Hz

Tensione nominale secondaria: SELV 26 V DC ± 2 V

Corrente nominale secondaria: 700 mA carico continuo, 1,15 A carico di picco (max. 5 s), Taglio per sovraccarico da 900 mA

Morsetti a vite: da 0,6 mm a 2,5 mm²

Uscita apriporta: 12 V CA, 1,1 A / ED 25

Uscita relè: 250 V AC, 2 A

Lunghezza del cavo dalla telecamera al display TFT più lontano: max. 100 m

Lunghezza totale del cavo in modalità solo audio: vedi unità di controllo audio 128700

Dimensioni: Unità REG con 8 TE

Intervallo di temperatura: da -5 °C a +45 °C

Grado di protezione: IP 20

1 pezzo Stazione domestica video AP 7 1209xx con display a colori TFT da 17,78 cm (7 pollici)

Stazione video domestica con display a colori TFT da 17,78 cm (7 pollici) e comoda funzione vivavoce per il montaggio in superficie o a parete con scatola da incasso o scatola da parete con cavità. Con il supporto opzionale (vedi accessori) può essere posizionato anche su un mobile. È inclusa una scheda di memoria SD da 32 GB per l'archiviazione interna delle immagini.

Frontale in vetro a tutta superficie con funzionalità touch e feedback tattile.

Dati tecnici

Alimentazione: DC 26 V ± 2 V (tramite bus a 2 fili)

Connessioni

Bus a 2 fili: 2 x morsetti a vite

Pulsante di chiamata del piano: 2 x morsetti a vite

Alimentazione supplementare: 2 x morsetti a vite

Dimensioni del display: 17,78 cm (= 7" e mezzo)

Sistema di colore: PAL

Risoluzione: 1024 x 600 pixel

Scheda di memoria SD

Formato: FAT32

Memoria immagini: max. 200 immagini

Melodie di suoneria: 10, di cui 5 liberamente selezionabili (formato WAVE)

1 pezzo 125800 GIRA altoparlante integrato

Altoparlante da incasso per il montaggio in sistemi di cassette delle lettere, vani citofonici, installazioni sul lato della porta o pannelli frontali. È possibile collegare fino a 8 campanelli meccanici ai terminali a vite esistenti.

- Altoparlante integrato per il montaggio in sistemi di cassette delle lettere, vani citofonici, installazioni laterali alle porte o pannelli frontali.
- È possibile collegare fino a otto campanelli meccanici ai terminali a vite esistenti.
- Trasmissione del segnale e alimentazione dell'altoparlante tramite il bus a 2 fili protetto da inversione di polarità e cortocircuito.
- Design piccolo.
- Altoparlante resistente alle intemperie.
- Microfono a elettret di alta qualità.
- Interrogazione della tensione CA dei collegamenti dei pulsanti del campanello per evitare l'ossidazione dei contatti dei pulsanti.
- Protezione dei terminali di connessione contro i collegamenti errati.
- È possibile collegare fino a otto campanelli meccanici.
- È possibile collegare una telecamera a colori per il posto esterno.
- Funzione vivavoce (citofono a controllo vocale con soppressione dell'eco e del rumore di fondo).
- Volume del parlato regolabile.
- Messa in funzione da parte di un solo uomo grazie a una semplice procedura di messa in funzione.
- Segnale acustico di conferma quando viene premuto il pulsante di chiamata.

Dati tecnici

Alimentazione: 26 V DC ± 2 V (tensione bus)

Connessioni:

2 morsetti a vite

Bus a 2 fili

2 morsetti a vite per l'alimentazione supplementare

8 morsetti a vite per i pulsanti del campanello

1 morsetto a vite per la messa a terra comune dei pulsanti del campanello

2 connettori a spina per il bus di sistema

1 connettore a spina per il video

Intervallo di temperatura: da -25 °C a +70 °C

Grado di protezione: IP 44

Note

- L'unità di controllo video è destinata all'installazione nella sottodistribuzione, non ai distributori a superficie disponibili in commercio.
- Se la topologia del cablaggio video è progettata come linea spur, è necessario anche il distributore video.
- In combinazione con il gateway TKS TC, è necessaria l'alimentazione per la citofonia.
- Con il dispositivo di videocontrollo è possibile creare sistemi di videocitofonia con un massimo di 70 partecipanti audio (ad es. 1 x altoparlante incorporato, 5 x modulo di estensione per altoparlante incorporato, 68 x postazione domestica montata in superficie).

Abmessungen & Details

Tecnologia di connessione: tecnologia bus a 2 fili