



Articolo n: 1239.2

Produttore: GIRA

ab **699,00 € ***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)



Stazione domestica video plus Gira da montare in superficie in vari colori

Stazione video domestica con display a colori TFT da 5,6 cm (2,2") e pulsanti di comando capacitivi come unità preassemblata per il montaggio in superficie. La consegna include una scheda di memoria SD per l'archiviazione interna delle immagini.

- È possibile utilizzare in parallelo fino a 28 postazioni domestiche montate su superficie, utilizzando un alimentatore ciascuna per le telecomunicazioni.
- Il video della stazione domestica montata in superficie rileva automaticamente se è collegato un alimentatore per le telecomunicazioni. Non è necessario un ponte tra ZV e BUS.
- Display a colori con retroilluminazione a LED.
- Funzione OSD, ovvero testo in sovrapposizione sul display per indicare lo stato e guidare i menu.
- Tasti operativi capacitivi con LED integrati per la visualizzazione dello stato: I tasti si azionano con un leggero tocco.
- Apriporta automatico commutabile: quando la funzione è attiva, l'apriporta si attiva automaticamente dopo aver premuto il pulsante di chiamata del posto esterno.
- Accettazione automatica delle chiamate: possibilità di parlare o ascoltare direttamente in una stanza dopo una chiamata interna.
- Comunicazione vocale interna gratuita con un massimo di dieci altri posti interni.

I pulsanti di comando del videocitofono montato in superficie controllano le seguenti funzioni:

- Accensione e spegnimento manuale del display a colori TFT.
- Commutazione della telecamera – Selezione delle telecamere a colori collegate. Il display mostra un testo che indica quale telecamera è attualmente controllata.
- Accensione della luce e di altre funzioni in relazione all'attuatore di commutazione o all'attuatore di commutazione da incasso.
- Controllo dell'apriporta.
- Attivazione e disattivazione del tono di chiamata.
- Accettazione delle chiamate.
- Attivazione della funzione di blocco.
- Impostazione del volume della suoneria e della fonia.

Funzioni del menu utente finale

- Chiamata interna, azione di commutazione, melodia della suoneria, luminosità, colore, contrasto, tempo di accensione del display, lingua (21 lingue selezionabili), tasti, funzione apriporta automatica (previa approvazione dell'installatore), accettazione automatica delle chiamate (previa approvazione dell'installatore).
- Memoria immagini interna (previa approvazione dell'installatore) per un massimo di 48 immagini. Trasferimento manuale della memoria immagini interna a quella esterna (scheda di memoria SD). Eliminazione manuale della memoria immagini. Attivazione di un'istantanea manuale. Rinominare le azioni di commutazione e le chiamate interne. Modifica della data e dell'ora.

Funzioni aggiuntive nel menu dell'installatore:

- Impostazione del display principale/secondario, impostazione della frequenza, terminazione della linea, visualizzazione della versione, impostazione di fabbrica, accensione/spegnimento del display, accensione/spegnimento dell'illuminazione LED, assegnazione dei pulsanti di chiamata, assegnazione della chiamata interna, abilitazione dell'apertura automatica della porta e accettazione automatica della chiamata.
- Slot per scheda di memoria SD.
- Scheda di memoria SD.
- Rilascio della memoria immagini interna. Impostazione dell'intervallo delle immagini e della velocità di registrazione. Impostazione di data e ora.

Proprietà della scheda di memoria SD:

- Directory per dieci suonerie, cinque delle quali possono essere configurate liberamente in formato WAVE. Cartella per la memoria immagini esterna (max. 200 immagini).

Dati tecnici

Alimentazione: DC 26V ± 2V (&via bus a 2 fili)

Connessioni

Bus a 2 fili: 2 x morsetti a vite

Pulsante di chiamata del piano: 2 x morsetti a vite

Alimentazione supplementare: 2 x morsetti a vite

Dimensioni del display: 2,2"

Sistema di colore: PAL

Risoluzione: 320 x 240 (H x V), QVGA

Scheda di memoria SD

Formato: FAT32

Memoria immagini: max. 200 immagini

Melodie di suoneria: 10, di cui 5 liberamente selezionabili (formato WAVE)

Note

- Montaggio possibile senza cornice di copertura o con cornice di copertura a 2 canali senza barra centrale delle gamme di interruttori System 55, Fl¨chenschalter o E22.

Dimensioni e dettagli

Abmessungen & Details

Tecnologia di connessione: tecnologia bus a 2 fili

Profondità in cm: 2,0

Larghezza in cm: 5,5

Altezza in cm: 12,7