Gira Schaltaktor IP

Product number S106-5566000



Product description

Gira attuatore di commutazione IP

Il Gira attuatore di commutazione IP è progettato per compiti di commutazione all'interno della Gira Türkommunikation IP. Consente la commutazione delle luci, l'azionamento di un apriporta su porte secondarie nonché ulteriori funzioni via IP o rete. Il modulo è pertanto adatto per impianti di comunicazione per porte in cui singole funzioni di commutazione devono essere integrate in modo mirato e flessibile.

Tramite il contatto di commutazione privo di potenziale è possibile comandare carichi fino a 230 V / 6 A oppure 30 V DC / 2 A. Il comando avviene tramite le interfacce utente delle unità di comando da parete nonché tramite la Gira TKS mobil App. In questo modo lo Schaltaktor IP può essere integrato con facilità in soluzioni di comunicazione per porte in rete.

Per un utilizzo in base alle esigenze sono disponibili quattro modalità di funzionamento: timer per funzioni luce, apriporta, interruttore e impulso per il comando di temporizzatori scala esistenti. Inoltre, l'attuatore dispone di un ingresso binario, attraverso il quale è possibile attivare funzioni mediante un pulsante meccanico collegato. Il tempo di commutazione è regolabile in modo continuo da 1 secondo a 10 minuti a seconda della funzione impostata.

Il Gira Schaltaktor IP è realizzato per il montaggio su guida DIN con 2 TE e viene collegato tramite un'interfaccia di rete RJ45. Per il funzionamento è necessaria un'alimentazione ausiliaria da 21 V a 31 V DC, ad esempio tramite un alimentatore Gira idoneo.

Caratteristiche

- Commutazione di luci, apriporta su porte secondarie e altre funzioni via IP/rete
- Contatto di commutazione privo di potenziale per 230 V / 6 A o 30 V DC / 2 A
- Comando tramite unità di comando da parete e Gira TKS mobil App
- Quattro modalità di funzionamento: timer, apriporta, interruttore e impulso
- Ingresso binario per un pulsante meccanico collegato
- Tempo di commutazione regolabile in continuo da 1 secondo a 10 minuti

Dati tecnici

Alimentazione ausiliaria	21 V a 31 V DC, ad es. alimentatore Gira
Interfaccia di rete	RJ45
Contatto del relè	6 A a AC 230 V, 2 A a DC 30 V, privo di potenziale
Potenza di commutazione lampada a incandescenza	230 V AC / 6 A
Potenza di commutazione LED	230 V AC / 100 W
Ingresso binario	NC/NO selezionabile
Temperatura ambiente	-5 °C a +55 °C
Dimensioni	2 TE

Dimensions

Larghezza in mm	2 TE
Altezza in mm	REG
Larghezza totale in mm	2 TE
Profondità in mm	65,0
Peso in kg	0,2

More images

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618