

Preso di corrente con interruttore differenziale

Codice articolo 1246-3120-EWB-53-STR-4



Descrizione del prodotto

Preso di corrente 4x con interruttore differenziale interno per la ricarica delle batterie.

- Con protezione tattile aumentata.
- Protezione dall'acqua.
- SCHUKOMAT montato in superficie in conformità alla norma VDE 0664.
- Preso a 2 poli disinserita (P,N)
- Senza monitoraggio PE.
- Corrente residua nominale 30 mA.
- Frequenza di rete: 45...60 Hz.
- Con morsetti in uscita per il collegamento e la protezione delle prese SCHUKO a valle.
- Tensione nominale: 230 V~
- Corrente nominale: 16 A
- Classe di protezione del dispositivo: IP 44
- Intervallo di temperatura del dispositivo: -25 °C - 40 °C
- La misura di protezione, conforme alla norma VDE 0100, può essere verificata o testata utilizzando, ad esempio, il dispositivo di prova Profitest 0100S.
- Terminali di connessione approvati come terminali di connessione in conformità alla norma VDE 0620-1.
- Preso di corrente SCHUKO® Safety+ con otturatore (maggiore protezione dai contatti in conformità alla norma VDE 0620)
- Numero di colore RAL: 7035

Dimensioni

Altre immagini