Gira Schaltaktor IP

Product number S106-5566000



Product description

Gira IP-schakelactor

De Gira IP-schakelactor is ontworpen voor schakeltoepassingen binnen de Gira Türkommunikation IP. Deze maakt het schakelen van verlichting, het aansturen van een deuropener aan zijdeuren en verdere functies via IP respectievelijk netwerk mogelijk. Hierdoor is de module geschikt voor deurcommunicatiesystemen waarin afzonderlijke schakelfuncties gericht en flexibel moeten worden geïntegreerd.

Via het potentiaalvrije schakelcontact kunnen verbruikers tot 230 V / 6 A respectievelijk 30 V DC / 2 A worden aangestuurd. De bediening vindt plaats via de gebruikersinterfaces van de wandbedienapparaten en via de Gira TKS mobil App. Zo laat de Schaltaktor IP zich eenvoudig integreren in gekoppelde deurcommunicatieoplossingen.

Voor een doelgerichte toepassing zijn vier bedrijfsmodi beschikbaar: timer voor lichtfuncties, deuropener, schakelaar en impuls voor de aansturing van bestaande trappenhuisautomaten. Daarnaast beschikt de Schaltaktor over een binaire ingang waarmee functies via een aangesloten mechanische drukknop kunnen worden geactiveerd. De schakeltijd is, afhankelijk van de ingestelde functie, traploos instelbaar van 1 seconde tot 10 minuten.

De Gira Schaltaktor IP is uitgevoerd voor DIN-railmontage met 2 TE en wordt via een RJ45-netwerkaansluiting aangesloten. Voor de werking is een extra voedingsspanning van 21 V tot 31 V DC vereist, bijvoorbeeld via een passende Gira Spannungsversorgung.

Kenmerken

- Schakelen van verlichting, deuropeners aan zijdeuren en verdere functies via IP/netwerk
- Potentiaalvrij schakelcontact voor 230 V / 6 A of 30 V DC / 2 A
- Bediening via wandbedienapparaten en de Gira TKS mobil App
- Vier bedrijfsmodi: timer, deuropener, schakelaar en impuls
- Binaire ingang voor een aangesloten mechanische drukknop
- Schakeltijd traploos instelbaar van 1 seconde tot 10 minuten

Technische gegevens

Extra voedingsspanning	21 V tot 31 V DC, bijv. Gira Spannungsversorgung
Netwerkaansluiting	RJ45
Relaiscontact	6 A bij AC 230 V, 2 A bij DC 30 V, potentiaalvrij
Schakelvermogen gloeilamp	230 V AC / 6 A
Schakelvermogen LED	230 V AC / 100 W
Binaire ingang	NC/NO selecteerbaar
Omgevingstemperatuur	-5 °C tot +55 °C
Afmetingen	2 TE

Dimensions

Breedte in mm	2 TE
Hoogte in mm	REG
Totale breedte in mm	2 TE
Diepte in mm	65,0
Gewicht in kg	0,2

More images

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618