

Gira deurcommunicatie schakelactor REG

Artikelnummer 128900



Productbeschrijving

Gira deurcommunicatie schakelactor REG

Schakelactor voor het schakelen van licht, aansturen van een deuropener bij zijdeuren of andere functies via de Gira deurcommunicatie-bus.

- Aansturing van een potentiaalvrij schakelcontact 230 V / 10 A via de 2-draads bus.
- De schakelactor kan worden aangestuurd via: de toetsen "Deur" en "Licht" op het huisstation, de belknop op het deurstation, de belknop op het huisstation, de toetsen op een telefoon (in combinatie met DCS TC-gateway).
- De schakelactor kan in vijf verschillende bedrijfsmodi worden gebruikt: schakelen, timer/s, timer/min, impuls en deuropener.
- Impulsfunctie voor het aansturen van bestaande trappenhuisautomaten.
- Binaire ingang voor schakelfuncties via een aangesloten mechanische drukknop.
- Schakeltijd traploos instelbaar van 1 tot 10 s of 1 tot 10 min, afhankelijk van de ingestelde functie.

Technische gegevens

Voeding: via 2-draads bus

Potentiaalvrij relaiscontact optioneel: 10 A bij AC 230 V of 2 A bij DC 30 V

Aantal belknoppen dat kan worden ingeleerd: max. 16

Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C

Opmerkingen

- De schakelactor is bedoeld voor installatie in de onderverdeelkast. Als dit niet mogelijk is, gebruik dan een standaard opbouwverdelers.
- Deze component kan worden gebruikt om deurcommunicatiesystemen met meer dan 30 gebruikers op te zetten.

Afmetingen

Breedte in mm 2 TE

Hoogte in mm REG

Diepte in mm 65,0

Gewicht in kg 0,2