

Rozdzielacz wideo Gira 122600

Numer artykułu 122600



Opis produktu

Rozdzielacz wideo Gira

Rozdzielacz wideo jest aktywnym komponentem służącym do adaptacji sygnału wideo do linii. Rozdzielacz wideo rozdziela sygnał wideo z bramofonów, bramek kamer systemu domofonowego i bramek IP systemu domofonowego do unifonów. Rozdzielacz wideo jest wymagany, jeżeli okablowanie komponentów wideo systemu domofonowego Gira jest realizowane jako odgańzienie. Rozdzielacz wideo zapewnia prawidłową rezystancję końcową, aby zapobiec ewentualnym odbiciom od poszczególnych odgańzień i wynikającym z tego zakłóceniom obrazu.

Kombinowana obudowa umożliwia trzy rodzaje instalacji

- Montaż natynkowy (w standardowej puszcze przyściennowej).
- Montaż podtynkowy (w puszcze instalacyjnej).
- Jako urządzenie REG (z dołączonym adapterem REG).

Dane techniczne

Zasilanie

DC 26 V $\pm$ 2 V (przez dwuprzewodową magistralę)

Złącza

Magistrala 2-przewodowa IN: 2 x zacisk śrubowy

Wyjście magistrali 2-przewodowej: 6 x zacisk śrubowy

Temperatura otoczenia: -25 °C do +70 °C

Uwagi

- Rozdzielacz wideo można łączyć kaskadowo. Łącznie w jednym systemie można użyć do 15 rozdzielaczy wideo, w tym multiplexerów wideo.
- Podczas uruchamiania nie jest konieczna dalsza konfiguracja, ponieważ rozdzielacz wideo automatycznie dostosowuje się do istniejącej sieci kablowej.

Wymiary

Szerokość w mm	36
Wysokość w mm	52
Głębokość w mm	27,0
Waga w kg	0,2