

System wideodomofonowy dla osób niepełnosprawnych DoorBird D2100E

Numer artykułu BML-9810-VI11-3-EKD




Opis produktu

Wideodomofon DoorBird IP D2100E z modułem dostępnoci i pętli indukcyjnej (DIN 18040) oraz zainstalowanym przyciskiem wywołania.

+++ Skrzynka na listy z elementami twardymi do klapy wrzutowej

Image not found or type unknown



Otwarty interfejs API

- Lokalny interfejs do integracji z zewnętrznymi dostawcami i systemami SIP

Połączenia wideo i audio

- Na smartfonach i tabletach (iOS, Android) lub telefonach stacjonarnych (SIP)

Inteligentny tryb transmisji (STM)

- Transmisja audio/wideo w czasie rzeczywistym, zoptymalizowana dla urządzeń mobilnych przez WLAN, 3G, 4G, 5G

Zgodność z inteligentnym domem i ONVIF

- KNX, Loxone, Synology, KIWI AVM FRITZ!Fon, URC, Bang & Olufsen, Control4, QNAP, RTI, ELAN, Fibaro i wiele innych.

Indywidualne harmonogramy i plany działania, np:

- Karta RFID "abc" ma dostęp tylko w okresie od 9 do 11 rano.
- Czujnik ruchu 4D wyczuwa zewnętrzne lampy między 21:00 a 6:00 rano

Automatyczne otwieranie drzwi

- Do użytku w biurach i gabinetach

Bezpieczne nagrywanie w chmurze

- Może być opcjonalnie aktywowany dla historii odwiedzających

Geofencing

- Automatyczne otwieranie bramy i drzwi po powrocie do domu

Zapobieganie włamaniom

- Zapobiega większej liczbie włamań: system alarmowy

Odbieranie paczek w dowolnym momencie

- Na przykład kierowanie kuriera do sady lub otwieranie bramy garażowej za pomocą smartfona

Noktowizor

- Z 12 diodami LED IR

Czujnik światła

- Dla trybu noktowizyjnego

Czujnik ruchu z technologią 4D

- Odległość do 10 m regulowana za pomocą aplikacji (interwał: 1 m)

Wideo HDTV

- Ultraszerokokątne, półkule obiektyw 180°

Redukcja echa i szumów (AEC, ANR)

Czytnik RFID

- Możliwość zdalnej konfiguracji za pomocą aplikacji (np. okno czasowe)

Przycisk wywołania

- Z podświetlaną tabliczką znamionową

Proste połączenie z siecią

- Połączenie kablem sieciowym lub przewodem dzwinkowym (z transformatorem 2-przewodowym) do gniazda RJ45 (PoE, dane sieciowe)

Dwa dowolnie konfigurowalne bistabilne przełączniki przełączające

- Możliwość sterowania dwójgami drzwi lub bram za pomocą aplikacji
- Status konfigurowany przez aplikację: przełączanie tymczasowe lub stałe

Zintegrowany moduł ułatwiający dostęp

- Wyświetlacz stanu z trzema piktogramami (1. przycisk wywołania, 2. wywołanie i 3. otwarcie drzwi przez zintegrowany przełącznik)
- Sygnał dźwiękowy po naciśnięciu przycisku wywołania
- Pętla indukcyjna do bezprzewodowej transmisji sygnału audio ze stacji bramowej do kompatybilnego aparatu słuchowego gościa
- Spełnianie wymagań norm DIN 18040 (DE), ÖNORM B1600 (AT), SIA 500 (CH) i art. 4 (FR) dla budynków bez barier, gdy jest zainstalowany profesjonalnie