

Gira natynkowa stacja domowa Kolor aluminium 125026 | Kolor aluminium

Numer artykułu 1250.6



Opis produktu

Natynkowa stacja domowa

Stacja domowa głośnomówiąca jako wstępnie zmontowana jednostka do montażu natynkowego.

- Kompletnie zmontowana stacja domowa do montażu natynkowego zapewniająca szybką i czystą instalację.
- Różnorodność wzornictwa dzięki integracji z programem producentów, co zapewnia jednolity wygląd komunikacji domofonowej i instalacji elektrycznej.
- Instalacja zarówno z ramką maskującą, jak i bez niej.
- Prosta instalacja dzięki zaciskom śrubowym na płycie montażowej. Kontakt ze stacją domową jest nawiązywany po podłączeniu stacji domowej do płyty montażowej.
- Łatwy demontaż stacji domowej podczas prac remontowych.
- Otwory mocujące do montażu.
- Transmisja sygnału i zasilanie stacji domowej za pośrednictwem 2-przewodowej magistrali zabezpieczonej przed odwrótną polaryzacją i zwarciami.
- Możliwość równoległego podłączenia maksymalnie trzech stacji domowych (z zasilaniem przez magistralę dwuprzewodową).
- Jednoosobowe uruchomienie dzięki prostej procedurze uruchomienia.
- Rozróżnianie dzwonka między wywołaniem od drzwi, wywołaniem wewnętrznym i wywołaniem z zewnątrz.
- Wybór pięciu różnych melodii dzwonka, które można indywidualnie przypisać do poszczególnych przycisków wywołania.
- Funkcja głosomówiwa (sterowany głosem interkom z tłumieniem echa i szumów tła).
- Funkcja tłumienia głosowych dźwięków otoczenia podczas podłączenia głosowego.
- Z blokadą podświetlenia.
- Przyciski obsługi ze zintegrowanymi diodami LED do wyświetlania stanu.

Przyciski obsługi natynkowej stacji domowej sterują następującymi funkcjami w podłączeniu z aktorem przełączającym lub podtynkowym aktorem przełączającym:

- Wyświetlanie oświetlenia i innych funkcji.
- Aktywacja mechanizmu otwierania drzwi.
- Ustawianie melodii dzwonka.
- Wyświetlanie i wyłączenie dzwonka.
- Odbieranie połączenia.
- Aktywacja funkcji potwierdzenia.
- Ustawianie głosowego dzwonka i mowy.

Dane techniczne

Zasilanie: 26 V DC ± 2 V (napięcie magistrali)

Połączenia:

2 zaciski śrubowe 2-przewodowa magistrala

2 zaciski śrubowe Przycisk wywołania zewnętrzny

Zakres temperatur: od -5°C do +50°C

Uwagi

- Możliwa instalacja bez ramki maskującej.
- Do instalacji z Systemem 55 lub przez producentami serii FI¨chenschalter i E22 wymagana jest 2-krotna ramka maskująca bez listwy śrubowej.
- Do montażu na skrzynce rozdzielczej wymagana jest ramka maskująca
- Ten komponent może być używany do konfigurowania systemów telekomunikacyjnych z maksymalnie 70 użytkowników.
(np. 1 x wbudowany głosnik, 5 x moduł rozszerzający do wbudowanego głosnika, 68 x natynkowa stacja domowa).

Właściwości produktu

Technologia połączenia: 2-przewodowy

Typ montażu: Montaż powierzchniowy

Wymiary

Szerokość w mm	55
Wysokość w mm	127
Głębokość w mm	20,0
Waga w kg	1