

Stacja domowa DoorBird IP VIDEO A1101 | Biały

Numer artykułu 1298-A1101-WH



Opis produktu

Stacja domowa DoorBird IP VIDEO A1101 White Edition

Stacja wewnętrzna DoorBird IP Video jest idealnym dodatkiem do każdej skrzynki na listy ze stacją bramową DoorBird IP Video. Charakteryzuje się doskonałą jakością obrazu i dźwięku. Kompaktowa i dyskretna konstrukcja harmonizuje z każdym otoczeniem. Ekran stacji wewnętrznej jest wykonany z odpornego na zarysowania szkła bezpiecznego. Intuicyjny interfejs użytkownika z czytelnymi symbolami umożliwia dostęp do wszystkich funkcji w ciągu kilku sekund. Wszystkie główne funkcje można wywołać za pomocą przycisków sprzątowych - bez konieczności korzystania z ekranu dotykowego.

Dostosowany dźwięk dzwonka dla drzwi wejściowych, piętrowych lub bram pozwala dokładnie rozróżnić, gdzie dzwoni gość. Pasek stanu LED na spodzie stacji wewnętrznej świeci w dowolnie wybranych kolorach.

Wartość dodana dzięki IP

- Otwieranie drzwi i wywołanie windy
- Historia odwiedzin (bezpieczne nagrywanie w chmurze)
- Prognoza pogody
- Sterowanie automatykami domowymi i budynkowymi (IP, TCP, HTTPS, przekazywanie itp.)
- Konfiguracja na całym świecie za pośrednictwem aplikacji DoorBird

Intuicyjny interfejs użytkownika

- 4-calowy kolorowy wyświetlacz dotykowy
- Bezpieczne szkło Gorilla® odporne na zarysowania

2-kierunkowy dźwięk

- Dźwięk HD, do 102 dB
- Ponad 50 dźwięków dzwonka

Kompaktowa obudowa

- 5 przycisków sprzątowych do obsługi głównych funkcji
- Konfigurowalny pasek stanu LED RGB

Nieograniczony zasięg

- Obsługa WLAN, Ethernet, PoE
- Odpowiedni dla wielu wideodomofonów DoorBird IP

DANE TECHNICZNE

Montaż powierzchniowy, podstawa stojąca A8003 dostarczana osobno

Zasilanie 15 - 48 V DC (maks. 15 W) lub Power over Ethernet (PoE 802.3af Mode-A)

Masa 336 g

Podłączenia

- LAN/PoE (T+, T-, R+, R-)
- Wejście cyfrowe nr 1 (0 V, 0 A (NO)), np. dla pętlowego przycisku wywołania
- Wejście cyfrowe nr 2 (0 V, 0 A (NO)), np. dla przycisku wywołania drugiej kondygnacji
- Dwustabilny przełącznik przełączający z blokadą #1, maks. 24 V DC / AC, 1 A, np. do elektrozaczepu lub windy
- Dwustabilny przełącznik przełączający z blokadą #2, maks. 24 V DC / AC, 1 amper, np. do elektrozaczepu lub windy
- Dwustabilny przełącznik przełączający z blokadą #3, maks. 24 V DC / AC, 1 amper, np. do elektrozaczepu lub windy
- Wejście 15 - 48 V DC (+, -), maks. 15 W Pobór mocy 5 W

Certyfikaty CE, FCC, IC, RoHS, IP50

Warunki pracy 0 do +55°C / 32 do 131°F

Wilgotność względna od 0% do 85% (bez kondensacji)

WYMAGANIA SYSTEMOWE

Urządzenie mobilne Najnowszy system iOS na iPhone/iPad, najnowszy system Android na smartfon/tablet

Internet Szybka sieć stacjonarna Szerokopasmowe łącze internetowe, DSL, kablowe lub satelitarne, bez gniazda ani serwera proxy

Sieć Ethernet, z DHCP

Obsługiwane stacje bramowe Dowolna stacja bramowa wideo IP DoorBird

WYWIETLACZ

Wymiary 4" kolorowy wyświetlacz LCD

Dotykowy Tak, pojemnościowy

Rozdzielczość 800 x 480 px

IPS Tak

AUDIO

Komponenty audio Głośnik i mikrofon, eliminacja echa i szumów (AEC, ANR)

Dwukierunkowe **strumieniowanie dwukierunkowe**

SIEĆ

Ethernet PoE 802.3af Mode-A

WLAN 802.11 b/g/n 2,4 GHz

ZINTEGROWANE MODUŁY RADIOWE

WLAN 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub interkomu

Systemy interkomowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Wymiary

Szerokość w mm 115

Wysokość w mm 185

Głębokość w mm 25,0

Waga w kg 0,4

Więcej zdjęć??

