

COMELIT Sprechanlagen-Set 1-12 Teilnehmer | 10 Stück

Artikelnummer 1299-KS-A-10



Produktbeschreibung

COMELIT Sprechanlagen-Set 1-12 Teilnehmer mit Türstation 6750W + Audiolautsprecher 1621 + 2-Draht-Netzteil 1210

Die Sprechanlagen-Sets von COMELIT werden ganz einfach mit der 2-Draht Technik angeschlossen. Dadurch können die vorhandenen Leitungen genutzt werden und es entstehen keine Zusatzkosten für neue Leitungsverlegung und Putzoder Malerarbeiten. Vom neuen Netzgerät im Zählerschrank einfach 2-Drähte zum Einbaulautsprecher im Funktionskasten der Briefkastenanlage, sowie 2 Drähte vom Netzgerät zur Türstation in der Wohnung legen. FERTIG.

- ++ ideal für Umbau und Renovierung, da vorhandene Klingelleitungen genutzt werden
- ++ kein zusätzlicher Aufwand für Putz- und Malerarbeit
- ++ geringe Kosten aufgrund einfacher Installation
- ++ einfache Inbetriebnahme

Türstation 6750W

Mini Audio Handsfree mit Freisprechfunktion ist in der Version für Aufputz-Montage lieferbar und verfügt über zahlreiche Funktionen wie zum Beispiel einer Türöffnertaste, Einstellung der Ruftonlautstärke sowie Ruftonabschaltung mit roter LED-Anzeige, wenn die Funktion aktiv ist. Mit Mini Audio Handfree können optional in die Anlage angebundene Relais geschaltet oder interne Kommunikation geführt werden. Maße: 140 mm x 140 mm x 20 mm (BHT)

Audiolautsprecher 1621

Lautsprechereinheit für 2-Draht-Anlage mit Klemmenleiste und Sprechverbindung mit Echounterdrückung, staub- und wasserdichtem Lautsprecher, Elektret-Mikrofon und an der Frontseite einstellbarer Lautstärke des Lautsprechers. Mikroprozessor und DIP-Schalter mit 8 Positionen für die Programmierung der Teilnehmeradressen. Integrierte elektronische Türöffnerfunktion (3 A) und zusätzliche Relaiskontakte C, NC, NO mit 10 A. Zeitgeschalteter Türöffnereingang und Anzeige „Tür offen“. Maße: 102 x 55 x 38 mm (BHT)

2-Draht-Netzteil 1210

Netzgerät mit Ringkerntrafo, Überlast- und Kurzschlusssicherung für das 2-Draht-System (SB2) zur Versorgung der Außensprechstelle (L1-L1) und der Steigleitung (L2-L2). Ausstattung mit einer Klemme für den Leitungsabschluss Art. 1216. Eingangsspannung 110-240V AC. Maße: 141 x 89 x 62 mm (BHT) (8 DIN-Module)

Tasterschnittstelle 3063D

Klingeltaster-Steuermodul. Erlaubt die Steuerung von 8 Tastern. Ab 8 Wohnungsstationen enthält dieses Set einen weiteren 3063D. Maße: 45 x 55 x 30 mm (BHT)

Einbauhalter Lautsprecherreihe SWITCH 16xx, 46xx, SB, SB2, VIP

Benötigt für den Einbau in unsere DESIGNER Briefkastenanlagen "COMELIT Videolautsprecher 4681/1621 vorbereitet".

Wichtige Information

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.

Produkteigenschaften

Montageart Hinterbau

Anschluss technik 2-Draht

Weitere Bilder

