



Artikel-Nr.: 1288-KS-A

Hersteller: GIRA

ab **2.259,00 € ***

inkl. MwSt. [versandkostenfrei in Deutschland](#)



GIRA Videosprechanlagen-Set für 1 Teilnehmer (erweiterbar)

Ideal passend für den Einsatz in unseren Briefkastenanlagen & Klingelplatten mit Vorbereitung für GIRA Kamera 126565 & GIRA Einbaulautsprecher 125800. GIRA Sprechanlagen lassen sich ganz einfach mit der 2-Draht-Technik anschließen und sind hochwertige Komplettsets. Die bereits vorhandene Leitung der Klingel zur Glocke wird für die Installation genutzt und ein separates Netzgerät (im Lieferumfang) sorgt für die Stromversorgung, welches im Hausverteiler montiert werden kann.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Versorgung des verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Busses.
- Ideal für Umbau und Renovierung durch Nutzung der vorhandenen Klingelleitung
- Schnelle Installation ohne Stemmarbeiten und Schmutz
- Überschaubare Kosten aufgrund einfacher Installation
- Einfache Inbetriebnahme durch den Elektriker inkl. Telefon-Support-Hotline des Herstellers (Tel. +49 2195 602 567).
- Erweiterbar um weitere Parteien mit zusätzlicher Wohnungsstation und Erweiterungsmodul für Einbaulautsprecher.

Dieses Set enthält:

1 Stück 128800 GIRA Steuergerät zur Versorgung der Videokomponenten des Gira Türkommunikations-Busses

- Versorgung des verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Busses bei Verwendung von Video-Komponenten wie Farbkamera, TFT-Farbdisplay.
- Bis zu 2 Türstationen mit Farbkamera und 28 Wohnungsstationen mit TFT-Farbdisplay via Steuergerät Video versorgbar.
- Insgesamt können bis zu 15 Farbkameras vom Steuergerät Video angesteuert werden (5 Türstationen Video und 10 TKS-Kamera-Gateways), von denen zwei Türstationen mit Farbkamera vom Steuergerät Video mit Spannung versorgt werden können. Die weiteren Farbkameras müssen mit jeweils einer eigenen Spannungsversorgung für Türkommunikation betrieben werden.
- Selbstrückstellende elektronische Kurzschluss- und Überlasterkennung der Betriebsspannungen und des Busanschlusses.
- Tasten für System- und Türöffnerprogrammierung.
- LED-Statusanzeigen für Betrieb, Überlast, Systemprogrammierung und Türöffnerprogrammierung.
- AC 12 V Ausgang zur Spannungsversorgung eines handelsüblichen Türöffners.
- Relaisausgang zum Schalten eines Türöffners mit eigener Spannungsversorgung.
- Türöffnerschaltzeit stufenlos von 1 bis 10 s einstellbar.

Technische Daten

Nennspannung primär: 230 V AC, 50 Hz

Nennspannung sek.: SELV 26 V DC ± 2 V

Nennstrom sekundär: 700 mA Dauerlast, 1,15 A Spitzenlast (max. 5 s), Überlastabschaltung ab 900 mA

Schraubklemmen: 0,6 mm bis 2,5 mm²

Ausgang Türöffner: 12 V AC, 1,1 A / ED 25 %

Relaisausgang: 250 V AC, 2 A

Leitungslänge von Kamera bis zum entferntesten TFT-Display: max. 100 m

Gesamtleitungslänge im reinen Audiotrieb: siehe Steuergerät Audio 128700

Abmessungen: REG Gerät mit 8 TE

Temperaturbereich: -5 °C bis +45 °C

Schutzart: IP 20

1 Stück Wohnungsstation Video AP 7 1209xx mit 17,78 cm (7 Zoll) großen TFT-Farbdisplay

Wohnungsstation Video mit einem 17,78 cm (7 Zoll) großformatigen TFT-Farbdisplay und komfortabler Freisprechfunktion zur Aufputz-Montage oder Wandmontage mit Unterputz-Geräumlendose bzw. Hohlwanddose. Mit dem optionalen Standfuß (siehe Zubehör) auch für die Platzierung auf Möbelstücken geeignet. Eine 32 GB SD-Speicherkarte ist im Lieferumfang enthalten und internen Bildspeicher. Vollformatige Glasfront mit Touchfunktionalität und taktile Rückmeldung.

Technische Daten

Spannungsversorgung: DC 26 V plusminus 2 V (Busspannung)

Anschlüsse

2-Draht-Bus: 2 x Schraubklemme

Etagenruftaster: 2 x Schraubklemme

Zusatzversorgung: 2 x Schraubklemme

Displaygröße: 17,78 cm (= 7 Zoll)

Farbsystem: PAL

Auflösung: 1024 x 600 Bildpunkte

SD-Speicherkarte

Format: FAT32

Bildspeicher: max. 200 Bilder

Ruftonmelodien: 10, davon 5 frei wählbar (WAVE-Format)

1 Stück 125800 GIRA Einbaulautsprecher

Einbaulautsprecher zur Montage in Briefkastenanlagen, Sprechfächer, Türseiteneinbauten oder Frontplatten. An die vorhandenen Schraubklemmen können bis zu 8 mechanische Klingeltaster angeschlossen werden.

- Einbaulautsprecher zur Montage in Briefkastenanlagen, Sprechfächer, Tür-Seiteneinbauten oder Frontplatten.
- An die vorhandenen Schraubklemmen können bis zu acht mechanische Klingeltaster angeschlossen werden.
- Signalübertragung und Versorgung des Lautsprechers über den verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus.
- Kleine Bauform.
- Wetterfester Lautsprecher.
- Hochwertiges Elektretmikrofon.
- Wechselspannungsabfrage der Klingeltasten-Anschlüsse zur Vermeidung von Oxidation an den Tastenkontakten.
- Absicherung der Anschlussklemmen gegen Falschanschluss.
- Bis zu acht mechanische Klingeltaster anschließbar.
- Farbkamera für Türstation anschließbar.
- Freisprechfunktion (sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo- und Hintergrund-geräuscherdrückung).
- Sprechlautstärke einstellbar.
- Einmann-Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahme-Prozedur.
- Akustisches Quittiersignal bei Ruftastenbetätigung.

Technische Daten

Spannungsversorgung: 26 V DC ± 2 V (Busspannung)

Anschlüsse:

2 Schraubklemmen

2-Draht-Bus

2 Schraubklemmen Zusatzversorgung

8 Schraubklemmen für mech. Klingeltaster

1 Schraubklemme gemeinsame Masse der Klingeltaster

2 Steckerleisten Systembus

1 Steckerleiste Video

Temperaturbereich: -25 °C bis +70 °C

Schutzart: IP 44

Hinweise

- Das Steuergerät Video ist für den Einbau in die Unterverteilung vorgesehen, nicht für handelsübliche Aufputzverteiler.
- Wird die Topologie der Videoverkabelung als Stichleitung ausgeführt, wird zusätzlich der Videoverteiler benötigt.
- In Kombination mit dem TKS-TK-Gateway ist die Spannungsversorgung für Türkommunikation erforderlich.
- Mit dem Steuergerät Video ist der Aufbau von Türkommunikationsanlagen mit bis zu 70 Audioteilnehmern möglich (z. B. 1 x Einbaulautsprecher, 5 x Erweiterungsmodul für Einbaulautsprecher, 68 x Wohnungsstation AP).

Abmessungen & Details

Anschluss technik: 2-Draht-Bus-Technik