# DoorBird Mehrteilnehmer Modul MTM14E für externe Taster

**Artikelnummer** 1298-DBMTM14E




## Produktbeschreibung

## DoorBird MTM14E Mehrteilnehmer-Modul für externe Ruftasten

Das DoorBird MTM14E Mehrteilnehmer-Modul ermöglicht den Anschluss von bis zu 14 Ruftasten mit LED-Beleuchtung von Drittanbietern. Es eignet sich für DoorBird D2100E und D2100EA IP Video Türstationen sowie für die D21x Serie ohne Keypad und bietet damit eine flexible Lösung für Mehrparteienanlagen, individuelle Klingeltableaus und Sonderanfertigungen im Eingangsbereich.

Über die digitalen Eingänge des MTM14E können externe Ruftaster nahezu jedes Herstellers eingebunden werden. Die angeschlossenen Taster müssen potentialfrei ausgeführt sein. Für die Ruftastenbeleuchtung stehen Anschlussmöglichkeiten für LED-Beleuchtung zur Verfügung. Glühbirnen mit Glühdraht werden nicht unterstützt, da sie zu viel Strom aufnehmen.

**Flexible Integration in individuelle Türstationen**

Das Mehrteilnehmer-Modul ist besonders geeignet, wenn eine DoorBird IP Video Türstation mit externen, design- oder objektbezogen ausgewählten Ruftasten kombiniert werden soll. Dadurch lassen sich DoorBird Türkommunikationslösungen auch in maßgefertigte Briefkastenanlagen, Klingeltableaus oder bestehende Frontplatten integrieren.

### Technische Daten

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

| | |
|---|---|
| **Produkt** | DoorBird MTM14E Mehrteilnehmer-Modul |
| **Funktion** | Für den Anschluss von bis zu 14 Drittanbieter-Ruftasten mit LED-Beleuchtung |
| **Kompatibilität** | DoorBird D2100E und D2100EA IP Video Türstationen<br>D21x Serie ohne Keypad |
| **Anschlüsse** | 14 x Schraubanschlussklemmenbuchsen und -stecker mit vier Pins<br>E, E: Digitaler Eingang 0 V, 0 A (NO), für Knopfschalter<br>V-: Minuspol für die Ruftasten-LED-Beleuchtung<br>V+: Pluspol für die Ruftasten-LED-Beleuchtung, 5 V DC, 9 V DC oder 12 V DC, max. 5 mA<br>Door station: Anschluss an die Türstation |
| **Anschluss D21x Serie** | Anschluss mit dem roten Kabel der Türstation |
| **Ruftasten** | Potentialfreie Ruftasten erforderlich |
| **Ruftastenbeleuchtung** | Nur für LED-Beleuchtung geeignet; Glühbirnen mit Glühdraht werden nicht unterstützt |
| **Zulassungen** | IP40 |
| **Wetterfest** | Nein |
| **Gewicht** | 65 g |
| **EAN** | 4260423866836 |
| **Lieferumfang** | 1 x DoorBird MTM14E Mehrteilnehmer-Modul |

### Hinweise

- Die angeschlossenen Ruftasten müssen potentialfrei sein.
- Es dürfen nur Ruftasten mit LED-Beleuchtung angeschlossen werden; Glühbirnen mit Glühdraht werden nicht unterstützt.
- Der Anschluss eines analogen Türgongs an die digitalen Eingänge für Knopfschalter wird nicht unterstützt.
- Wenn ein Türgong benötigt wird, sind der DoorBird IP Türgong A1061W oder die DoorBird IP Video Innenstation A1101 zu verwenden.
- Das Modul ist nicht wetterfest und muss in einem geeigneten geschützten Bereich installiert werden.
- Die Installation ist von einer Elektrofachkraft auszuführen.

## Maße

| | |
|---|---|
| **Breite in mm** | 15 |
| **Höhe in mm** | 40,6 |
| **Gesamtbreite in mm** | 15 |
| **Tiefe in mm** | 131,7 |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# Weitere Bilder

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618