GIRA Set de interfonía para 1-14 participantes | 7 piezas

Product number 1287-KS-A-7



Product description

Conjunto de portero automático GIRA con tecnología de 2 hilos para 1–14 usuarios

El conjunto de portero automático GIRA es una solución completa de alta calidad para la **comunicación de puerta con 1 a 14 usuarios**. Es especialmente adecuado para la integración en nuestras instalaciones de buzones, placas de timbre y soluciones de entrada fabricadas a medida con rejilla de micrófono.

El sistema de comunicación de puerta GIRA funciona con una especialmente fácil de instalar **tecnología de 2 hilos**. Para la conexión en bus entre los componentes del sistema solo se requieren **dos hilos**. A través de estos dos hilos se transmiten las señales de audio y se alimentan los componentes del sistema conectados.

Dependiendo del número de usuarios seleccionado recibirá el conjunto ensamblado correspondiente, que incluye el **altavoz empotrable GIRA 125800**, la **unidad de control de audio GIRA 128700** y el número necesario de **estaciones de vivienda GIRA AP 1250xx**. En instalaciones con más de 8 usuarios se incluye además el **módulo de ampliación GIRA 125900**.

Ventajas del conjunto de portero automático GIRA de un vistazo

Sistema de audio completo para 1–14 usuarios

Altavoz empotrable, unidad de control y estaciones de vivienda están seleccionados según el número de usuarios elegido. Así obtiene una solución GIRA coordinada para viviendas unifamiliares, edificios multifamiliares y locales comerciales.

Ideal para modernización y renovación

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Gracias a la tecnología de 2 hilos, en instalaciones existentes adecuadas a menudo se puede reutilizar un cableado de timbre ya presente de dos hilos. De este modo, el trabajo para nuevas trazas de cable puede reducirse considerablemente.

Si un cable existente es adecuado debe comprobarlo un instalador eléctrico cualificado, teniendo en cuenta la sección del conductor, la longitud del cable y la instalación existente.

Altavoz empotrable GIRA 125800

El compacto **altavoz empotrable GIRA 125800** fue desarrollado para la integración en instalaciones de buzones, buzones con compartimentos de comunicación, empotramientos laterales de puerta y placas frontales fabricadas a medida.

Hasta **8 pulsadores de timbre mecánicos** pueden conectarse directamente al altavoz empotrable. Un altavoz resistente a la intemperie y un micrófono de alta calidad garantizan la comunicación de audio.

Estación de vivienda GIRA AP 1250xx con manos libres

Cada vivienda recibe su propia **estación de vivienda GIRA AP 1250xx** con cómoda función de manos libres. La comunicación por voz dispone de supresión de eco y de ruido ambiental.

Se pueden ajustar el volumen de timbre y el volumen de conversación. Además, están disponibles distintas melodías de timbre, desactivación del timbre y una función integrada de apertura de puerta.

Unidad de control de audio GIRA 128700

La **unidad de control de audio GIRA 128700** alimenta el bus de 2 hilos, protegido contra inversión de polaridad y resistente a cortocircuitos, y se monta de forma central en el cuadro eléctrico.

Además, la unidad de control dispone de conexiones para el control del abrepuertas así como indicaciones de estado para funcionamiento, sobrecarga y programación.

Módulo de ampliación GIRA 125900 a partir de 9 usuarios

El altavoz empotrable GIRA dispone de conexiones para hasta **8 pulsadores de timbre mecánicos**. En versiones con **9 a 14 usuarios**, el conjunto se complementa por tanto con el **módulo de ampliación GIRA 125900**.

El módulo de ampliación proporciona conexiones para hasta **12 pulsadores de timbre mecánicos adicionales**.

Ideal para instalaciones de buzones

Gracias a la forma compacta del altavoz empotrable, el sistema GIRA es especialmente adecuado para instalaciones de buzones con función integrada de timbre y comunicación. El altavoz se monta protegido detrás de la rejilla de micrófono o de la placa frontal prevista para ello.

Equipamiento y contenido del suministro

Sistema de audio GIRA

Sistema Sistema de comunicación de puerta GIRA Audio
Cableado del bus Bus de 2 hilos con protección contra inversión de polaridad y resistente a cortocircuitos
Usuarios 1 a 14 usuarios

Altavoz empotrable GIRA 125800
Estación de vivienda GIRA AP 1250xx con función manos libres
Unidad de control GIRA Audio REG 128700

Set para 1 a 8 usuarios

Altavoz empotrable 1 × GIRA 125800
Unidad de control de audio 1 × GIRA 128700
Estaciones de vivienda 1–8 × GIRA 1250xx
Pulsadores de timbre Hasta 8 pulsadores directamente en el altavoz empotrable

Set para 9 a 14 usuarios

Altavoz empotrable 1 × GIRA 125800
Unidad de control de audio 1 × GIRA 128700
Módulo de ampliación 1 × GIRA 125900
Estaciones de vivienda 9–14 × GIRA 1250xx
Pulsadores de timbre Ampliación para pulsadores de timbre mecánicos adicionales

Datos técnicos

Unidad de control de audio 128700

Alimentación 230 V CA, 50 Hz
Tensión del bus 26 V CC ± 2 V
Abrepuertas Salida 12 V CA y salida de relé adicional
Montaje Aparato REG para cuadro de distribución, 6 TE
Rango de temperatura -5 °C hasta +45 °C

Altavoz empotrable 125800

Alimentación 26 V CC ± 2 V a través del bus de 2 hilos
Pulsadores de timbre Hasta 8 pulsadores mecánicos conectables directamente
Dimensiones 101 × 67 × 27 mm
Rango de temperatura -25 °C hasta +70 °C
Grado de protección IP44 en condiciones de instalación adecuadas

Estación de vivienda AP 1250xx

Alimentación 26 V CC ± 2 V a través del bus de 2 hilos
Comunicación Manos libres con supresión de eco y de ruido ambiental
Tonos de llamada 5 melodías de timbre diferentes
Montaje Instalación en superficie, según la versión con o sin marco embellecedor
Rango de temperatura 0 °C hasta +50 °C

¿Qué significa la tecnología GIRA de 2 hilos?

En la tecnología GIRA de 2 hilos los componentes de la instalación de comunicación de puerta se conectan entre sí mediante un bus que utiliza únicamente dos conductores. A través de este cable se realiza tanto la comunicación como la alimentación de los componentes del bus conectados.

Por ejemplo, en las estaciones de vivienda no es necesaria una alimentación separada de 230 V. La unidad de control central se instala en el cuadro eléctrico y alimenta el bus de 2 hilos.

Pueden ser necesarios cables adicionales para pulsadores de timbre, llamada de planta, apertura de puerta u otras funciones. Por ello, la denominación tecnología de 2 hilos se refiere a la conexión en bus del sistema de comunicación de puerta GIRA.

¿Se puede reutilizar un cable de timbre existente?

En una modernización, un cable de timbre de dos hilos existente a menudo puede utilizarse para el bus GIRA de 2 hilos. De este modo, puede evitarse una costosa nueva instalación de cables.

Antes de la instalación, el instalador eléctrico responsable debe comprobar el tipo de cable, la sección del conductor, la longitud del cable y la trayectoria del cableado existente.

Aclaración sobre el contenido del suministro

La instalación de buzones, los pulsadores de timbre, el abrepuertas eléctrico, los cables, los marcos embellecedores y otros materiales de instalación no forman parte del conjunto, salvo que se indiquen expresamente en la oferta correspondiente.

Nota sobre la instalación

La unidad de control de audio GIRA se alimenta con 230 V y está prevista para su montaje en el cuadro eléctrico. El montaje, la conexión, la programación y la puesta en servicio de la instalación de comunicación de puerta deben ser realizados por un instalador eléctrico debidamente cualificado.

¿Se puede ampliar el sistema posteriormente con video?

El altavoz empotrable GIRA ofrece en principio una posibilidad de conexión para una cámara en color GIRA adecuada. Sin embargo, para ampliar a comunicación de puerta con vídeo será necesario, en lugar de la unidad de control de audio, una unidad de control GIRA adecuada para la instalación de vídeo.

Product properties

Tipo de montaje	Parte trasera
Tecnología de conexión	2 hilos

More images




GIRA
Türkommunikations-System
Steuergerät Audio
1287 00
Systemprogr.
Betrieb
Türöffnerprogr.
Überlast
Türöffnerzeit
IP20
Bus
12V~

GIRA
Türkommunikations-System
Einbaulautsprecher
1258 00
System
System
BUS