GIRA Kit d'interphone 1 à 14 postes | 4 pièces

Product number 1287-KS-A-4



Product description

Kit d'interphonie audio GIRA avec technologie 2 fils pour 1–14 logements

Le kit d'interphonie audio GIRA est une solution complète et de haute qualité pour la **communication de porte pour 1 à 14 logements**. Il convient particulièrement à l'intégration dans nos ensembles de boîtes aux lettres, plaques de sonnette et solutions d'entrée fabriquées sur mesure avec **grille d'interphone**.

Le système de communication de porte GIRA fonctionne avec une **technologie 2 fils** particulièrement facile à installer. Pour la liaison bus entre les composants du système, seuls **deux conducteurs** sont nécessaires. Par ces deux conducteurs sont transmis les signaux audio et est assurée l'alimentation des composants du système connectés.

Selon le nombre de logements choisi, vous recevez le kit composé de manière appropriée incluant le **haut-parleur encastrable GIRA 125800**, **l'unité de commande audio 128700** et le nombre requis de **postes intérieurs GIRA AP 1250xx**. Pour les installations de plus de 8 logements, le **module d'extension 125900** est en outre inclus.

Les avantages du kit d'interphonie audio GIRA en un coup d'œil

Système audio complet pour 1–14 logements

Haut-parleur encastrable, unité de commande et postes intérieurs sont composés en fonction du nombre de logements choisi. Vous obtenez ainsi une solution GIRA coordonnée pour maisons individuelles, immeubles résidentiels et bâtiments commerciaux.

Idéal pour modernisation et rénovation

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grâce à la technologie 2 fils, il est souvent possible, dans les installations existantes appropriées, de réutiliser une ligne de sonnette bipolaire déjà en place. Cela peut réduire sensiblement le besoin de nouvelles acheminements de câbles.

L'aptitude d'une ligne existante doit être vérifiée en fonction de la section des conducteurs, de la longueur du câble et de l'installation existante.

Haut-parleur encastrable GIRA 125800

Le compact **haut-parleur encastrable GIRA 125800** a été développé pour l'intégration dans des ensembles de boîtes aux lettres, des compartiments d'interphone, des encastrements latéraux de porte et des plaques frontales fabriquées sur mesure.

Jusqu'à **8 boutons de sonnette mécaniques** peuvent être branchés directement sur le haut-parleur encastrable. Un haut-parleur résistant aux intempéries et un microphone de haute qualité assurent la communication audio.

Poste intérieur AP 1250xx avec fonction mains libres

Chaque logement reçoit un **poste intérieur GIRA AP 1250xx** avec la fonction confort mains libres. La communication vocale dispose d'une réduction d'écho et des bruits de fond.

Le volume de la sonnerie et de la parole peut être réglé. De plus, différentes mélodies de sonnerie, la désactivation de la sonnerie et une fonction intégrée d'ouverture de porte sont disponibles.

Unité de commande audio 128700

L'**unité de commande audio GIRA 128700** alimente le bus 2 fils insensible à l'inversion de polarité et résistant aux courts-circuits et est montée de manière centrale dans la distribution électrique.

De plus, l'unité de commande dispose de connexions pour la commande de l'ouvre-porte ainsi que d'indicateurs d'état pour le fonctionnement, la surcharge et la programmation.

Module d'extension 125900 à partir de 9 logements

Le haut-parleur encastrable GIRA possède des connexions pour jusqu'à **8 boutons de sonnette mécaniques**. Pour des versions avec **9 à 14 logements**, le kit est donc complété par le **module d'extension GIRA 125900**.

Le module d'extension fournit des connexions pour jusqu'à **12 boutons de sonnette mécaniques supplémentaires**.

Idéal pour les ensembles de boîtes aux lettres

Grâce au format compact du haut-parleur encastrable, le système GIRA convient particulièrement aux ensembles de boîtes aux lettres avec fonction intégrée de sonnette et d'interphone. Le haut-parleur est monté et protégé derrière la grille d'interphone ou la face avant prévue à cet effet.

Équipement et contenu de la livraison

Système audio GIRA

Système Système de communication de porte audio GIRA
Câblage bus Bus 2 fils insensible à l'inversion de polarité et résistant aux courts-circuits

Nombre de logements 1 à 14 logements
Haut-parleur encastrable GIRA 125800
Poste intérieur GIRA AP 1250xx avec fonction mains libres
Unité de commande GIRA Audio REG 128700

Kit pour 1 à 8 logements

Haut-parleur encastrable 1 × GIRA 125800
Unité de commande audio 1 × GIRA 128700
Postes intérieurs 1–8 × GIRA 1250xx
Boutons de sonnette Jusqu'à 8 boutons directement sur le haut-parleur encastrable

Kit pour 9 à 14 logements

Haut-parleur encastrable 1 × GIRA 125800
Unité de commande audio 1 × GIRA 128700
Module d'extension 1 × GIRA 125900
Postes intérieurs 9–14 × GIRA 1250xx
Boutons de sonnette Extension pour boutons de sonnette mécaniques supplémentaires

Données techniques

Unité de commande audio 128700

Alimentation 230 V AC, 50 Hz
Tension du bus 26 V DC ± 2 V
Commande ouvre-porte Sortie 12 V AC et sortie relais supplémentaire
Montage Appareil REG pour armoire de distribution, 6 TE
Plage de températures -5 °C à +45 °C

Haut-parleur encastrable 125800

Alimentation 26 V DC ± 2 V via bus 2 fils
Boutons de sonnette Jusqu'à 8 boutons mécaniques raccordables directement
Dimensions 101 × 67 × 27 mm
Plage de températures -25 °C à +70 °C
Indice de protection IP44 en condition d'installation appropriée

Poste intérieur AP 1250xx

Alimentation 26 V DC ± 2 V via bus 2 fils
Communication Mains libres avec réduction d'écho et des bruits de fond
Sonnette 5 mélodies de sonnerie différentes
Montage En saillie, selon la version avec ou sans cadre de recouvrement
Plage de températures 0 °C à +50 °C

Que signifie la technologie 2 fils GIRA ?

Avec la technologie 2 fils GIRA, les composants de l'installation de communication de porte sont reliés entre eux via un bus composé de seulement deux conducteurs. Par cette ligne sont réalisées à la fois la communication et l'alimentation des composants bus connectés.

Ainsi, par exemple, les postes intérieurs ne nécessitent pas d'alimentation 230 V séparée. L'unité de commande centrale est installée dans la distribution électrique et alimente le bus 2 fils.

Des câbles supplémentaires peuvent être nécessaires pour les boutons de sonnette, l'appel d'étage, l'ouvre-porte ou d'autres fonctions. La désignation technologie 2 fils se réfère donc à la liaison bus du système de communication de porte GIRA.

Une ligne de sonnette existante peut-elle être réutilisée ?

Lors d'une modernisation, une ligne de sonnette bipolaire existante peut souvent être utilisée pour le bus 2 fils GIRA. Cela permet d'éviter une réinstallation coûteuse des câbles.

Avant l'installation, le type de câble existant, la section des conducteurs, la longueur du câble et le cheminement des câbles doivent être vérifiés par l'électricien qualifié exécutant les travaux.

Remarque concernant le contenu de la livraison

L'ensemble de boîtes aux lettres, les boutons de sonnette, l'ouvre-porte électrique, les câbles, les cadres de recouvrement et le matériel d'installation supplémentaires ne font pas partie du kit, sauf s'ils sont explicitement énumérés dans l'offre respective.

Remarque concernant l'installation

L'unité de commande audio GIRA est alimentée en 230 V et est destinée à être installée dans la distribution électrique. Le montage, le raccordement, la programmation et la mise en service de l'installation de communication de porte doivent être effectués par un électricien qualifié.

Le système peut-il être étendu ultérieurement avec de la vidéo ?

Le haut-parleur encastrable GIRA offre en principe une possibilité de raccordement pour une caméra couleur GIRA adaptée. Cependant, pour une extension vers la communication de porte vidéo, il convient d'utiliser, en lieu et place de l'unité de commande audio, une unité de commande GIRA adaptée au système vidéo.

Product properties

Type de montage	Châssis arrière
Technique de raccordement	2 fils

More images


GIRA
Türkommunikations-System
Einbaulautsprecher
1258 00
System
System
BUS


GIRA
Türkommunikations-System
Steuergerät Audio
1287 00
Systemprogr.
Betrieb
Türöffnerprogr.
Überlast
Türöffnerzeit
IP20
Bus
12V~

