# GIRA Kit d'interphone 1-14 postes | 12 pièces

**Product number** 1287-KS-A-12




## Product description

## Ensemble d'interphone audio GIRA à technologie 2 fils pour 1–14 logements

L'ensemble d'interphone audio GIRA est une solution complète de haute qualité pour la **communication de porte pour 1 à 14 logements**. Il convient particulièrement à l'intégration dans nos ensembles de boîtes aux lettres, plaques de sonnette et solutions d'entrée sur mesure avec **grille de communication**.

Le système de communication de porte GIRA fonctionne avec une **technologie 2 fils** particulièrement facile à installer. Pour la connexion bus entre les composants du système, seuls **deux conducteurs** sont nécessaires. Ces deux conducteurs transmettent les signaux audio et alimentent les composants du système connectés.

Selon le nombre de logements choisi, vous recevez l'ensemble adapté comprenant le **haut-parleur encastrable GIRA 125800**, **unité de commande audio GIRA 128700** et le nombre requis de **stations intérieures GIRA AP 1250xx**. Pour les installations de plus de 8 logements, le **module d'extension 125900** est en outre inclus.

## Les avantages de l'ensemble d'interphone audio GIRA en un coup d'œil

### Système audio complet pour 1–14 logements

Haut-parleur encastrable, unité de commande et stations intérieures sont adaptés au nombre de logements choisi. Vous obtenez ainsi une solution GIRA coordonnée pour maisons individuelles, immeubles collectifs et locaux professionnels.

### Idéal pour la modernisation et la rénovation

Grâce à la technologie 2 fils, il est souvent possible d'utiliser dans des installations existantes un câble de sonnette bipolaire déjà présent. Cela peut réduire sensiblement le besoin de nouveaux chemins de câbles.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

L'aptitude d'un câble existant doit être vérifiée en fonction de la section du conducteur, de la longueur du câble et de l'installation existante.

### Haut-parleur encastrable GIRA 125800

Le compact **haut-parleur encastrable GIRA 125800** a été développé pour l'intégration dans des ensembles de boîtes aux lettres, des compartiments de communication, des insertions latérales de porte et des plaques frontales fabriquées sur mesure.

Jusqu'à **8 boutons poussoirs mécaniques** peuvent être raccordés directement au haut-parleur encastrable. Un haut-parleur résistant aux intempéries et un micro de haute qualité assurent la communication audio.

### Station intérieure GIRA AP 1250xx avec fonction mains libres

Chaque logement reçoit sa propre **station intérieure GIRA AP 1250xx** avec fonction confortable mains libres. La communication vocale dispose d'une suppression d'écho et de bruit de fond.

Le volume de la sonnerie et de la conversation peut être réglé. De plus, différentes mélodies de sonnerie, la désactivation de la sonnerie et une fonction intégrée d'ouverture de porte sont disponibles.

### Unité de commande audio GIRA 128700

L'**unité de commande audio GIRA 128700** alimente le bus 2 fils protégé contre l'inversion de polarité et résistant aux courts-circuits et est montée de manière centrale dans la distribution électrique.

De plus, l'unité de commande dispose de connexions pour la commande d'ouverture de porte ainsi que d'indicateurs d'état pour fonctionnement, surcharge et programmation.

### Module d'extension 125900 à partir de 9 logements

Le haut-parleur encastrable GIRA dispose de connexions pour jusqu'à **8 boutons poussoirs mécaniques**. Pour les configurations avec **9 à 14 logements**, l'ensemble est donc complété par le **module d'extension GIRA 125900**.

Le module d'extension fournit des connexions pour jusqu'à **12 boutons poussoirs mécaniques supplémentaires**.

### Idéal pour les ensembles de boîtes aux lettres

Grâce au format compact du haut-parleur encastrable, le système GIRA convient particulièrement aux ensembles de boîtes aux lettres avec fonction sonnette et communication intégrées. Le haut-parleur est monté et protégé derrière la grille de communication ou la façade prévue à cet effet.

## Équipement et contenu de la livraison

### Système audio GIRA

**Système** Système de communication de porte GIRA Audio
**Câblage bus** Bus 2 fils protégé contre l'inversion de polarité et résistant aux courts-circuits
**Nombre de logements** 1 à 14 logements
**Haut-parleur encastrable** GIRA 125800
**Station intérieure** GIRA AP 1250xx avec fonction mains libres
**Unité de commande** GIRA Audio REG 128700

### Ensemble pour 1 à 8 logements

**Haut-parleur encastrable** 1 × GIRA 125800
**Unité de commande audio** 1 × GIRA 128700
**Stations intérieures** 1–8 × GIRA 1250xx
**Boutons poussoirs** Jusqu'à 8 boutons directement au haut-parleur encastrable

### Ensemble pour 9 à 14 logements

**Haut-parleur encastrable** 1 × GIRA 125800
**Unité de commande audio** 1 × GIRA 128700
**Module d'extension** 1 × GIRA 125900
**Stations intérieures** 9–14 × GIRA 1250xx
**Boutons poussoirs** Extension pour boutons poussoirs mécaniques supplémentaires

## Données techniques

### Unité de commande audio 128700

**Alimentation** 230 V AC, 50 Hz
**Tension du bus** 26 V DC ± 2 V
**Ouvre-porte** Sortie 12 V AC et sortie relais supplémentaire
**Montage** Appareil REG pour sous-distribution, 6 TE
**Plage de température** -5 °C à +45 °C

### Haut-parleur encastrable 125800

**Alimentation** 26 V DC ± 2 V via bus 2 fils
**Boutons poussoirs** Jusqu'à 8 boutons poussoirs mécaniques connectables directement
**Dimensions** 101 × 67 × 27 mm
**Plage de température** -25 °C à +70 °C
**Indice de protection** IP44 en condition d'installation appropriée

### Station intérieure AP 1250xx

**Alimentation** 26 V DC ± 2 V via bus 2 fils
**Communication** Mains libres avec suppression d'écho et de bruit de fond
**Mélodies** 5 mélodies de sonnerie différentes
**Montage** En saillie, selon la version avec ou sans cadre de recouvrement
**Plage de température** 0 °C à +50 °C

#### Que signifie la technologie 2 fils GIRA ?

Avec la technologie 2 fils GIRA, les composants de l'installation de communication de porte sont reliés entre eux via un bus composé de seulement deux conducteurs. Cette ligne assure à la fois la communication et l'alimentation des composants bus connectés.

Ainsi, par exemple, aucune alimentation 230 V séparée n'est nécessaire aux stations intérieures. L'unité de commande centrale est installée dans la distribution électrique et alimente le bus 2 fils.

Des câbles supplémentaires peuvent être nécessaires pour les boutons poussoirs, l'appel d'étage, l'ouvre-porte ou d'autres fonctions. L'appellation « technologie 2 fils » se réfère donc à la connexion bus du système de communication de porte GIRA.

**Un câble de sonnette existant peut-il être réutilisé ?**

Lors d'une modernisation, un câble de sonnette bipolaire existant peut souvent être utilisé pour le bus 2 fils GIRA. Cela permet d'éviter une réinstallation coûteuse de câbles.

Avant l'installation, le type de câble existant, la section des conducteurs, la longueur du câble et le cheminement doivent être vérifiés par l'électricien en charge des travaux.

**Remarque concernant le contenu de la livraison**

L'ensemble de boîtes aux lettres, les boutons de sonnette, l'ouvre-porte électrique, les câbles, les cadres de recouvrement et le matériel d'installation supplémentaire ne font pas partie de l'ensemble, sauf s'ils sont expressément indiqués dans l'offre respective.

**Remarque concernant l'installation**

L'unité de commande audio GIRA est alimentée en 230 V et est destinée à être installée dans la distribution électrique. Le montage, le raccordement, la programmation et la mise en service de l'installation de communication de porte doivent être réalisés par un électricien qualifié.

**Le système peut-il être étendu ultérieurement par la vidéo ?**

Le haut-parleur encastrable GIRA offre en principe une possibilité de raccordement pour une caméra couleur GIRA adaptée. Toutefois, pour une extension vers la communication de porte vidéo, il faudra remplacer l'unité de commande audio par une unité GIRA adaptée au système vidéo.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Type de montage** | Châssis arrière |
| **Technique de raccordement** | 2 fils |

# More images


GIRA
CE
Türkommunikations-System
Einbaulautsprecher
1258 00
System
System
BUS
ZV


System
System
GIRA
CE
Türkommunikations-System
Erweiterungsmodul für
Einbaulautsprecher
1259 00
12 I 11 I 10 I 9 I 8 I 7 I 6 I 5 I 4 I 3 I 2 I 1 I 0




GIRA
Türkommunikations-System
Steuergerät Audio
1287 00
Systemprogr.
Betrieb
Türöffnerprogr.
Überlast
Türöffnerzeit
IP20
Bus
12V~