GIRA Kit d'interphone 1 à 14 postes | 14 pièces

Product number 1287-KS-A-14



Product description

Ensemble d'interphonie audio GIRA à technologie 2 fils pour 1–14 logements

L'ensemble d'interphonie audio GIRA est une solution complète de haute qualité pour la **communication de porte pour 1 à 14 logements**. Il convient particulièrement à l'intégration dans nos ensembles de boîtes aux lettres, plaques de sonnette et solutions d'entrée fabriquées sur mesure avec grille de parole.

Le système de communication de porte GIRA fonctionne avec une **technologie 2 fils** particulièrement conviviale pour l'installation. Pour la liaison bus entre les composants du système, seuls **deux conducteurs** sont nécessaires. Ces deux conducteurs assurent la transmission des signaux audio et l'alimentation des composants du système connectés.

Selon le nombre de participants choisi, vous recevez l'ensemble adapté comprenant le **haut-parleur encastrable GIRA 125800**, l'**unité de commande audio 128700** et le nombre requis de **postes intérieurs GIRA AP 1250xx**. Pour les installations de plus de 8 logements, le **module d'extension 125900** est en outre inclus.

Les avantages de l'ensemble d'interphonie audio GIRA en un coup d'œil

Système audio complet pour 1–14 logements

Haut-parleur encastrable, unité de commande et postes intérieurs sont assemblés en fonction du nombre de participants choisi. Vous obtenez ainsi une solution GIRA coordonnée pour maisons individuelles, immeubles résidentiels et bâtiments commerciaux.

Idéal pour modernisation et rénovation

Grâce à la technologie 2 fils, un câble de sonnette bipolaire existant peut souvent être réutilisé dans les installations adaptées. Cela peut réduire sensiblement l'effort lié à de nouveaux chemins de câbles.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

L'aptitude d'un câble existant doit être vérifiée en fonction de la section du câble, de la longueur et de l'installation en place.

Haut-parleur encastrable GIRA 125800

Le compact **haut-parleur encastrable GIRA 125800** a été conçu pour l'intégration dans des ensembles de boîtes aux lettres, des compartiments de parole, des encastrements latéraux de porte et des façades personnalisées.

Jusqu'à **8 boutons-poussoirs mécaniques** peuvent être raccordés directement au haut-parleur encastrable. Un haut-parleur résistant aux intempéries et un microphone de haute qualité assurent la communication audio.

Poste intérieur AP 1250xx avec fonction mains libres

Chaque logement reçoit son propre **poste intérieur GIRA AP 1250xx** avec une fonction mains libres confortable. La communication vocale dispose d'une suppression de l'écho et des bruits de fond.

Le volume de la sonnerie et de la conversation peut être réglé. De plus, différentes mélodies d'appel, la désactivation de la sonnerie et une fonction intégrée d'ouverture de porte sont disponibles.

Unité de commande audio 128700

L'**unité de commande audio GIRA 128700** alimente le bus 2 fils insensible à l'inversion de polarité et protégé contre les courts-circuits et est montée de manière centrale dans la distribution électrique.

L'unité de commande dispose en outre de bornes pour la commande de l'ouvre-porte ainsi que d'indicateurs d'état pour fonctionnement, surcharge et programmation.

Module d'extension 125900 à partir de 9 logements

Le haut-parleur encastrable GIRA dispose de bornes pour jusqu'à **8 boutons-poussoirs mécaniques**. Pour les versions avec **9 à 14 participants**, l'ensemble est donc complété par le **module d'extension GIRA 125900**.

Le module d'extension fournit des connexions pour jusqu'à **12 boutons-poussoirs mécaniques supplémentaires**.

Idéal pour les ensembles de boîtes aux lettres

Grâce à la forme compacte du haut-parleur encastrable, le système GIRA convient particulièrement aux ensembles de boîtes aux lettres avec fonction de sonnette et d'interphone intégrée. Le haut-parleur est installé et protégé derrière la grille de parole ou la façade prévue à cet effet.

Équipement et contenu de la livraison

Système audio GIRA

Système Système de communication de porte GIRA Audio
Câblage du bus Bus 2 fils insensible à l'inversion de polarité et protégé contre les courts-circuits
Participants 1 à 14 logements
Haut-parleur encastrable GIRA 125800
Poste intérieur GIRA AP 1250xx avec fonction mains libres
Unité de commande GIRA Audio REG 128700

Ensemble pour 1 à 8 participants

Haut-parleur encastrable 1 × GIRA 125800
Unité de commande audio 1 × GIRA 128700
Postes intérieurs 1–8 × GIRA 1250xx
Boutons-poussoirs Jusqu'à 8 boutons raccordés directement au haut-parleur encastrable

Ensemble pour 9 à 14 participants

Haut-parleur encastrable 1 × GIRA 125800
Unité de commande audio 1 × GIRA 128700
Module d'extension 1 × GIRA 125900
Postes intérieurs 9–14 × GIRA 1250xx
Boutons-poussoirs Extension pour boutons-poussoirs mécaniques supplémentaires

Données techniques

Unité de commande audio 128700

Alimentation 230 V AC, 50 Hz
Tension du bus 26 V DC ± 2 V
Ouvre-porte Sortie 12 V AC et sortie relais supplémentaire
Montage Appareil REG pour sous-distribution, 6 TE
Plage de température -5 °C à +45 °C

Haut-parleur encastrable 125800

Alimentation 26 V DC ± 2 V via bus 2 fils
Boutons-poussoirs Jusqu'à 8 boutons-poussoirs mécaniques raccordables directement
Dimensions 101 × 67 × 27 mm
Plage de température -25 °C à +70 °C
Indice de protection IP44 dans une configuration d'installation adaptée

Poste intérieur AP 1250xx

Alimentation 26 V DC ± 2 V via bus 2 fils
Communication Mains libres avec suppression d'écho et des bruits de fond
Sonnette 5 mélodies d'appel différentes
Montage Montage en saillie, selon la version avec ou sans cadre de recouvrement
Plage de température 0 °C à +50 °C

Que signifie la technologie GIRA 2 fils ?

Avec la technologie GIRA 2 fils, les composants de l'installation de communication de porte sont reliés entre eux via un bus ne nécessitant que deux conducteurs. Cette ligne assure à la fois la communication et l'alimentation des composants bus connectés.

Ainsi, par exemple, les postes intérieurs n'ont pas besoin d'une alimentation 230 V séparée. L'unité de commande centrale est installée dans la distribution électrique et alimente le bus 2 fils.

Des câbles supplémentaires peuvent être nécessaires pour les boutons-poussoirs, l'appel d'étage, l'ouvre-porte ou d'autres fonctions. La dénomination « 2 fils » se réfère donc à la connexion bus du système de communication de porte GIRA.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Un câble de sonnette existant peut-il être réutilisé ?

Lors d'une modernisation, un câble de sonnette bipolaire existant peut souvent être utilisé pour le bus 2 fils GIRA. Cela permet d'éviter une réinstallation coûteuse des câbles.

Avant l'installation, le type de câble existant, la section du conducteur, la longueur du câble et le cheminement doivent être vérifiés par l'électricien chargé des travaux.

Remarque sur le contenu de la livraison

Les ensembles de boîtes aux lettres, boutons-poussoirs, ouvre-porte électrique, câbles, cadres de recouvrement et autres matériaux d'installation ne font pas partie de l'ensemble, sauf s'ils sont expressément mentionnés dans l'offre respective.

Remarque concernant l'installation

L'unité de commande audio GIRA est alimentée en 230 V et est destinée à l'installation dans la distribution électrique. Le montage, le raccordement, la programmation et la mise en service de l'installation de communication de porte doivent être effectués par un électricien qualifié.

Le système peut-il être ultérieurement étendu pour la vidéo ?

Le haut-parleur encastrable GIRA offre en principe une possibilité de connexion pour une caméra couleur GIRA adaptée. Toutefois, pour une extension vers la communication de porte vidéo, il faudra remplacer l'unité de commande audio par une unité GIRA adaptée au système vidéo.

Product properties

Type de montage	Châssis arrière
Technique de raccordement	2 fils

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images




System
System
GIRA
CE
Türkommunikations-System
Erweiterungsmodul für
Einbaulautsprecher
1259 00
12 I 11 I 10 I 9 I 8 I 7 I 6 I 5 I 4 I 3 I 2 I 1 I 0


GIRA
Türkommunikations-System
Steuergerät Audio
1287 00
Systemprogr.
Betrieb
Türöffnerprogr.
Überlast
Türöffnerzeit
1s
10s
IP20
Bus
12V-


GIRA
CE
Türkommunikations-System
Einbaulautsprecher
1258 00
System
System
BUS