GIRA Kit d'interphone pour 1 à 14 participants | 11 pièces

Product number 1287-KS-A-11



Product description

Kit d'interphone audio GIRA avec technologie 2 fils pour 1–14 participants

Le kit d'interphone audio GIRA est une solution complète de haute qualité pour la **communication de porte pour 1 à 14 logements**. Il convient particulièrement pour l'intégration dans nos ensembles de boîtes aux lettres, plaques de sonnette et solutions d'entrée fabriquées sur mesure avec grille d'interphone.

Le système de communication de porte GIRA fonctionne avec une **technologie 2 fils** particulièrement facile à installer. Pour la connexion bus entre les composants du système, seuls **deux fils** sont nécessaires. Les signaux audio sont transmis et les composants du système raccordés sont alimentés via ces deux fils.

Selon le nombre de participants choisi, vous recevrez le kit assemblé correspondant incluant le **haut-parleur encastré GIRA 125800**, l'**unité de commande audio 128700** et le nombre requis de **stations d'appartement GIRA AP 1250xx**. Pour les installations de plus de 8 logements, le **module d'extension 125900** est également inclus.

Les avantages du kit d'interphone audio GIRA en un coup d'œil

Système audio complet pour 1–14 logements

Haut-parleur encastré, unité de commande et stations d'appartement sont assemblés en fonction du nombre de participants choisi. Vous bénéficiez ainsi d'une solution GIRA coordonnée pour maisons individuelles, immeubles résidentiels et bâtiments commerciaux.

Idéal pour la modernisation et la rénovation

Grâce à la technologie 2 fils, un câble de sonnette bi-conducteur existant peut souvent être réutilisé dans des installations existantes adaptées. Cela peut réduire sensiblement les travaux de pose de nouveaux câbles.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

L'aptitude d'un câble existant doit être vérifiée en fonction de la section du conducteur, de la longueur du câble et de l'installation existante.

Haut-parleur encastré GIRA 125800

Le compact **haut-parleur encastré GIRA 125800** a été développé pour l'intégration dans des ensembles de boîtes aux lettres, des compartiments de parlophone, des encastrements côté porte et des plaques frontales fabriquées sur mesure.

Jusqu'à **8 boutons-poussoirs mécaniques** peuvent être raccordés directement au haut-parleur encastré. Un haut-parleur résistant aux intempéries et un microphone de qualité assurent la communication audio.

Station d'appartement AP 1250xx avec fonction mains libres

Chaque logement reçoit une **station d'appartement GIRA AP 1250xx** avec fonction mains libres confortable. La communication vocale dispose d'une suppression d'écho et des bruits de fond.

Le volume de la sonnerie et de la conversation peut être réglé. De plus, différentes mélodies de sonnerie, la désactivation de la sonnerie et une fonction intégrée d'ouverture de porte sont disponibles.

Unité de commande audio 128700

L'**unité de commande audio GIRA 128700** alimente le bus 2 fils protégé contre l'inversion de polarité et les courts-circuits et est montée de manière centrale dans la distribution électrique.

L'unité de commande dispose en outre de connexions pour la commande de l'ouverture de porte ainsi que d'indicateurs d'état pour service, surcharge et programmation.

Module d'extension 125900 à partir de 9 logements

Le haut-parleur encastré GIRA dispose de connexions pour jusqu'à **8 boutons-poussoirs mécaniques**. Pour les versions avec **9 à 14 participants**, le kit est donc complété par le **module d'extension GIRA 125900**.

Le module d'extension fournit des connexions pour jusqu'à **12 boutons-poussoirs mécaniques supplémentaires**.

Idéal pour les ensembles de boîtes aux lettres

Grâce au format compact du haut-parleur encastré, le système GIRA convient particulièrement aux ensembles de boîtes aux lettres avec fonction sonnette et interphone intégrée. Le haut-parleur est monté et protégé derrière la grille d'interphone ou la façade prévue à cet effet.

Équipement et contenu de la livraison

Système audio GIRA

Système Système de communication de porte GIRA Audio
Câblage bus Bus 2 fils protégé contre l'inversion de polarité et les courts-circuits
Participants 1 à 14 logements
Haut-parleur encastré GIRA 125800
Station d'appartement GIRA AP 1250xx avec fonction mains libres
Unité de commande GIRA Audio REG 128700

Kit pour 1 à 8 participants

Haut-parleur encastré 1 × GIRA 125800
Unité de commande audio 1 × GIRA 128700
Stations d'appartement 1–8 × GIRA 1250xx
Boutons de sonnette Jusqu'à 8 boutons raccordables directement au haut-parleur encastré

Kit pour 9 à 14 participants

Haut-parleur encastré 1 × GIRA 125800
Unité de commande audio 1 × GIRA 128700
Module d'extension 1 × GIRA 125900
Stations d'appartement 9–14 × GIRA 1250xx
Boutons de sonnette Extension pour boutons-poussoirs mécaniques supplémentaires

Données techniques

Unité de commande audio 128700

Alimentation 230 V AC, 50 Hz
Tension du bus 26 V DC ± 2 V
Ouverture de porte Sortie 12 V AC et sortie relais supplémentaire
Montage Appareil REG pour sous-distribution, 6 TE
Plage de températures -5 °C à +45 °C

Haut-parleur encastré 125800

Alimentation 26 V DC ± 2 V via bus 2 fils
Boutons de sonnette Jusqu'à 8 boutons-poussoirs mécaniques raccordables directement
Dimensions 101 × 67 × 27 mm
Plage de températures -25 °C à +70 °C
Indice de protection IP44 en état d'installation approprié

Station d'appartement AP 1250xx

Alimentation 26 V DC ± 2 V via bus 2 fils
Communication Mains libres avec suppression d'écho et des bruits de fond
Sonneries 5 mélodies de sonnerie différentes
Montage En applique, selon la version avec ou sans cadre de recouvrement
Plage de températures 0 °C à +50 °C

Que signifie la technologie GIRA 2 fils ?

Avec la technologie GIRA 2 fils, les composants de l'installation de communication de porte sont reliés entre eux via un bus composé de seulement deux conducteurs. Cette ligne assure à la fois la communication et l'alimentation des composants bus raccordés.

Ainsi, par exemple, les postes intérieurs n'ont pas besoin d'une alimentation 230 V séparée. L'unité de commande centrale est installée dans la distribution électrique et alimente le bus 2 fils.

Des câbles supplémentaires peuvent être nécessaires pour les boutons de sonnette, l'appel d'étage, l'ouverture de porte ou d'autres fonctions. La désignation « 2 fils » se réfère donc à la connexion bus du système de communication de porte GIRA.

Un câble de sonnette existant peut?il être réutilisé ?

Lors d'une modernisation, un câble de sonnette bi-conducteur existant peut souvent être utilisé pour le bus 2 fils GIRA. Cela permet d'éviter une réinstallation coûteuse de câbles.

Avant l'installation, le type de câble existant, la section des conducteurs, la longueur du câble et le cheminement doivent être vérifiés par l'électricien chargé des travaux.

Remarque concernant le contenu de la livraison

La structure de boîtes aux lettres, les boutons de sonnette, l'ouverture de porte électrique, les câbles, les cadres de recouvrement et autre matériel d'installation ne font pas partie du kit, sauf s'ils sont expressément mentionnés dans l'offre correspondante.

Remarque sur l'installation

L'unité de commande audio GIRA est alimentée en 230 V et est destinée à être intégrée dans la distribution électrique. Le montage, le raccordement, la programmation et la mise en service de l'installation de communication de porte doivent être effectués par un électricien qualifié.

Le système peut?il être étendu ultérieurement pour la vidéo ?

Le haut-parleur encastré GIRA offre en principe une possibilité de connexion pour une caméra couleur GIRA adaptée. Cependant, pour une extension vers la communication porte-vidéo, une unité de commande GIRA adaptée aux systèmes vidéo est requise à la place de l'unité audio.

Product properties

Type de montage	Châssis arrière
Technique de raccordement	2 fils

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618