GIRA kit d'interphone 1–14 postes | 7 pièces

Product number 1287-KS-A-7



Product description

Ensemble d'interphonie audio GIRA avec technologie 2 fils pour 1–14 participants

L'ensemble d'interphonie audio GIRA est une solution complète de haute qualité pour la **communication de porte de 1 à 14 logements**. Il convient particulièrement pour l'intégration dans nos ensembles de boîtes aux lettres, plaques de sonnette et solutions d'entrée fabriquées sur mesure avec grille d'interphone.

Le système de communication de porte GIRA fonctionne avec une **technologie 2 fils** particulièrement facile à installer. Pour la connexion bus entre les composants du système, seuls **deux conducteurs** sont nécessaires. Ces deux conducteurs servent à la transmission des signaux audio et à l'alimentation des composants du système connectés.

Selon le nombre de participants choisi, vous recevez l'ensemble adapté incluant le **haut-parleur encastré GIRA 125800**, **l'unité de commande audio 128700** et le nombre requis de **postes intérieurs GIRA AP 1250xx**. Pour les installations de plus de 8 logements, le **module d'extension 125900** est en outre inclus.

Les avantages de l'ensemble d'interphonie audio GIRA en un coup d'œil

Système audio complet pour 1–14 participants

Haut-parleur encastré, unité de commande et postes intérieurs sont assemblés en fonction du nombre de participants choisi. Vous obtenez ainsi une solution GIRA parfaitement coordonnée pour maisons individuelles, immeubles résidentiels et bâtiments commerciaux.

Idéal pour la modernisation et la rénovation

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grâce à la technologie 2 fils, il est souvent possible, dans des installations existantes adaptées, de réutiliser une ligne de sonnette à deux conducteurs déjà en place. Ainsi, l'effort nécessaire pour de nouveaux cheminements de câbles peut être nettement réduit.

L'adéquation d'une ligne existante doit être vérifiée en fonction de la section du câble, de la longueur du câble et de l'installation existante.

Haut-parleur encastré GIRA 125800

Le compact **haut-parleur encastré GIRA 125800** a été développé pour l'intégration dans des ensembles de boîtes aux lettres, des compartiments de communication, des encastrements latéraux de porte et des façades réalisées sur mesure.

Jusqu'à **8 boutons de sonnette mécaniques** peuvent être connectés directement au haut-parleur encastré. Un haut-parleur résistant aux intempéries et un microphone de haute qualité assurent la communication audio.

Poste intérieur AP 1250xx avec mains-libres

Chaque logement reçoit son propre **poste intérieur GIRA AP 1250xx** avec une fonction mains-libres confortable. La communication vocale est dotée d'une suppression de l'écho et des bruits de fond.

Le volume de la sonnerie et de la conversation est réglable. De plus, différentes mélodies d'appel, la désactivation de la sonnerie et une fonction d'ouverture de porte intégrée sont disponibles.

Unité de commande audio 128700

L'**unité de commande audio GIRA 128700** alimente le bus 2 fils protégé contre l'inversion de polarité et les courts-circuits et est montée de façon centralisée dans la distribution électrique.

L'unité de commande dispose en outre de bornes pour la commande de l'ouvre-porte ainsi que d'indicateurs d'état pour fonctionnement, surcharge et programmation.

Module d'extension 125900 à partir de 9 participants

Le haut-parleur encastré GIRA possède des bornes pour jusqu'à **8 boutons de sonnette mécaniques**. Pour les versions avec **9 à 14 participants**, l'ensemble est donc complété par le **module d'extension GIRA 125900**.

Le module d'extension fournit des connexions pour jusqu'à **12 boutons de sonnette mécaniques supplémentaires**.

Idéal pour les ensembles de boîtes aux lettres

Grâce au format compact du haut-parleur encastré, le système GIRA convient particulièrement aux ensembles de boîtes aux lettres avec fonction sonnette et interphone intégrée. Le haut-parleur est monté de manière protégée derrière la grille d'interphone ou la façade prévue à cet effet.

Équipement et contenu de la livraison

Système audio GIRA

Système Système d'interphonie GIRA Audio
Câblage bus Bus 2 fils protégé contre inversion de polarité et les courts-circuits

Participants 1 à 14 participants
Haut-parleur encastré GIRA 125800
Poste intérieur GIRA AP 1250xx avec fonction mains-libres
Unité de commande GIRA Audio REG 128700

Kit pour 1 à 8 participants

Haut-parleur encastré 1 × GIRA 125800
Unité de commande audio 1 × GIRA 128700
Postes intérieurs 1–8 × GIRA 1250xx
Boutons de sonnette Jusqu'à 8 boutons directement sur le haut-parleur encastré

Kit pour 9 à 14 participants

Haut-parleur encastré 1 × GIRA 125800
Unité de commande audio 1 × GIRA 128700
Module d'extension 1 × GIRA 125900
Postes intérieurs 9–14 × GIRA 1250xx
Boutons de sonnette Extension pour boutons de sonnette mécaniques supplémentaires

Données techniques

Unité de commande audio 128700

Alimentation 230 V AC, 50 Hz
Tension du bus 26 V DC ± 2 V
Ouvre-porte Sortie 12 V AC et sortie relais supplémentaire
Montage Appareil REG pour sous-distribution, 6 TE
Plage de température -5 °C à +45 °C

Haut-parleur encastré 125800

Alimentation 26 V DC ± 2 V via bus 2 fils
Boutons de sonnette Jusqu'à 8 boutons mécaniques raccordables directement
Dimensions 101 × 67 × 27 mm
Plage de température -25 °C à +70 °C
Indice de protection IP44 en condition d'installation appropriée

Poste intérieur AP 1250xx

Alimentation 26 V DC ± 2 V via bus 2 fils
Communication Mains-libres avec suppression de l'écho et des bruits de fond
Sonneries 5 mélodies d'appel différentes
Montage En saillie, selon la version avec ou sans cadre de recouvrement
Plage de température 0 °C à +50 °C

Que signifie la technologie 2 fils de GIRA ?

Avec la technologie 2 fils GIRA, les composants de l'installation de communication de porte sont reliés entre eux via un bus constitué de seulement deux conducteurs. Cette ligne assure à la fois la communication et l'alimentation des composants bus connectés.

Ainsi, par exemple, les postes intérieurs ne requièrent pas d'alimentation 230 V séparée. L'unité de commande centrale est installée dans la distribution électrique et alimente le bus 2 fils.

Des câbles supplémentaires peuvent être nécessaires pour les boutons de sonnette, l'appel d'étage, l'ouvre-porte ou d'autres fonctions. La dénomination « technologie 2 fils » concerne donc la connexion bus du système de communication de porte GIRA.

Une ligne de sonnette existante peut?elle être réutilisée ?

Lors d'une modernisation, une ligne de sonnette à deux conducteurs existante peut souvent être utilisée pour le bus 2 fils GIRA. Cela permet d'éviter une réinstallation de câbles coûteuse.

Avant l'installation, le type de câble existant, la section, la longueur et le parcours du câble doivent être vérifiés par l'électricien chargé des travaux.

Remarque sur le contenu de la livraison

L'ensemble de boîtes aux lettres, les boutons de sonnette, l'ouvre-porte électrique, les câbles, les cadres de recouvrement et le matériel d'installation supplémentaire ne font pas partie de l'ensemble, sauf si cela est expressément indiqué dans l'offre correspondante.

Remarque sur l'installation

L'unité de commande audio GIRA est alimentée en 230 V et est prévue pour être installée dans la distribution électrique. Le montage, le raccordement, la programmation et la mise en service de l'installation de communication de porte doivent être effectués par un électricien dûment qualifié.

Le système peut?il être étendu ultérieurement à la vidéo ?

Le haut-parleur encastré GIRA offre en principe la possibilité de raccordement d'une caméra couleur GIRA appropriée. Toutefois, pour une extension vers une communication porte-vidéo, une unité de commande GIRA adaptée aux installations vidéo est requise à la place de l'unité de commande audio.

Product properties

Type de montage	Châssis arrière
Technique de raccordement	2 fils

More images


GIRA
Türkommunikations-System
Einbaulautsprecher
1258 00
System
System
BUS
ZV


GIRA
Türkommunikations-System
Steuergerät Audio
1287 00
Systemprogr.
Betrieb
Türöffnerprogr.
Überlast
Türöffnerzeit
IP20
Bus
12V~