GIRA Kit d'interphone pour 1 à 14 participants | 2 pièces

Product number 1287-KS-A-2



Product description

Ensemble d’interphonie audio GIRA avec technique 2 fils pour 1–14 participants

L'ensemble d'interphonie audio GIRA est une solution complète de haute qualité pour la **communication à la porte avec 1 à 14 logements**. Il convient particulièrement à l'intégration dans nos **ensembles de boîtes aux lettres**, plaques de sonnette et solutions d'entrée fabriquées sur mesure avec **grille de haut-parleur**.

Le système de communication de porte GIRA fonctionne avec une **technique 2 fils** particulièrement facile à installer. La liaison bus entre les composants du système nécessite uniquement **deux conducteurs**. Sur ces deux conducteurs sont transmis les signaux audio et l'alimentation des composants du système connectés.

Selon le nombre de participants choisi, vous recevrez l'ensemble adapté incluant le **GIRA Einbaulautsprecher 125800**, le **Steuergerät Audio 128700** et le nombre requis de **GIRA Wohnungsstationen AP 1250xx**. Pour les installations de plus de 8 logements, le **module d'extension 125900** est en outre inclus.

Les avantages de l'ensemble d’interphonie audio GIRA en un coup d'œil

Système audio complet pour 1–14 logements

Haut-parleur encastrable, unité de commande et postes intérieurs sont assemblés en fonction du nombre de participants choisi. Vous bénéficiez ainsi d'une solution GIRA coordonnée pour maisons individuelles, immeubles résidentiels et locaux commerciaux.

Idéal pour la modernisation et la rénovation

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grâce à la technique 2 fils, un câble de sonnette bipolaire existant peut souvent être réutilisé dans les installations adaptées. Cela peut réduire considérablement les travaux de tirage de nouveaux câbles.

La compatibilité d'un câble existant doit être vérifiée en fonction de la section du conducteur, de la longueur du câble et de l'installation existante.

GIRA Einbaulautsprecher 125800

Le compact **GIRA Einbaulautsprecher 125800** a été développé pour l'intégration dans des ensembles de boîtes aux lettres, des compartiments de conversation, des encastrements latéraux de porte et des plaques frontales fabriquées sur mesure.

Jusqu'à **8 boutons de sonnette mécaniques** peuvent être raccordés directement au haut-parleur encastrable. Un haut-parleur résistant aux intempéries et un microphone de haute qualité assurent la communication audio.

Poste intérieur AP 1250xx avec mains libres

Chaque logement reçoit son propre **GIRA Wohnungsstation AP 1250xx** avec une fonction mains libres confortable. La communication vocale dispose d'une suppression d'écho et de bruit de fond.

Le volume de la sonnerie et de la conversation peut être réglé. De plus, différentes mélodies de sonnerie, la désactivation de la sonnerie et une fonction d'ouverture de porte intégrée sont disponibles.

Unité de commande audio 128700

L'**unité de commande audio GIRA 128700** alimente le bus 2 fils protégé contre l'inversion de polarité et les courts-circuits et est montée de manière centrale dans la distribution électrique.

De plus, l'unité de commande dispose de sorties pour la commande de l'ouvre-porte ainsi que d'indicateurs d'état pour le fonctionnement, la surcharge et la programmation.

Module d'extension 125900 à partir de 9 logements

Le haut-parleur encastrable GIRA possède des bornes pour jusqu'à **8 boutons de sonnette mécaniques**. Pour les versions de **9 à 14 participants**, l'ensemble est donc complété par le **module d'extension GIRA 125900**.

Le module d'extension fournit des connexions pour jusqu'à **12 boutons de sonnette mécaniques supplémentaires**.

Idéal pour les ensembles de boîtes aux lettres

En raison du format compact du haut-parleur encastrable, le système GIRA convient particulièrement aux ensembles de boîtes aux lettres avec fonction de sonnette et de communication intégrée. Le haut-parleur est monté de façon protégée derrière la grille de haut-parleur ou la façade prévue à cet effet.

Équipement et contenu de la livraison

Système audio GIRA

Système Système de communication de porte GIRA Audio
Câblage du bus Bus 2 fils protégé contre l'inversion de polarité et les courts-circuits
Participants 1 à 14 logements

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Haut-parleur encastrable GIRA 125800
Poste intérieur GIRA AP 1250xx avec fonction mains libres
Unité de commande GIRA Audio REG 128700

Ensemble pour 1 à 8 participants

Haut-parleur encastrable 1 × GIRA 125800
Unité de commande audio 1 × GIRA 128700
Postes intérieurs 1–8 × GIRA 1250xx
Boutons de sonnette Jusqu'à 8 boutons directement sur le haut-parleur encastrable

Ensemble pour 9 à 14 participants

Haut-parleur encastrable 1 × GIRA 125800
Unité de commande audio 1 × GIRA 128700
Module d'extension 1 × GIRA 125900
Postes intérieurs 9–14 × GIRA 1250xx
Boutons de sonnette Extension pour boutons de sonnette mécaniques supplémentaires

Données techniques

Unité de commande audio 128700

Alimentation 230 V AC, 50 Hz
Tension du bus 26 V DC ± 2 V
Ouvre-porte Sortie 12 V AC et sortie relais supplémentaire
Montage Appareil REG pour tableau de distribution, 6 TE
Plage de températures -5 °C à +45 °C

Haut-parleur encastrable 125800

Alimentation 26 V DC ± 2 V via le bus 2 fils
Boutons de sonnette Jusqu'à 8 boutons mécaniques raccordables directement
Dimensions 101 × 67 × 27 mm
Plage de températures -25 °C à +70 °C
Indice de protection IP44 en cas d'installation appropriée

Poste intérieur AP 1250xx

Alimentation 26 V DC ± 2 V via le bus 2 fils
Communication Mains libres avec suppression d'écho et de bruit de fond
Sonneteries 5 mélodies de sonnerie différentes
Montage Pose en saillie, selon version avec ou sans cadre de recouvrement
Plage de températures 0 °C à +50 °C

Que signifie la technique 2 fils GIRA ?

Avec la technique 2 fils GIRA, les composants de l'installation de communication de porte sont reliés entre eux via un bus composé de seulement deux conducteurs. Cette ligne assure à la fois la communication et l'alimentation des composants bus connectés.

Ainsi, par exemple, les postes intérieurs ne nécessitent pas d'alimentation 230 V séparée. L'unité de commande centrale est installée dans la distribution électrique et alimente le bus 2 fils.

Des câbles supplémentaires peuvent être nécessaires pour les boutons de sonnette, l'appel d'étage, l'ouvre-porte ou d'autres fonctions. La désignation « technique 2 fils » se réfère donc à la connexion bus du système de communication de porte GIRA.

Un câble de sonnette existant peut-il être réutilisé ?

Lors d'une modernisation, un câble de sonnette bipolaire existant peut souvent être utilisé pour le bus 2 fils GIRA. Cela peut éviter une réinstallation coûteuse de câbles.

Avant l'installation, le type de câble existant, la section des conducteurs, la longueur du câble et le cheminement doivent être vérifiés par l'électricien chargé des travaux.

Remarque sur le contenu de la livraison

L'ensemble de boîtes aux lettres, les boutons de sonnette, l'ouvre-porte électrique, les câbles, les cadres de recouvrement et le matériel d'installation supplémentaire ne font pas partie de l'ensemble, sauf s'ils sont expressément indiqués dans l'offre respective.

Remarque concernant l'installation

L'unité de commande audio GIRA est alimentée en 230 V et est destinée à l'installation dans la distribution électrique. Le montage, le raccordement, la programmation et la mise en service de l'installation de communication de porte doivent être effectués par un électricien qualifié.

Le système peut-il être étendu ultérieurement à la vidéo ?

Le haut-parleur encastrable GIRA offre en principe une possibilité de raccordement pour une caméra couleur GIRA adaptée. Lors d'une extension vers la visiophonie, une unité de commande GIRA adaptée au système vidéo sera cependant nécessaire à la place de l'unité de commande audio.

Product properties

Type de montage	Châssis arrière
Technique de raccordement	2 fils

More images





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618