# GIRA ensemble d'interphone 1-14 postes | 13 pièces

**Product number** 1287-KS-A-13




## Product description

## Ensemble d'interphone audio GIRA avec technologie 2 fils pour 1–14 logements

L'ensemble d'interphone audio GIRA est une solution complète de haute qualité pour la **communication de porte pour 1 à 14 logements**. Il convient particulièrement à l'intégration dans nos ensembles de boîtes aux lettres, plaques de sonnette et solutions d'entrée fabriquées sur mesure avec grille d'appel.

Le système de communication de porte GIRA fonctionne avec une **technologie 2 fils** particulièrement simple à installer. Pour la connexion bus entre les composants du système, seuls **deux conducteurs** sont nécessaires. Ces deux conducteurs transmettent les signaux audio et alimentent les composants du système connectés.

Selon le nombre de logements choisi, vous recevez l'ensemble adapté comprenant le **haut-parleur encastrable GIRA 125800**, le **module de commande audio 128700** et le nombre requis de **stations intérieures GIRA AP 1250xx**. Pour les installations de plus de 8 logements, le **module d'extension 125900** est en outre inclus.

## Avantages de l'ensemble d'interphone audio GIRA en un coup d'œil

### Système audio complet pour 1–14 logements

Haut-parleur encastrable, module de commande et stations intérieures sont assemblés en fonction du nombre de logements choisi. Ainsi, vous obtenez une solution GIRA harmonisée pour maisons individuelles, immeubles résidentiels et bâtiments commerciaux.

### Idéal pour modernisation et rénovation

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grâce à la technologie 2 fils, il est souvent possible, dans des installations existantes adaptées, de réutiliser une ligne de sonnette bipolaire déjà en place. Cela peut réduire sensiblement les travaux de pose de nouvelles liaisons.

L'aptitude d'une ligne existante doit être vérifiée en fonction de la section du conducteur, de la longueur du câble et de l'installation existante.

### Haut-parleur encastrable GIRA 125800

Le compact **haut-parleur encastrable GIRA 125800** a été développé pour l'intégration dans des ensembles de boîtes aux lettres, des compartiments d'appel, des inserts côté porte et des plaques frontales fabriquées sur mesure.

Jusqu'à **8 boutons de sonnette mécaniques** peuvent être raccordés directement au haut-parleur encastrable. Un haut-parleur résistant aux intempéries et un microphone de haute qualité assurent la communication audio.

### Station intérieure AP 1250xx GIRA avec mains libres

Chaque logement reçoit une **station intérieure GIRA AP 1250xx** avec fonction mains libres confortable. La communication vocale dispose d'une suppression d'écho et de bruits de fond.

Le volume de la sonnerie et de la communication peut être réglé. De plus, différentes mélodies d'appel, la désactivation de la sonnerie et une fonction intégrée d'ouverture de porte sont disponibles.

### Module de commande audio 128700

Le **module de commande audio GIRA 128700** alimente le bus 2 fils, protégé contre l'inversion de polarité et les courts-circuits, et est monté de manière centralisée dans la distribution électrique.

De plus, le module de commande dispose de connexions pour la commande d'ouverture de porte ainsi que d'indicateurs d'état pour marche, surcharge et programmation.

### Module d'extension 125900 à partir de 9 logements

Le haut-parleur encastrable GIRA possède des connexions pour jusqu'à **8 boutons de sonnette mécaniques**. Pour les versions comportant **9 à 14 logements**, l'ensemble est donc complété par le **module d'extension GIRA 125900**.

Le module d'extension fournit des connexions pour jusqu'à **12 boutons de sonnette mécaniques supplémentaires**.

### Idéal pour les ensembles de boîtes aux lettres

Grâce au format compact du haut-parleur encastrable, le système GIRA convient particulièrement aux ensembles de boîtes aux lettres avec fonction de sonnette et d'interphone intégrée. Le haut-parleur est monté de manière protégée derrière la grille d'appel ou la façade prévue à cet effet.

## Équipement et contenu de la livraison

### Système audio GIRA

**Système** Système de communication de porte audio GIRA
**Câblage bus** Bus 2 fils protégé contre l'inversion de polarité et les courts-circuits
**Logements** 1 à 14 logements

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

**Haut-parleur encastrable** GIRA 125800
**Station intérieure** GIRA AP 1250xx avec fonction mains libres
**Module de commande** GIRA Audio REG 128700

### Ensemble pour 1 à 8 logements

**Haut-parleur encastrable** 1 × GIRA 125800
**Module de commande audio** 1 × GIRA 128700
**Stations intérieures** 1–8 × GIRA 1250xx
**Boutons de sonnette** Jusqu'à 8 boutons raccordés directement au haut-parleur encastrable

### Ensemble pour 9 à 14 logements

**Haut-parleur encastrable** 1 × GIRA 125800
**Module de commande audio** 1 × GIRA 128700
**Module d'extension** 1 × GIRA 125900
**Stations intérieures** 9–14 × GIRA 1250xx
**Boutons de sonnette** Extension pour boutons de sonnette mécaniques supplémentaires

## Données techniques

### Module de commande audio 128700

**Alimentation** 230 V AC, 50 Hz
**Tension du bus** 26 V DC ± 2 V
**Ouverture de porte** Sortie 12 V AC et sortie relais supplémentaire
**Montage** Appareil REG pour sous-distribution, 6 TE
**Plage de température** -5 °C à +45 °C

### Haut-parleur encastrable 125800

**Alimentation** 26 V DC ± 2 V via bus 2 fils
**Boutons de sonnette** Jusqu'à 8 boutons mécaniques raccordables directement
**Dimensions** 101 × 67 × 27 mm
**Plage de température** -25 °C à +70 °C
**Indice de protection** IP44 dans un état encastré approprié

### Station intérieure AP 1250xx

**Alimentation** 26 V DC ± 2 V via bus 2 fils
**Communication** Mains libres avec suppression d'écho et des bruits de fond
**Sonneries** 5 mélodies de sonnerie différentes
**Montage** En saillie, selon la version avec ou sans cadre de recouvrement
**Plage de température** 0 °C à +50 °C

#### Que signifie la technologie 2 fils GIRA ?

Avec la technologie 2 fils GIRA, les composants de l'installation de communication de porte sont reliés entre eux via un bus utilisant seulement deux conducteurs. Cette liaison assure à la fois la communication et l'alimentation des composants bus connectés.

Ainsi, par exemple, les stations intérieures ne nécessitent pas d'alimentation 230 V séparée. Le module central de commande est installé dans la distribution électrique et alimente le bus 2 fils.

Des câbles supplémentaires peuvent être nécessaires pour les boutons de sonnette, l'appel d'étage, la commande d'ouverture de porte ou d'autres fonctions. La dénomination « technologie 2 fils » se réfère donc à la liaison bus du système de communication de porte GIRA.

#### Une ligne de sonnette existante peut-elle être réutilisée ?

Lors d'une modernisation, une ligne de sonnette bipolaire existante peut souvent être utilisée pour le bus 2 fils GIRA. Cela permet d'éviter une réinstallation laborieuse des câbles.

Avant l'installation, le type de câble existant, la section des conducteurs, la longueur du câble et le cheminement doivent être vérifiés par l'électricien qualifié chargé des travaux.

#### Remarque sur le contenu de la livraison

L'ensemble de boîtes aux lettres, les boutons de sonnette, l'ouvre-porte électrique, les câbles, les cadres de recouvrement et autres matériaux d'installation ne font pas partie de l'ensemble, sauf s'ils sont expressément mentionnés dans l'offre correspondante.

#### Remarque concernant l'installation

Le module de commande audio GIRA est alimenté en 230 V et est destiné à être installé dans la distribution électrique. Le montage, le raccordement, la programmation et la mise en service de l'installation de communication de porte doivent être effectués par un électricien qualifié.

#### Le système peut-il être étendu ultérieurement par la vidéo ?

Le haut-parleur encastrable GIRA offre en principe une possibilité de connexion pour une caméra couleur GIRA adaptée. Toutefois, pour une extension vers la communication de porte vidéo, un module de commande GIRA adapté aux installations vidéo est nécessaire à la place du module audio.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Type de montage** | Châssis arrière |
| **Technique de raccordement** | 2 fils |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images












Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618