GIRA Kit per impianto citofonico 1-14 partecipanti | 1 pezzo

Product number 1287-KS-A-1



Product description

Set di citofonia audio GIRA con tecnologia a 2 fili per 1–14 unità

Il set di citofonia audio GIRA è una soluzione completa di alta qualità per la **comunicazione della porta per 1 fino a 14 unità**. È particolarmente adatto per l'integrazione nelle nostre cassette postali, placche per campanello e soluzioni d'ingresso realizzate su misura con griglia di comunicazione.

Il sistema di comunicazione per porta GIRA funziona con una tecnologia a **2 fili** particolarmente agevole da installare. Per la connessione bus tra i componenti del sistema sono necessari solamente **due conduttori**. Attraverso questi due conduttori vengono trasmessi i segnali audio e alimentati i componenti collegati.

A seconda del numero di unità selezionato riceverà il set assemblato in modo adeguato comprensivo del **GIRA altoparlante da incasso 125800**, del **GIRA centralina audio 128700** e del numero necessario di **GIRA postazioni interne AP 1250xx**. Per impianti con più di 8 unità è incluso inoltre il **modulo di espansione 125900**.

Vantaggi del set di citofonia audio GIRA a colpo d'occhio

Sistema audio completo per 1–14 unità

Altoparlante da incasso, centralina e postazioni interne sono assemblati in base al numero di unità scelto. In questo modo riceverà una soluzione GIRA coordinata adatta a case unifamiliari, condomini e edifici commerciali.

Ideale per modernizzazione e ristrutturazione

Grazie alla tecnologia a 2 fili, in molti impianti esistenti è possibile riutilizzare un conduttore del campanello a due fili già presente. Ciò può ridurre significativamente lo sforzo per nuovi percorsi di cablaggio.

Se un cavo esistente è idoneo deve essere verificato in base alla sezione del conduttore, alla lunghezza del cavo e all'installazione esistente.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

GIRA altoparlante da incasso 125800

Il compatto **GIRA altoparlante da incasso 125800** è stato sviluppato per l'integrazione in cassette postali, vani audio, installazioni sul lato porta e pannelli frontali realizzati su misura.

Fino a **8 pulsanti campanello meccanici** possono essere collegati direttamente all'altoparlante da incasso. Un altoparlante resistente alle intemperie e un microfono di alta qualità garantiscono la comunicazione audio.

Postazione interna AP 1250xx con vivavoce

Ogni unità abitativa riceve una propria **GIRA postazione interna AP 1250xx** con comoda funzione vivavoce. La comunicazione vocale dispone di riduzione dell'eco e dei rumori di fondo.

È possibile regolare il volume della suoneria e della comunicazione. Inoltre sono disponibili diverse melodie di chiamata, la disattivazione della suoneria e una funzione integrata di apertura porta.

Centralina audio 128700

La **GIRA centralina audio 128700** alimenta il bus a 2 fili sicuro contro l'inversione di polarità e resistente ai cortocircuiti, e viene montata centralmente nel quadro elettrico.

La centralina dispone inoltre di connessioni per il controllo dell'apriporta e di indicatori di stato per funzionamento, sovraccarico e programmazione.

Modulo di espansione 125900 da 9 unità

L'altoparlante da incasso GIRA dispone di connessioni per fino a **8 pulsanti campanello meccanici**. Per le versioni con **9 fino a 14 unità**, il set viene pertanto integrato con il **modulo di espansione GIRA 125900**.

Il modulo di espansione mette a disposizione connessioni per fino a **12 ulteriori pulsanti campanello meccanici**.

Ideale per cassette postali

Grazie alla forma compatta dell'altoparlante da incasso, il sistema GIRA è particolarmente adatto per cassette postali con funzione integrata di campanello e comunicazione. L'altoparlante viene montato protetto dietro la griglia di comunicazione o il pannello frontale previsto.

Dotazione e contenuto della fornitura

Sistema audio GIRA

Sistema Sistema di comunicazione porta audio GIRA
Cablaggio bus Bus a 2 fili sicuro contro l'inversione di polarità e resistente ai cortocircuiti
Unità 1 fino a 14 unità
Altoparlante da incasso GIRA 125800
Postazione interna GIRA AP 1250xx con funzione vivavoce
Centralina GIRA Audio REG 128700

Set per 1 fino a 8 unità

Altoparlante da incasso 1 × GIRA 125800
Centralina audio 1 × GIRA 128700

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Postazioni interne 1–8 × GIRA 1250xx
Pulsanti campanello Fino a 8 pulsanti direttamente sull'altoparlante da incasso

Set per 9 fino a 14 unità

Altoparlante da incasso 1 × GIRA 125800
Centralina audio 1 × GIRA 128700
Modulo di espansione 1 × GIRA 125900
Postazioni interne 9–14 × GIRA 1250xx
Pulsanti campanello Espansione per pulsanti campanello meccanici aggiuntivi

Dati tecnici

Centralina audio 128700

Alimentazione 230 V AC, 50 Hz
Tensione bus 26 V DC ± 2 V
Apriporta Uscita 12 V AC e uscita relè aggiuntiva
Montaggio Apparecchio REG per sotto-distribuzione, 6 TE
Intervallo di temperatura -5 °C fino a +45 °C

Altoparlante da incasso 125800

Alimentazione 26 V DC ± 2 V tramite bus a 2 fili
Pulsanti campanello Fino a 8 pulsanti meccanici collegabili direttamente
Dimensioni 101 × 67 × 27 mm
Intervallo di temperatura -25 °C fino a +70 °C
Grado di protezione IP44 se installato adeguatamente

Postazione interna AP 1250xx

Alimentazione 26 V DC ± 2 V tramite bus a 2 fili
Comunicazione Vivavoce con riduzione dell'eco e dei rumori di fondo
Melodie di chiamata 5 diverse melodie di chiamata
Montaggio Montaggio a vista, a seconda della versione con o senza cornice di copertura
Intervallo di temperatura 0 °C fino a +50 °C

Che cosa significa la tecnologia GIRA a 2 fili?

Con la tecnologia GIRA a 2 fili i componenti dell'impianto di comunicazione per porta vengono collegati tra loro tramite un bus composto da soli due conduttori. Tramite questo cavo vengono realizzate sia la comunicazione sia l'alimentazione dei componenti bus collegati.

Ciò significa ad esempio che alle postazioni interne non è necessaria un'alimentazione separata a 230 V. La centralina viene installata nella distribuzione elettrica e alimenta il bus a 2 fili.

Possono essere necessari cavi aggiuntivi per pulsanti campanello, chiamata al piano, apriporta o altre funzioni. La denominazione tecnologia a 2 fili si riferisce pertanto alla connessione bus del sistema di comunicazione porta GIRA.

È possibile riutilizzare un cavo del campanello esistente?

In caso di modernizzazione un cavo del campanello a due fili esistente può spesso essere utilizzato per il bus GIRA a 2 fili. In questo modo si può evitare una posa di cavi complessa.

Prima dell'installazione il tipo di cavo esistente, la sezione del conduttore, la lunghezza del cavo e il percorso del cavo devono essere verificati dall'elettricista qualificato incaricato.

Nota sul contenuto della fornitura

Cassetta postale, pulsanti campanello, apriporta elettrico, cavi, cornici di copertura e altro materiale di installazione non fanno parte del set, salvo che non siano espressamente indicati nella relativa offerta.

Nota sull'installazione

La centralina audio GIRA è alimentata a 230 V ed è prevista per il montaggio nel quadro elettrico. Montaggio, collegamento, programmazione e messa in servizio dell'impianto di comunicazione per porta devono essere eseguiti da un elettricista qualificato.

Il sistema può essere ampliato successivamente con il video?

L'altoparlante da incasso GIRA offre sostanzialmente una possibilità di collegamento per una telecamera a colori GIRA adeguata. Tuttavia, per un ampliamento alla comunicazione video alla porta è necessario sostituire la centralina audio con una centralina GIRA adatta all'impianto video.

Product properties

Tipo di montaggio	Parte posteriore
Tecnologia di connessione	A 2 fili

More images


GIRA
Türkommunikations-System
Steuergerät Audio
1287 00
Systemprogr.
Betrieb
Türöffnerprogr.
Überlast
Türöffnerzeit
1s
10s
Bus
12V-
IP20



GIRA
Türkommunikations-System
Einbaulautsprecher
1258 00
System
System
BUS