GIRA Set per impianto citofonico 1-14 partecipanti | 4 pezzi

Product number 1287-KS-A-4



Product description

Set di citofonia audio GIRA con tecnologia a 2 fili per 1–14 unità abitative

Il set di citofonia audio GIRA è una soluzione completa di alta qualità per la **comunicazione porta per 1 fino a 14 unità abitative**. È particolarmente adatto all'integrazione nelle nostre cassette postali, placche campanello e soluzioni d'ingresso realizzate su misura con griglia di microfono.

Il sistema di comunicazione porta GIRA funziona con una **tecnologia a 2 fili** particolarmente semplice da installare. Per il collegamento bus tra i componenti del sistema sono necessari soltanto **due conduttori**. Attraverso questi due conduttori vengono trasmessi i segnali audio e alimentati i componenti collegati.

A seconda del numero di utenze scelto riceverà il set assemblato opportunamente, comprensivo del **altoparlante da incasso GIRA 125800**, della **unità di controllo audio 128700** e del numero necessario di **postazioni interne GIRA AP 1250xx**. Per impianti con più di 8 unità è incluso inoltre il **modulo di espansione 125900**.

Vantaggi del set di citofonia audio GIRA a colpo d'occhio

Sistema audio completo per 1–14 unità

Altoparlante da incasso, unità di controllo e postazioni interne sono assemblati in base al numero di utenze scelto. In questo modo riceverà una soluzione GIRA coordinata per case unifamiliari, condomini e edifici commerciali.

Ideale per modernizzazioni e ristrutturazioni

Grazie alla tecnologia a 2 fili, in impianti esistenti idonei è spesso possibile riutilizzare un cavo campanello già presente a due conduttori. Ciò può ridurre significativamente lo sforzo necessario per nuovi percorsi di cablaggio.

Se un cavo esistente sia idoneo deve essere verificato in base alla sezione del conduttore, alla lunghezza del cavo e all'installazione esistente.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Altoparlante da incasso GIRA 125800

Il compatto **altoparlante da incasso GIRA 125800** è stato sviluppato per l'integrazione in cassette postali, vani per comunicazione, inserti laterali porta e pannelli frontali realizzati su misura.

Fino a **8 pulsanti campanello meccanici** possono essere collegati direttamente all'altoparlante da incasso. Un altoparlante resistente alle intemperie e un microfono di alta qualità garantiscono la comunicazione audio.

Postazione interna AP 1250xx con vivavoce

Ogni unità abitativa riceve una propria **postazione interna GIRA AP 1250xx** con comoda funzione vivavoce. La comunicazione vocale dispone di cancellazione di eco e dei rumori di fondo.

È possibile regolare il volume della suoneria e della comunicazione. Sono inoltre disponibili diverse melodie di suoneria, disattivazione della suoneria e una funzione integrata di apertura porta.

Unità di controllo audio 128700

La **unità di controllo audio GIRA 128700** alimenta il bus a 2 fili, protetto contro inversione di polarità e resistente a cortocircuiti, ed è montata centralmente nel quadro elettrico.

Inoltre l'unità di controllo dispone di collegamenti per il comando dell'apriporta e di indicatori di stato per funzionamento, sovraccarico e programmazione.

Modulo di espansione 125900 da 9 unità

L'altoparlante da incasso offre collegamenti per fino a **8 pulsanti campanello meccanici**. Per le versioni con **9–14 partecipanti** il set viene pertanto integrato con il **modulo di espansione GIRA 125900**.

Il modulo di espansione fornisce collegamenti per fino a **12 ulteriori pulsanti campanello meccanici**.

Ideale per cassette postali

Grazie alla forma compatta dell'altoparlante da incasso, il sistema GIRA è particolarmente adatto per cassette postali con funzione di campanello e comunicazione integrata. L'altoparlante viene montato protetto dietro la griglia di microfono o dietro il pannello frontale previsto.

Dotazione e contenuto della fornitura

Sistema audio GIRA

Sistema Sistema di comunicazione porta audio GIRA
Cablaggio bus Bus a 2 fili protetto contro inversione di polarità e resistente a cortocircuiti
Utenze 1 fino a 14 unità abitative
Altoparlante da incasso GIRA 125800
Postazione interna GIRA AP 1250xx con funzione vivavoce
Unità di controllo GIRA Audio REG 128700

Set per 1 fino a 8 unità

Altoparlante da incasso 1 × GIRA 125800
Unità di controllo audio 1 × GIRA 128700

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Postazioni interne 1–8 × GIRA 1250xx
Pulsanti campanello Fino a 8 pulsanti direttamente sull'altoparlante da incasso

Set per 9 fino a 14 unità

Altoparlante da incasso 1 × GIRA 125800
Unità di controllo audio 1 × GIRA 128700
Modulo di espansione 1 × GIRA 125900
Postazioni interne 9–14 × GIRA 1250xx
Pulsanti campanello Espansione per ulteriori pulsanti campanello meccanici

Dati tecnici

Unità di controllo audio 128700

Alimentazione 230 V AC, 50 Hz
Tensione bus 26 V DC ± 2 V
Apriporta Uscita 12 V AC e uscita relè aggiuntiva
Montaggio Unità REG per quadro secondario, 6 TE
Intervallo di temperatura -5 °C fino a +45 °C

Altoparlante da incasso 125800

Alimentazione 26 V DC ± 2 V tramite bus a 2 fili
Pulsanti campanello Fino a 8 pulsanti meccanici collegabili direttamente
Dimensioni 101 × 67 × 27 mm
Intervallo di temperatura -25 °C fino a +70 °C
Grado di protezione IP44 in condizioni di montaggio idonee

Postazione interna AP 1250xx

Alimentazione 26 V DC ± 2 V tramite bus a 2 fili
Comunicazione Vivavoce con cancellazione di eco e rumori di fondo
Suonerie 5 diverse melodie di suoneria
Montaggio Montaggio a superficie, a seconda della versione con o senza cornice di copertura
Intervallo di temperatura 0 °C fino a +50 °C

Che cosa significa la tecnologia GIRA a 2 fili?

Nella tecnologia GIRA a 2 fili i componenti dell'impianto di comunicazione porta sono collegati tra loro tramite un bus formato da soli due conduttori. Tramite questo cavo vengono realizzati sia la comunicazione sia l'alimentazione dei componenti bus collegati.

Per questo motivo, ad esempio, alle postazioni interne non è richiesta un'alimentazione separata a 230 V. L'unità di controllo centrale viene installata nel quadro elettrico e alimenta il bus a 2 fili.

Possono essere necessari cavi aggiuntivi per pulsanti campanello, chiamata piano, apriporta o altre funzioni. La denominazione tecnologia a 2 fili si riferisce quindi al collegamento bus del sistema di comunicazione porta GIRA.

È possibile riutilizzare un cavo campanello esistente?

In caso di modernizzazione un cavo campanello a due conduttori esistente può spesso essere utilizzato per il bus a 2 fili GIRA. Ciò può evitare una costosa nuova posa dei cavi.

Prima dell'installazione il tipo di cavo esistente, la sezione del conduttore, la lunghezza del cavo e il percorso devono essere verificati dall'elettricista qualificato che esegue i lavori.

Nota sul contenuto della fornitura

Cassette postali, pulsanti campanello, apriporta elettrico, cavi, cornici di copertura e altro materiale d'installazione non fanno parte del set, salvo che non siano espressamente elencati nell'offerta corrispondente.

Nota sull'installazione

L'unità di controllo audio GIRA viene alimentata con 230 V ed è prevista per l'installazione nel quadro elettrico. Montaggio, collegamento, programmazione e messa in servizio dell'impianto di comunicazione porta devono essere eseguiti da un elettricista qualificato.

Il sistema può essere successivamente ampliato con video?

L'altoparlante da incasso GIRA offre in linea di principio la possibilità di collegare una videocamera a colori GIRA appropriata. In caso di ampliamento verso la citofonia video però è necessaria, al posto dell'unità di controllo audio, un'unità di controllo GIRA adatta all'impianto video.

Product properties

Tipo di montaggio	Parte posteriore
Tecnologia di connessione	A 2 fili

More images


GIRA
Türkommunikations-System
Einbaulautsprecher
1258 00
System
System
BUS


GIRA
Türkommunikations-System
Steuergerät Audio
1287 00
Systemprogr.
Betrieb
Türöffnerprogr.
Überlast
Türöffnerzeit
IP20
Bus
12V~

