GIRA deurintercomset 1-14 deelnemers | 1 stuk

Product number 1287-KS-A-1



Product description

GIRA Audio-deurintercomset met 2-draads techniek voor 1–14 wooneenheden

De GIRA Audio-deurintercomset is een hoogwaardige complete oplossing voor de **deurcommunicatie voor 1 tot 14 wooneenheden**. Ze is met name geschikt voor integratie in onze brievenbusinstallaties, belplaten en op maat gemaakte ingangsoplossingen met spreekrooster.

Het GIRA deurcommunicatiesysteem werkt met een bijzonder installateursvriendelijke **2-draads techniek**. Voor de busverbinding tussen de systeemcomponenten zijn slechts **twee aders** nodig. Over deze twee aders worden de audiosignalen verzonden en worden de aangesloten systeemcomponenten gevoed.

Afhankelijk van het gekozen aantal wooneenheden ontvangt u de passend samengestelde set inclusief **GIRA Inbouwluidspreker 125800**, **GIRA Stuurapparaat Audio 128700** en het benodigde aantal **GIRA Woningstationen AP 1250xx**. Bij installaties met meer dan 8 wooneenheden is bovendien het **GIRA Uitbreidingsmodule 125900** inbegrepen.

De voordelen van de GIRA Audio-deurintercomset in één oogopslag

Compleet audiosysteem voor 1–14 wooneenheden

Inbouwluidspreker, stuurapparaat en woningstationen zijn samengesteld naar het gekozen aantal wooneenheden. Daardoor ontvangt u een op elkaar afgestemde GIRA oplossing voor eengezinswoningen, meergezinswoningen en bedrijfsobjecten.

Ideaal voor modernisering en renovatie

Door de 2-draads techniek kan bij geschikte bestaande installaties vaak een reeds aanwezige tweaderige belleiding verder worden gebruikt. Hierdoor kan de behoefte aan nieuwe leidingtracés aanzienlijk verminderen.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Of een bestaande leiding geschikt is, moet worden beoordeeld aan de hand van leidingdoorsnede, leidinglengte en bestaande installatie.

GIRA Inbouwluidspreker 125800

De compacte **GIRA Inbouwluidspreker 125800** is ontwikkeld voor de integratie in brievenbusinstallaties, spreekvakken, zijdeurinbouw en op maat gemaakte frontplaten.

Tot **8 mechanische belknoppen** kunnen direct op de inbouwluidspreker worden aangesloten. Een weersbestendige luidspreker en een hoogwaardige microfoon zorgen voor de audio-communicatie.

Woningstation AP 1250xx met handsfree-functie

Elke wooneenheid ontvangt een eigen **GIRA Woningstation AP 1250xx** met comfortabele handsfree-functie. De spraakgestuurde communicatie beschikt over echo- en achtergrondruisonderdrukking.

Beltoon- en spreekvolume kunnen worden ingesteld. Daarnaast zijn er verschillende beltonen, uitschakelbare beltoon en een geïntegreerde deuropeningsfunctie beschikbaar.

Stuurapparaat Audio 128700

Het **GIRA Stuurapparaat Audio 128700** voedt de polarisatieveilige en kortsluitbestendige 2-draads bus en wordt centraal in de elektrokast gemonteerd.

Daarnaast beschikt het stuurapparaat over aansluitingen voor deuropeningsbesturing en statusweergaven voor werking, overbelasting en programmering.

Uitbreidingsmodule 125900 vanaf 9 wooneenheden

De GIRA inbouwluidspreker heeft aansluitingen voor maximaal **8 mechanische belknoppen**. Bij uitvoeringen met **9 tot 14 wooneenheden** wordt de set daarom aangevuld met het **GIRA Uitbreidingsmodule 125900**.

Het uitbreidingsmodule biedt aansluitingen voor maximaal **12 extra mechanische belknoppen**.

Ideaal voor brievenbusinstallaties

Door de compacte bouwvorm van de inbouwluidspreker is het GIRA systeem bijzonder geschikt voor brievenbusinstallaties met geïntegreerde bel- en spreekfunctie. De luidspreker wordt beschermd achter het spreekrooster of de daarvoor bestemde frontplaat gemonteerd.

Uitvoering en leveromvang

GIRA Audio-systeem

Systeem GIRA deurcommunicatiesysteem Audio
Busbekabeling Polarisatieveilig en kortsluitbestendig 2-draads bus
Wooneenheden 1 tot 14 wooneenheden
Inbouwluidspreker GIRA 125800
Woningstation GIRA AP 1250xx met handsfree-functie
Stuurapparaat GIRA Audio REG 128700

Set voor 1 tot 8 wooneenheden

Inbouwluidspreker 1 × GIRA 125800
Stuurapparaat Audio 1 × GIRA 128700
Woningstationen 1–8 × GIRA 1250xx
Belknoppen Tot 8 knoppen direct op de inbouwluidspreker

Set voor 9 tot 14 wooneenheden

Inbouwluidspreker 1 × GIRA 125800
Stuurapparaat Audio 1 × GIRA 128700
Uitbreidingsmodule 1 × GIRA 125900
Woningstationen 9–14 × GIRA 1250xx
Belknoppen Uitbreiding voor extra mechanische belknoppen

Technische gegevens

Stuurapparaat Audio 128700

Voeding 230 V AC, 50 Hz
Busspanning 26 V DC ± 2 V
Deuropener 12 V AC uitgang en extra relaisuitgang
Montage REG-apparaat voor onderverdeling, 6 TE
Temperatuurbereik -5 °C tot +45 °C

Inbouwluidspreker 125800

Voedingsspanning 26 V DC ± 2 V via 2-draads bus
Belknoppen Tot 8 mechanische knoppen direct aansluitbaar
Afmetingen 101 × 67 × 27 mm
Temperatuurbereik -25 °C tot +70 °C
Beschermingsklasse IP44 in geschikte ingebouwde toestand

Woningstation AP 1250xx

Voedingsspanning 26 V DC ± 2 V via 2-draads bus
Communicatie Handsfree met echo- en achtergrondruisonderdrukking
Beltonen 5 verschillende beltonen
Montage Opbouw, afhankelijk van uitvoering met of zonder afdekraam
Temperatuurbereik 0 °C tot +50 °C

Wat betekent de GIRA 2-draads techniek?

Bij de GIRA 2-draads techniek worden de componenten van de deurcommunicatie-installatie via een bus met slechts twee aders met elkaar verbonden. Over deze leiding worden zowel de communicatie als de voeding van de aangesloten buscomponenten gerealiseerd.

Daardoor is er bijvoorbeeld bij de woningstations geen afzonderlijke 230 V voedingsspanning nodig. Het centrale stuurapparaat wordt in de elektrokast geïnstalleerd en voedt de 2-draads bus.

Extra leidingen kunnen nodig zijn voor belknoppen, etageoproep, deuropener of andere functies. De aanduiding 2-draads techniek verwijst daarom naar de busverbinding van het GIRA deurcommunicatiesysteem.

Kan een aanwezige belleiding verder worden gebruikt?

Bij een modernisering kan een aanwezige tweaderige belleiding vaak voor de GIRA 2-draads bus worden gebruikt. Daardoor kan een ingrijpende herbekabeling worden vermeden.

Voor de installatie moeten het aanwezige kabeltype, leidingdoorsnede, leidinglengte en leidingvoering door de uitvoerende elektromonteur worden gecontroleerd.

Opmerking over de leveromvang

Brievenbusinstallatie, belknoppen, elektrische deuropener, leidingen, afdekramen en ander installatiemateriaal maken geen deel uit van de set, tenzij deze uitdrukkelijk in het betreffende aanbod zijn vermeld.

Opmerking over de installatie

Het GIRA Stuurapparaat Audio wordt gevoed met 230 V en is bedoeld voor inbouw in de elektrokast. Montage, aansluiting, programmering en ingebruikname van de deurcommunicatie-installatie moeten door een daartoe gekwalificeerde elektromonteur worden uitgevoerd.

Kan het systeem later met video worden uitgebreid?

De GIRA inbouwluidspreker biedt in principe een aansluitmogelijkheid voor een passende GIRA kleurencamera. Bij een uitbreiding naar video-deurcommunicatie is echter in plaats van het audio-stuurapparaat een voor de video-installatie geschikt GIRA stuurapparaat benodigd.

Product properties

Type montage	Achterkant
Verbindingstechnologie	2-draads

More images


GIRA
Türkommunikations-System
Steuergerät Audio
1287 00
Systemprogr.
Betrieb
Türöffnerprogr.
Überlast
Türöffnerzeit
1s
10s
Bus
12V-
IP20



GIRA
Türkommunikations-System
Einbaulautsprecher
1258 00
System
System
BUS