GIRA Intercomset 1-14 deelnemers | 4 stuks

Product number 1287-KS-A-4



Product description

GIRA audio-deurcommunicatieset met 2-draads techniek voor 1–14 wooneenheden

De GIRA audio-deurcommunicatieset is een hoogwaardige complete oplossing voor de **deurcommunicatie voor 1 tot 14 wooneenheden**. Hij is bijzonder geschikt voor integratie in onze brievenbusinstallaties, belplaten en op maat gemaakte ingangoplossingen met spreekrooster.

Het GIRA deurcommunicatiesysteem werkt met een bijzonder installatievriendelijke **2-draads techniek**. Voor de busverbinding tussen de systeemcomponenten zijn slechts **twee aders** nodig. Via deze twee aders worden de audiosignalen overgedragen en de aangesloten systeemcomponenten van voeding voorzien.

Afhankelijk van het gekozen aantal wooneenheden ontvangt u de passend samengestelde set inclusief **GIRA inbouwluidspreker 125800**, **GIRA audio-regelapparaat 128700** en het vereiste aantal **GIRA woningstationen AP 1250xx**. Bij installaties met meer dan 8 wooneenheden is bovendien het **uitbreidingsmodule 125900** inbegrepen.

De voordelen van de GIRA audio-deurcommunicatieset in één oogopslag

Compleet audiosysteem voor 1–14 wooneenheden

Inbouwluidspreker, regelapparaat en woningstationen zijn afgestemd op het gekozen aantal wooneenheden. Zo ontvangt u een op elkaar afgestemde GIRA-oplossing voor eengezinswoningen, meergezinswoningen en bedrijfsgebouwen.

Ideaal voor modernisering en renovatie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dankzij de 2-draads techniek kan bij geschikte bestaande installaties vaak een reeds aanwezige tweeaderige belleiding opnieuw worden gebruikt. Daardoor kan de inzet voor nieuwe leidingroutes aanzienlijk worden verminderd.

Of een bestaande leiding geschikt is, moet worden gecontroleerd op basis van leidingdoorsnede, leidinglengte en bestaande installatie.

GIRA inbouwluidspreker 125800

De compacte **GIRA inbouwluidspreker 125800** is ontwikkeld voor de integratie in brievenbusinstallaties, spreekvakken, deurzij-inbouws en op maat gemaakte frontplaten.

Tot **8 mechanische belknoppen** kunnen direct op de inbouwluidspreker worden aangesloten. Een weersbestendige luidspreker en een hoogwaardige microfoon zorgen voor de audio-communicatie.

Woningstation AP 1250xx met handsfree-functie

Elke wooneenheid ontvangt een eigen **GIRA woningstation AP 1250xx** met comfortabele handsfree-functie. De spraakgestuurde communicatie beschikt over echo- en achtergrondruisonderdrukking.

Beltoon- en spreekvolume kunnen worden ingesteld. Daarnaast zijn verschillende beltonen, het uitschakelen van de beltoon en een geïntegreerde deuropenerfunctie beschikbaar.

Audio-regelapparaat 128700

Het **GIRA audio-regelapparaat 128700** voedt de omkeerveilige en kortsluitvaste 2-draads bus en wordt centraal in de elektraverdeling gemonteerd.

Daarnaast beschikt het regelapparaat over aansluitingen voor deuropenersturing en statusindicatoren voor bedrijf, overbelasting en programmering.

Uitbreidingsmodule 125900 vanaf 9 wooneenheden

De GIRA inbouwluidspreker heeft aansluitingen voor maximaal **8 mechanische belknoppen**. Bij uitvoeringen met **9 tot 14 wooneenheden** wordt de set daarom aangevuld met het **GIRA uitbreidingsmodule 125900**.

Het uitbreidingsmodule biedt aansluitingen voor maximaal **12 extra mechanische belknoppen**.

Ideaal voor brievenbusinstallaties

Door de compacte bouwvorm van de inbouwluidspreker is het GIRA systeem bijzonder geschikt voor brievenbusinstallaties met geïntegreerde bel- en spreekfunctie. De luidspreker wordt beschermd achter het spreekrooster respectievelijk de daarvoor voorziene frontplaat gemonteerd.

Uitvoering en leveromvang

GIRA audio-systeem

Systeem GIRA deurcommunicatiesysteem Audio
Busbekabeling Omkeerveilige en kortsluitvaste 2-draads bus
Wooneenheden 1 tot 14 wooneenheden
Inbouwluidspreker GIRA 125800
Woningstation GIRA AP 1250xx met handsfree-functie

Regelapparaat GIRA Audio REG 128700

Set voor 1 tot 8 wooneenheden

Inbouwluidspreker 1 × GIRA 125800
Audio-regelapparaat 1 × GIRA 128700
Woningstationen 1–8 × GIRA 1250xx
Belknoppen Tot 8 knoppen direct op de inbouwluidspreker

Set voor 9 tot 14 wooneenheden

Inbouwluidspreker 1 × GIRA 125800
Audio-regelapparaat 1 × GIRA 128700
Uitbreidingsmodule 1 × GIRA 125900
Woningstationen 9–14 × GIRA 1250xx
Belknoppen Uitbreiding voor extra mechanische belknoppen

Technische gegevens

Audio-regelapparaat 128700

Voeding 230 V AC, 50 Hz
Busspanning 26 V DC ± 2 V
Deuropener 12 V AC uitgang en extra relaisuitgang
Montage REG-apparaat voor onderverdeling, 6 TE
Temperatuurbereik -5 °C tot +45 °C

Inbouwluidspreker 125800

Spanningsvoorziening 26 V DC ± 2 V via 2-draads bus
Belknoppen Tot 8 mechanische knoppen direct aansluitbaar
Afmetingen 101 × 67 × 27 mm
Temperatuurbereik -25 °C tot +70 °C
Beschermingsgraad IP44 in geschikte ingebouwde toestand

Woningstation AP 1250xx

Spanningsvoorziening 26 V DC ± 2 V via 2-draads bus
Communicatie Handsfree met echo- en achtergrondruisonderdrukking
Beltonen 5 verschillende beltonen
Montage Opbouw, afhankelijk van uitvoering met of zonder afdekraam
Temperatuurbereik 0 °C tot +50 °C

Wat betekent de GIRA 2-draads techniek?

Bij de GIRA 2-draads techniek worden de componenten van de deurcommunicatie-installatie via een bus met slechts twee aders met elkaar verbonden. Via deze leiding worden zowel de communicatie als de voeding van de aangesloten buscomponenten gerealiseerd.

Daardoor is bijvoorbeeld bij de woningstations geen afzonderlijke 230 V-voeding vereist. Het centrale regelapparaat wordt in de elektraverdeling geïnstalleerd en voedt de 2-draads bus.

Extra leidingen kunnen nodig zijn voor belknoppen, verdiepingbel, deuropener of aanvullende functies. De aanduiding 2-draads techniek verwijst daarom naar de busverbinding van het GIRA deurcommunicatiesysteem.

Kan een bestaande bellleiding opnieuw worden gebruikt?

Bij een modernisering kan een bestaande tweeaderige bellleiding vaak voor de GIRA 2-draads bus worden gebruikt. Daardoor kan een tijdrovende herbekabeling worden vermeden.

Voor de installatie moeten het bestaande kabeltype, de leidingdoorsnede, leidinglengte en leidingvoering door de uitvoerende elektricien worden gecontroleerd.

Opmerking over de leveromvang

Brievenbusinstallatie, belknoppen, elektrische deuropener, leidingen, afdekramen en overige installatie-materialen maken geen deel uit van de set, tenzij deze uitdrukkelijk in het betreffende aanbod zijn vermeld.

Opmerking over de installatie

Het GIRA audio-regelapparaat wordt met 230 V gevoed en is bedoeld voor inbouw in de elektraverdeling. Montage, aansluiting, programmering en ingebruikname van de deurcommunicatie-installatie moeten door een daartoe gekwalificeerde elektricien worden uitgevoerd.

Kan het systeem later worden uitgebreid met video?

De GIRA inbouwluidspreker biedt in principe een aansluiting voor een geschikte GIRA kleurencamera. Bij een uitbreiding naar video-deurcommunicatie is echter in plaats van het audio-regelapparaat een voor de video-installatie geschikt GIRA regelapparaat vereist.

Product properties

Type montage	Achterkant
Verbindingstechnologie	2-draads

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images


GIRA
Türkommunikations-System
Einbaulautsprecher
1258 00
System
System
BUS




GIRA
Türkommunikations-System
Steuergerät Audio
1287 00
Systemprogr.
Betrieb
Türöffnerprogr.
Überlast
Türöffnerzeit
1s
10s
IP20
Bus
12V~