GIRA Intercomset 1-14 deelnemers | 12 stuks

Product number 1287-KS-A-12



Product description

GIRA audio-deurcommunicatieset met 2-adertechniek voor 1–14 wooneenheden

De GIRA audio-deurcommunicatieset is een hoogwaardige complete oplossing voor de **deurcommunicatie voor 1 tot 14 wooneenheden**. Ze is bij uitstek geschikt voor integratie in onze brievenbussystemen, belplaten en op maat gemaakte ingangsoplossingen met spreekrooster.

Het GIRA deurcommunicatiesysteem werkt met een bijzonder installatievriendelijke **2-adertechniek**. Voor de busverbinding tussen de systeemcomponenten zijn slechts **twee aders** nodig. Via deze twee aders worden de audiosignalen overgedragen en de aangesloten systeemcomponenten van voeding voorzien.

Afhankelijk van het gekozen aantal deelnemers ontvangt u de passend samengestelde set inclusief **GIRA inbouwluidspreker 125800**, **audio-regelapparaat 128700** en het benodigde aantal **GIRA binnenstations AP 1250xx**. Bij installaties met meer dan 8 wooneenheden is daarnaast het **uitbreidingsmodule 125900** inbegrepen.

De voordelen van de GIRA audio-deurcommunicatieset in één oogopslag

Compleet audiosysteem voor 1–14 wooneenheden

Inbouwluidspreker, regelapparaat en binnenstations zijn passend samengesteld naar het gekozen aantal deelnemers. Daardoor ontvangt u een op elkaar afgestemde GIRA-oplossing voor eengezinswoningen, meergezinswoningen en bedrijfsgebouwen.

Ideaal voor modernisering en renovatie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Door de 2-adertechniek kan bij geschikte bestaande installaties vaak een reeds aanwezige tweeaders belkabel verder worden gebruikt. Daardoor kan de inspanning voor nieuwe kabelroutes aanzienlijk verminderen.

Of een bestaande kabel geschikt is, moet worden gecontroleerd op geleiderdoorsnede, kabellengte en aanwezige installatie.

GIRA inbouwluidspreker 125800

De compacte **GIRA inbouwluidspreker 125800** is ontwikkeld voor integratie in brievenbussystemen, spreekvakken, zijmontages bij de deur en op maat gemaakte frontplaten.

Tot **8 mechanische belknoppen** kunnen rechtstreeks op de inbouwluidspreker worden aangesloten. Een weerbestendige luidspreker en een microfoon van hoge kwaliteit zorgen voor de audio-communicatie.

Binnenstation AP 1250xx met handsfreefunctie

Elke wooneenheid krijgt een eigen **GIRA binnenstation AP 1250xx** met comfortabele handsfree-functie. De handsfree-communicatie beschikt over echo- en achtergrondgeluidsonderdrukking.

Beltoon- en spreekvolume zijn instelbaar. Daarnaast zijn er verschillende belmelodieën, beltoonuitschakeling en een geïntegreerde deuropenerfunctie beschikbaar.

Audio-regelapparaat 128700

Het **GIRA audio-regelapparaat 128700** voedt de omkeerbeveiligde en kortsluitvaste 2-aderbus en wordt centraal in de elektrische verdeling gemonteerd.

Daarnaast beschikt het regelapparaat over aansluitingen voor deuropeningssturing en statusindicaties voor bedrijf, overbelasting en programmering.

Uitbreidingsmodule 125900 vanaf 9 wooneenheden

De GIRA inbouwluidspreker heeft aansluitingen voor maximaal **8 mechanische belknoppen**. Bij uitvoeringen met **9 tot 14 wooneenheden** wordt de set daarom aangevuld met het **GIRA uitbreidingsmodule 125900**.

Het uitbreidingsmodule biedt aansluitingen voor maximaal **12 extra mechanische belknoppen**.

Ideaal voor brievenbussystemen

Door de compacte bouwvorm van de inbouwluidspreker is het GIRA systeem bijzonder geschikt voor brievenbussystemen met geïntegreerde bel- en spreekfunctie. De luidspreker wordt beschermd achter het spreekrooster of de daarvoor voorziene frontplaat gemonteerd.

Uitrusting en leveringsomvang

GIRA audio-systeem

Systeem GIRA deurcommunicatiesysteem Audio
Busbekabeling Omkeerbeveiligde en kortsluitvaste 2-aderbus
Deelnemers 1 tot 14 wooneenheden
Inbouwluidspreker GIRA 125800
Binnenstation GIRA AP 1250xx met handsfree-functie

Regelapparaat GIRA Audio REG 128700

Set voor 1 tot 8 deelnemers

Inbouwluidspreker 1 × GIRA 125800
Audio-regelapparaat 1 × GIRA 128700
Binnenstations 1–8 × GIRA 1250xx
Belknoppen Tot 8 knoppen rechtstreeks aan de inbouwluidspreker

Set voor 9 tot 14 deelnemers

Inbouwluidspreker 1 × GIRA 125800
Audio-regelapparaat 1 × GIRA 128700
Uitbreidingsmodule 1 × GIRA 125900
Binnenstations 9–14 × GIRA 1250xx
Belknoppen Uitbreiding voor extra mechanische belknoppen

Technische gegevens

Audio-regelapparaat 128700

Voeding 230 V AC, 50 Hz
Busspanning 26 V DC ± 2 V
Deuropener 12 V AC uitgang en extra relaisuitgang
Montage REG-apparaat voor onderverdeling, 6 TE
Temperatuurbereik -5 °C tot +45 °C

Inbouwluidspreker 125800

Voedingsspanning 26 V DC ± 2 V via 2-aderbus
Belknoppen Tot 8 mechanische knoppen rechtstreeks aan te sluiten
Afmetingen 101 × 67 × 27 mm
Temperatuurbereik -25 °C tot +70 °C
Beschermingsgraad IP44 in geschikte ingebouwde toestand

Binnenstation AP 1250xx

Voedingsspanning 26 V DC ± 2 V via 2-aderbus
Communicatie Handsfree met echo- en achtergrondgeluidsonderdrukking
Beltonen 5 verschillende belmelodieën
Montage Opbouw, afhankelijk van uitvoering met of zonder afdekrand
Temperatuurbereik 0 °C tot +50 °C

Wat betekent de GIRA 2-adertechniek?

Bij de GIRA 2-adertechniek worden de componenten van de deurcommunicatie-installatie via een bus met slechts twee aders met elkaar verbonden. Via deze leiding worden zowel de communicatie als de voeding van de aangesloten buscomponenten gerealiseerd.

Daardoor is bijvoorbeeld bij de binnenstations geen afzonderlijke 230 V-voedingsaansluiting vereist. Het centrale regelapparaat wordt in de elektrische verdeling geïnstalleerd en voedt de 2-aderbus.

Aanvullende kabels kunnen nodig zijn voor belknoppen, etageoproep, deuropener of andere functies. De aanduiding 2-adertechniek verwijst daarom naar de busverbinding van het GIRA deurcommunicatiesysteem.

Kan een bestaande belkabel worden hergebruikt?

Bij een modernisering kan een bestaande tweeaders belkabel vaak voor de GIRA 2-aderbus worden gebruikt. Daardoor kan een ingrijpende herbekabeling worden vermeden.

Voor de installatie moeten het bestaande kabeltype, geleiderdoorsnede, kabellengte en de kabelroute door de uitvoerende elektrotechnische vakman worden gecontroleerd.

Opmerking over de leveringsomvang

Brievenbussysteem, belknoppen, elektrische deuropener, kabels, afdekranden en ander installatiemateriaal maken geen onderdeel uit van de set, tenzij deze uitdrukkelijk in de betreffende aanbieding zijn vermeld.

Opmerking over de installatie

Het GIRA audio-regelapparaat wordt met 230 V gevoed en is bedoeld voor inbouw in de elektrische verdeling. Montage, aansluiting, programmering en inbedrijfstelling van de deurcommunicatie-installatie moeten door een daartoe gekwalificeerde elektricien worden uitgevoerd.

Kan het systeem later met video worden uitgebreid?

De GIRA inbouwluidspreker biedt in principe een aansluitmogelijkheid voor een passende GIRA kleurencamera. Bij een uitbreiding naar videodeurcommunicatie is er echter in plaats van het audio-regelapparaat een voor de video-installatie geschikt GIRA regelapparaat vereist.

Product properties

Type montage	Achterkant
Verbindingstechnologie	2-draads

More images


GIRA
CE
Türkommunikations-System
Einbaulautsprecher
1258 00
System
System
BUS I ZV I 8 I 7 I 6 I 5 I 4 I 3 I 2 I 1 I 0


System
System
GIRA
CE
Türkommunikations-System
Erweiterungsmodul für
Einbaulautsprecher
1259 00
12 I 11 I 10 I 9 I 8 I 7 I 6 I 5 I 4 I 3 I 2 I 1 I 0




GIRA
Türkommunikations-System
Steuergerät Audio
1287 00
Systemprogr.
Betrieb
Türöffnerprogr.
Überlast
Türöffnerzeit
IP20
Bus
12V~